

适用尺寸	品牌	机型	国标型号	脚位	第1脚	第2脚	第3脚	第4脚	第5脚	第6脚	第7脚	第8脚	第9脚
18	夏普	夏普C-1811DK	BSC24-01082	1-2,3-5-7-8-10,4-6-9	脉冲	脉冲38VP-P	脉冲	行管115V	地	+B112	灯丝29VP-P	12V	视放165V
20	夏普	夏普C-2011DK	BSC24-01082	1-2,3-5-7-8-10,4-6-9	脉冲	脉冲38VP-P	脉冲	行管115V	地	+B112	灯丝29VP-P	12V	视放165V
20	夏普	夏普C-2010DK	BSC24-01082	1-2,3-5-7-8-10,4-6-9	脉冲	脉冲38VP-P	脉冲	行管115V	地	+B112	灯丝29VP-P	12V	视放165V
20	夏普	夏普C-2091DK	BSC24-01082	1-2,3-5-7-8-10,4-6-9	脉冲	脉冲38VP-P	脉冲	行管115V	地	+B112	灯丝29VP-P	12V	视放165V
21	夏普	夏普C-5405DK	BSC25-12124	1-2-5-6-7-10,3-4-8,11-12	14.5V	场27V	行管115V	+B115	-30V	AFC165VP-P	地	视放165V	ABL
21	夏普	夏普C-5420DK	BSC25-12124	1-2-5-6-7-10,3-4-8,11-12	14.5V	场27V	行管115V	+B115	-30V	AFC165VP-P	地	视放165V	ABL
21	夏普	夏普C-5404CK	BSC25-12124	1-2-5-6-7-10,3-4-8,11-12	14.5V	场27V	行管115V	+B115	-30V	AFC165VP-P	地	视放165V	ABL
21	夏普	夏普C-5422CK	BSC25-12124	1-2-5-6-7-10,3-4-8,11-12	14.5V	场27V	行管115V	+B115	-30V	AFC165VP-P	地	视放165V	ABL
21	虹美	虹美C5403	BSC25-12124	1-2-5-6-7-10,3-4-8,11-12	14.5V	场27V	行管115V	+B115	-30V	AFC165VP-P	地	视放165V	ABL
21	虹美	虹美C5408-1	BSC25-12124	1-2-5-6-7-10,3-4-8,11-12	14.5V	场27V	行管115V	+B115	-30V	AFC165VP-P	地	视放165V	ABL
20	夏普	夏普C-2001DK	BSC24-01022	1-2,3-4-6-8-11,5-9-10	脉冲	脉冲9VP-P	AFC165VP-P	地	视放180V	灯丝29VP-P	ABL	场25V	行管106V
20	夏普	夏普C-2002SG	BSC24-01022	1-2,3-4-6-8-11,5-9-10	脉冲	脉冲9VP-P	AFC165VP-P	地	视放180V	灯丝29VP-P	ABL	场25V	行管106V
20	夏普	夏普C-2002SC	BSC24-01022	1-2,3-4-6-8-11,5-9-10	脉冲	脉冲9VP-P	AFC165VP-P	地	视放180V	灯丝29VP-P	ABL	场25V	行管106V
28	东芝	东芝298X8M	BSC30-23515	1-2-3,4-5-6-7-9-10	行管145V	+B145V	视放210V	地	存储-27V	场27V	12V	ABL	灯丝32VP-P
29	东芝	东芝2840XH	BSC29-23538	1-2-3,4-5-6-7-9-10	行管125V	+B125V	视放185V	地	存储-27V	场27V	12V	ABL	灯丝30VP-P
28	东芝	东芝28J52	BSC25-23670	1-2-3,4-6-7-9-10	行管110V	+B110V	视放198V	地		场27V	16.3	ABL	灯丝28VP-P
14	成都	成都C37-851	BSC22-0974A(83P 、	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	成都	成都C47-351	BSC24-09074(83P 、	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	孔雀	孔雀KQ47-9	BSC24-0974C(83P 、	1-2-7-8,5-6,8-9-10	+B110V			ABL	地	17V	行管112V	偏转	地
17	金凤	金凤C44MZ	BSC25-0974D(83P 、	1-7,5-6,8-9-10	+B115V			ABL	地	15V	行管118V		地
18	成都	成都C47-851B	BSC25-0974B(83P 、	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
14	三洋	三洋CTP-3243	BSC22-0189A(80P 、	1-2-4-10,5-7-8	灯丝28VP-P	行管80V		+B110V	场33V	D460	15V	C465	ABL
14	三洋	三洋CTP-3916	BSC24-01089(80P 、	1-2-4-10,5-7-8	灯丝28VP-P	行管80V		+B110V	场40V	D460	15V	C465	ABL
22	三洋	三洋CTP-7922	BSC25-09195(80P 、	1-2-3,7-9,5-6	15V	地	脉冲250VP-P	ABL	灯丝28VP-P	地	行管120V		+B120V
14	三洋	三洋CTP-3507	BSC22-0135A(79P 、	1-2,4-5-6,7-8	+B220V	行管210V	ABL	3S	场40V	18V	地	灯丝28V P-P	
20	三洋	三洋CTP-3920	BSC24-01035(79P 、	1-2,4-5-6,7-8	+B220V	行管210V	ABL	3S	场40V	18V	地	灯丝28V P-P	
13	三洋	三洋CTP-1309R	BSC07-14287	1-2,3-4-5,7-8	地	灯丝28V P-P	场24V	17V	地	ABL	行管220V	+B220V	
14	三洋	三洋CTP-3903	BSC21-10226	1-2-4-10,5-6-7	灯丝28VP-P	行管110V		+B110V	场33V	地	12V		ABL
20	三洋	三洋CEP-6955-00	BSC25-16236	1-3,4-5-8-10	行管130V		+B130V	地	场33V		ABL	灯丝28V P-P	
18	三洋	三洋CTP-4507	BSC21-10266	1-2-4-10,5-6-7	灯丝28VP-P	行管110V		+B110V	场33V	地	13V	脉冲	ABL
20	三洋	三洋CEM-6022P-00	BSC25-21221	1-2,3-4-5-6	行管130V	+B130V	6V	脉冲110VP-P	地	灯丝28V P-P	ABL		
21	天鹅	天鹅CS54-A3A	BSC25-21366(A3- P、	1-2,3-4-5-6	行管130V	+B130V	5V	12V	地	灯丝28V P-P	ABL	SV=200-1060V	
25	三洋	三洋CEM2515C	BSC27-09569	1-2-4,3-5-6-8-9	+B135V	视放200V	1.8V	行管135V	AFC28VP-P	8V	ABL	地	灯丝28V P-P
25	三洋	三洋CMX2510C-00	BSC24-23634(A4- A、	1-2-4,5-8-9-10	行管130V	+B130V		视放200V	AFC135VP-P			5V	灯丝28V P-P
46	三洋	三洋46B4FT-01	BSC13-01239	1-2,4-5-6,7-8	12V	地	ABL	+B110V	视放180V	行管110V	地	灯丝28V P-P	
72	三洋	三洋CVP721FT	BSC28-09464(T8B A、	1-5-7.2-6-8-9	视放178V	灯丝28V P-P		ABL	+B110	脉冲18VP-P	行管115V	脉冲85VP-P	
29	日立	日立C27SX1	BSC29-23539	1-2,3-4-5-6-8-9-10	行管111V地	+B111	AFC100VP-P	-30V	场26V	14.8	ABL	灯丝31VP-P	地
14	三元	三元C-1411DF	BSC22-04018	2-9,3-4-6-7-10,5-8	ABL	脉冲20VP-P	AFC140VP-P	场58V	行管110V	地	灯丝29VP-P	+B110	脉冲
14	夏普	夏普C-3700DK	BSC22-12013	1-2-5-6-7-10,3-4-8,11-12	14V	场24V	行管115V	+B115	-30V	AFC165VP-P	地	视放150V	ABL
14	夏普	夏普CT-1438R	BSC22-08219	1-2,3-4-6-8,5-9-10			灯丝29VP-P	15V	视放180V	地	ABL	160VP-P	+B112V
21	夏普	夏普21D-CM	BSC22-23570	1-2-9,3-4-6-7-9	行管115V	+B115	场27V	11V		AFV140V	地	灯丝29VP-P	视放180V

第10脚	第11脚	第12脚	HV-阳极	FV-聚焦极	SV-加速极	FX-第二高压
场15.5V	ABL		24KV	4.8-7.8KV		
场15.5V	ABL		24KV	4.8-7.8KV		
场15.5V	ABL		24KV	4.8-7.8KV		
场15.5V	ABL		24KV	4.8-7.8KV		
灯丝29VP-P	脉冲	脉冲9VP-P	25KV	5.1-8KV	320-960V	
灯丝29VP-P	脉冲	脉冲9VP-P	25KV	5.1-8KV	320-960V	
灯丝29VP-P	脉冲	脉冲9VP-P	25KV	5.1-8KV	320-960V	
灯丝29VP-P	脉冲	脉冲9VP-P	25KV	5.1-8KV	320-960V	
灯丝29VP-P	脉冲	脉冲9VP-P	25KV	5.1-8KV	320-960V	
灯丝29VP-P	脉冲	脉冲9VP-P	25KV	5.1-8KV	320-960V	
+B115	16V		24KV	7.2-8.8KV	200-610V	
+B115	16V		24KV	7.2-8.8KV	200-610V	
+B115	16V		24KV	7.2-8.8KV	200-610V	
AFC150VP-P			30KV	5.6-10KV	100-1200V	
AFC135VP-P			29KV	6.3-10.4KV	140-1100V	
AFC150VP-P			25KV	5.7-9.9KV	120-1100V	
灯丝28VP-P	亮度	SV=210-790V	22KV	4.6-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P			24KV	3.8-6.7KV	200-980v	
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	25KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=190-820V	24KV	4-6.8KV		
视放160V			22KV			9KV
视放180V			24KV			11KV
			25KV	3.8-6.7KV	150-870V	
		(0=3V)	22KV			11KV
		(0=3V)	22KV			11KV
			7KV			
			21KV	4.4-6.9KV		
7V			25KV	7-10KV	200-980V	
视放160V			21KV			7.3KV
			25KV	6-9.3KV	240-960V	
			25KV	6.1-9.5KV		
地			27KV	7.3-10.2KV	100-1200V	
地			24KV	5-9KV	120-930V	
			13KV			
			28KV	9-13KV		
视放190V			29KV	5.1-9.5KV	110-990V	
14.5V			22KV	4.4-7.2KV	420-860V	
灯丝29VP-P	脉冲20VP-P	脉冲	22KV	5-7KV	200-600V	
行管112V			22KV	5-8KV	170-860V	
ABL			22KV	4.6-8.5KV	100-890V	

适用尺寸	品牌	机型	国标型号	脚位	第1脚	第2脚	第3脚	第4脚	第5脚	第6脚	第7脚	第8脚	第9脚
21	夏普	夏普21N52-E1	BSC27-23585	1-2-5,3-6-8-9	行管115V	+B115	场27V		视放180V	灯丝29VP-P	ABL	地	AFC140V
14	天鹅	天鹅CS37-C1/4A	BSC22-1168A	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
16	飞跃	飞跃44C3Y3-1	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
22	金星	金星C564	BSC24-11068B	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
21	夏普	夏普DV-2130EX	BSC26-12253	1-2-5-6-7-10,3-4-8	12.5V	场25V	行管115V	视放180V	灯丝29VP-P	脉冲135VP-P	地	视放180V	ABL
21	夏普	夏普C-5406SPN/SP	BSC26-12255	1-3-6,2-5-7-8,4-10	行管115V	场25V	+B115	脉冲150VP-P	灯丝29VP-P	视放180V	地	15V	ABL
16	夏普	夏普16P-A60E	BSC23-14224										
18	夏普	夏普C-1800DK	BSC24-01246	1-2-7-8,3-4,5-6,10-11	脉冲150VP-P	脉冲30VP-P	地	脉冲36VP-P	+B110	+B110	场25V	地	ABL
18	夏普	夏普C-1803DK	BSC24-04016	1-3-6,2-7-8,4-5,10-11	行管115V	场25V	+B115	脉冲180VP-P	灯丝29VP-P	视放180V	地	14V	ABL
18	夏普	夏普C-1801DK	BSC24-01082	1-2,3-5-7-8-10,4-6-9	脉冲	脉冲38VP-P	脉冲	行管115V	地	+B112	灯丝29VP-P	12V	视放165V
18	夏普	夏普C-1805DK	BSC24-03040	1-3-4,6-7-9	行管115V		+B115	视放180V			地	ABL	灯丝28VP-P
18	夏普	夏普C-1850CK	BSC25-12124	1-2-5-6-7-10,3-4-8,11-12	14.5V	场27V	行管115V	+B115	-30V	AFC165VP-P	地	视放165V	ABL
20	夏普	夏普C-202NK	BSC24-01022	1-2,3-4-6-8-11,5-9-10	脉冲	脉冲9VP-P	AFC165VP-P	地	视放180V	灯丝29VP-P	ABL	场25V	行管106V
14	松下	松下TC-482D	BSC22-05136A	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V	FV=3.6-6KV	ABL	地
25	松下	松下TC-25GF10R	BSC31-23596	1-2-7,4-5-6	行管140V	+B140v		地	灯丝30VP-P	场30V	视放200V		
25 (MX-2)	松下	松下TC-25V40RQ	BSC29-23576	1-2,3-4-5-6	行管122V	+B122V	地	场24V	灯丝28VP-P	视放180V	ABL		
33 (M16MV3 \	松下	松下TC-33V32H	BSC27-23600	1-2,3-4-5,6-7-10	行管120V	+B120V	场27.5V	13.5V	地	灯丝32VP-P	地	ABL	
29	松下	松下TC-29VR	BSC29-23614	1-2,3-4-5,6-7-10	行管112V	+B112V	场24.5V	11.5V	地	灯丝29VP-P	地	ABL	
21	松下	松下2188S(假)	BSC25-21622	1-2,3-4-5-6	行管115V	+B115V	7V	视放100V	地	灯丝30VP-P	ABL		
21	松下	松下TC-2140	BSC30-23635	1-2,4-5-7,6-8-9	行管9V	+B90V		场25V	灯丝32VP-P	视放180V	地	地	16.5V
18	熊猫	熊猫DB47C3-1	BSC24-05136(M11 \	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
14	松下	松下TC-481D	BSC22-14112	1-3-4,2-5-6	行管110V	灯丝28VP-P		视放170V	地	12V	ABL		
14	松下	松下TC-430D	BSC22-0646A(M12 \	1-2-3-4,6-8-9	视放180V	42VP-P	行管110V	+B113V	ABL	场25V		灯丝28VP-P	地
16	松下	松下TC-4230DD	BSC24-06046(M12 \	1-2-3-4,6-8-9	视放180V	42VP-P	行管110V	+B113V	ABL	场25V		灯丝31VP-P	地
18	松下	松下TC-840D	BSC24-06134	1-2-3-4,6-8-9	视放180V	42VP-P	行管110V	+B113V		场25V		灯丝29VP-P	ABL
18(M15L)	松下	松下TC-1871DR	BSC25-03106(M15 \	1-2-7,3-5-6-9,4-10	行管113V	+B113	地	9VP-P	场25V	灯丝31VP-P	视放180V	ABL	-30V
22	钻石	22"钻石	BSC25-07235	1-2-3-4,6-8-9	视放200V	42VP-P	行管113V	+B113V	ABL	场56V		灯丝29VP-P	地
14	松下	松下TH14-N8R	BSC22-06204	1-2-6-8,3-4-5	灯丝28VP-P	场25V	行管115V	+B115V	视放170V	20V	ABL	地	
18	松下	松下TC—875D	BSC22-01280	棕-红粗-兰粗,粉红白									
25	松下	松下TC—M25C	BSC26-16263	1-2-7,3-5-6-9,4-10	+B120V	视放180V	地	8VP-P	场28V	灯丝31VP-P	行管120V	ABL	-30V
21	松下	松下TC—2188S / M	BSC26-23391	1-2-10,3-5-7	行管113V	+B113	场25V		地		灯丝31VP-P	ABL	
21	松下	松下TC—2188M	BSC26-23392	1-2-10,3-5-7	行管113V	+B113	场25V		地		灯丝31VP-P	ABL	
25	松下	松下TC—2588	BSC28-23415(C15 \	1-2-10,3-5-7	行管115V	+B115	场25V		地		灯丝31VP-P	ABL	
25	松下	松下TC—25D	BSC28-23432(M15 \	1-2-7,3-5-6-9,4-10	行管110V	+B110	地	9VP-P	场25V	灯丝31VP-P	视放207V	ABL	存储48VP-P
18	西湖	西湖47CD3	BSC24-01113(X56 \	1-2-3-5,4-7-8-9-10	行管120V	视放190V	+B114V	地		ABL	16.5V	场47V	灯丝28VP-P
25	三星	三星2506	BSC27-23583	1-2-3,4-5-6-7-9-10	行管130V	+B130V	视放190V	地	存储24.5V	场27V	14V	ABL	灯丝30VP-P
21	东芝	东芝2150XHC	BSC26-23594	1-2-3,4-6-7-9-10	行管115V	+B115V	视放190V	地		场27V	12V	ABL	灯丝27VP-P
29	东芝	东芝2950XHC	BSC33-23641	1-2-3,4-5-6-7-9-10	行管125V	+B125V	视放180V	地	存储-27V	场27V	12V	ABL	灯丝30VP-P
17	黄河	黄河HC44FS-1	BSC24-02038(L85 \	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
14	长城	长城JTC371-2	BSC24-0238A(L85 \	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
14	凯歌	凯歌4C3703	BSC22-01050	1-2-3,4-7-8-9-10	行管120V	视放190V	+B114V	地		ABL	16.5V	场47V	灯丝28VP-P

第10脚	第11脚	第12脚	HV-阳极	FV-聚焦极	SV-加速极	FX-第二高压
			27KV	5.6-9.5KV	130-920V	
SV=210-840V			22KV	3.8-6.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SC=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
-30V	脉冲	脉冲8VP-P	26KV	6.8-10.1KV	180-880V	
-30V			26KV	6.8-10.1KV	180-880V	
地	灯丝29VP-P		22KV	3.5-8.2KV	180-880V	
脉冲9VP-P	脉冲		24KV	7-9KV	540-1100V	
场15.5V	ABL		24KV	4.8-7.8KV		
			24KV	6.6-7.5KV	410-880V	
灯丝29VP-P	脉冲	脉冲9VP-P	25KV	5.1-8KV	320-960V	
+B115	16V		24KV	7.2-8.8KV	200-610V	
			22KV			
ABL			31KV	6.7-10.5KV	200-1120V	
			29KV	5.1-9.8KV	110-1080V	
视放194V			27KV	5.4-9.3KV	150-1030V	
视放194V			29KV	6.2-10.3KV	210-1120V	
			25KV	6.1-10.3KV	140-990KV	
ABL			29KV	6.2-10.3KV	140-1100V	
			24KV	4-6.4KV		
			22KV	4-6.4KV	140-760V	
R557			22KV	5-7.6KV	180-810V	
R557			24KV	6.4-8.5KV	380-920V	
			24KV	6.4-8.5KV	380-920V	
脉冲	D502		25KV	6.4-8.5KV	380-1100V	
			25KV	3.6`-6.4KV	130-760V	
			22KV	3.4-6.8V	230-780V	
			22KV	3-6.1KV		
地			26KV	6-10KV	280-1120V	
视放180V			25KV	5.1-9.1KV	140-980V	
视放180V			27KV	5.1-9.1KV	140-980V	
视放180V			28KV	6.2-9.9KV	140-980V	
地			28KV	6.2-9.9KV	200-980V	
AFC150VP-P			24KV			8.6KV
AFC150VP-P			27KV	6-9.8KV	110-1200V	
AFC150VP-P			26KV	5.4-9.8KV	150-1120V	
AFC170VP-P			33KV	6-9.8KV	110-1200V	
灯丝28VP-P			24KV	5.7-7.8KV	250-860V	
灯丝28VP-P			22KV	4-6KV	250-860V	
AFC150VP-P			22KV			8.6KV

适用尺寸	品牌	机型	国标型号	脚位	第1脚	第2脚	第3脚	第4脚	第5脚	第6脚	第7脚	第8脚	第9脚
14	东芝	东芝C-1421Z	BSC22-01100	1-2-3-4-5,6-9-10	场42V	16.5V	地	灯丝28VP-P	脉冲130VP-P	+B112V	ABL		视放170V
16	东芝	东芝C-1615C	BSC22-03125	1-2-5,4--6-7-9-10	行管114V	+B114		地		场43V	12V	ABL	灯丝28VP-P
18	东芝	东芝C-182E5C	BSC24-03081	1-2-3-5,4-6-7-9-10	行管114V	+B111	视放180V	地		ABL	16.5V	ABL	灯丝28VP-P
18	东芝	东芝C-181R3C	BSC25-04107	1-2-3-5,4-7-8-9-10	行管114V	视放175V	+B114V	地		ABL	12V	场47V	灯丝28VP-P
18	东芝	东芝C-1821Z	BSC24-01087	1-2-3-4-5-8,6-9-10	场42V	16.5V	地	灯丝28VP-P	脉冲160VP-P	+B112V	ABL		视放170V
18	东芝	东芝C-187D5C2	BSC25-03191	1-2-3-5,4-6-7-9-10	行管114V	+B111	视放180V	地		场24V	12V	ABL	灯丝28VP-P
20	东芝	东芝C2038DH	BSC24-01144	1-2-3-4-5-8,6-9-10	场42V	16.5V	地	灯丝28VP-P	脉冲120VP-P	+B114V	ABL	脉冲250VP-P	视放170V
21	东芝	东芝C-2120HC	BSC25-03189	1-2-3,4-6-7-9-10	行管113V	+B112V	视放190V	地		场27V	12V	ABL	灯丝30VP-P
28	东芝	东芝288X6M2	BSC30-16242	1-2-3,4-6-7-9-10	行管145V	+B145V	视放190V	地		场27V	12V	ABL	灯丝28VP-P
20	东芝	东芝C-205D5C	BSC23-02303	1-2-3-5,4-6-7-9-10	行管111V	+B111V	视放180V	地		场51V	12V	ABL	灯丝28VP-P
25	东芝	东芝C-2506XH	BSC28-23384	1-2-3,4-5-6-7-9-10	行管145V	+B145V	视放180V	地	存储-27V	场27V	14V	ABL	灯丝30VP-P
21	东芝	东芝C-2104	BSC25-03395	1-2-3,4-5-6-8-9	行管113V	+B112V	视放180V	地	13V	场27V		灯丝30VP-P	AFC140VP-P
21	东芝	东芝C-2112SF	BSC27-03492	1-2-3,4-6-7-9-10	行管120V	+B120V	视放180V	地	13V	场27V	ABL	ABL	灯丝28VP-P
29	松下	松下TC-29GF12G	BSC32-23509(M17 A)	1-2-7,3-4-5	行管140V	+B140	场25V	地	灯丝34VP-P		视放207V	ABL	
21	松下	松下TC21L3RQ	BSC29-23553(MX1 A)	1-2,3-5-6-7	行管140V	+B140	地		场25V	灯丝34VP-P	视放200V	ABL	
25	松下	松下TC-25V/35HN/ D	BSC29-23556	1-2,3-4-5,6-7-10	行管140V	+B140	场30V	8V	地	灯丝28VP-P	地	ABL	
21	松下	松下TC-2186	BSC28-23568	1-2-7,3-5-6-9-10	行管113V	+B113	地	地	场25V	灯丝31VP-P	视放180V	ABL	5.1V
29	松下	松下TC-29V30R	BSC24-23621	1-2-3,4-6-7-9-10	行管135V	+B135V	视放176V	地		场27V	13.5	ABL	灯丝28VP-P
29	松下	松下TLF15538F	BSC28-23647	1-2-7,3-4-9	行管110V	+B110	地	灯丝30VP-P			视放200V	ABL	
29	松下	松下JH-29AIS	BSC29-24648	1-2-3,4-5-6-8	行管120V	+B120V	视放180V	灯丝30VP-P	17.5	场28V	ABL	地	
28	松下	松下TC-28WG25G	BSC30-27688	1-2-8,3-4-5-7	行管135V	+B135V	16.9V	地	灯丝36VP-P		脉冲180VP-P		
29	松下	松下TC-29V2H	BSC26-23697	1-2,3-4-5,6-7-10	行管112V	+B112V	场24.5V	11.8V	地	灯丝29VP-P	地	ABL	
29	松下	松下TLF14628F	BSC22-06728	1-3-4-5-8,2-6	灯丝29VP-P	行管112V	AFC60VP-P	20.5V	场20V	+B115V	ABL	地	
21	松下	松下	BSC27-23744	1-2-10,3-4-5-6-7	行管113V	+B113	脉冲110VP-P	场20V	11.9V	地	灯丝31VP-P	ABL	
29	松下	松下TC-29GF-30	BSC24-23753	1-2-3,4-5-6-7-9-10	行管108V	+B108V	视放180V	地	脉冲120VP-P	22.5V	场37.8V	ABL	灯丝30VP-P
29	松下	松下TC-AV29C	BSC32-23754	1-2-7,3-6-9	行管113V	+B113	地	灯丝34VP-P			视放195V	ABL	4.5V
100	松下投影	100"松下投影TC10 04080N	BSC30-01523	1-4-7-8-9,3-5-6	地	ABL	行管115V	16.5V	+B115	视放175V	场24.5V	AFC100VP-P	灯丝34VP-P
50-120	松下	50"-100"松下投影 DT-120V(DT-120V)	BSC28-07545	3-4,5-6			+B100V	行管110V	地	18V		ABL	
14	日立	日立CRP-149D	BSC22-01177A	1-2,3-4-6,5-8,11-12	灯丝29VP-P	地	视放180V	+B110V		行管110V		ABL	
20	日立	日立CTK-216D	BSC24-01177	1-2,3-4-6,5-8,11-12	灯丝29VP-P	地	视放180V	+B110V		行管110V		ABL	
29	日立	日立C29G67S	BSC27-23603	1-2,3-4-5-6-8-9-10	行管110V	+B110	AFC76VP-P	7.5V	场27.5V	14.2	ABL	灯丝31VP-P	地
21	日立	日立C21D8A	BSC27-23618	1-2,3-5-6-8-9-10	行管115V	+B115	AFC90VP-P		场28.2V	16.5	ABL	灯丝31VP-P	地
14	日立	日立CRP-450D	BSC22-10109(NP8 A)	1-2-4,3-7-10,11-12		地	+B108	12V	ABL		行管108V		
14	日立	日立CRP-451D	BSC22-08103(NP8 06)	1-2,3-5-8-9,6-7-10	脉冲28VP-P	脉冲	12V	ABL	灯丝29VP-P	+B110	视放180V	场52V	地
14	福日	福日HFC-1421	BSC23-08102(NP8 0624)	1-4-5,2-3-6-8,9-10	行管110V	地	场52V	视放180V	+B110V	灯丝29VP-P	ABL	14V	脉冲
16	日立	日立CAP-169D	BSC23-08130	1-4-5,6-10,8-9	行管107V			视放190V	+B107V	灯丝29VP-P	ABL	D703	12V
18	日立	日立CPT-1801SF	BSC25-08097(NP8 1622)	1-4-5,2-3-6-8,9-10	行管110V	地	场26V	视放200V	+B111V	灯丝29VP-P	ABL	14.5	脉冲
18	日立	日立CPT-1805	BSC24-08008(NP8 1622)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场26V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲9VP-P
18	环宇	环宇CPS182	BSC24-08006(NP8 064)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场52V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲
20	日立	日立CPT-2057	BSC24-01101(NP8 0)	1-2-4,3-7-10,11-12		地	+B108V	12V	ABL	地			
19	日立	日立CMT-1910	BSC25-16175(NP8 06)	1-2-5,3-4-6-8,9-10	行管110V	+B110V	14.5V	场26V	视放180V	灯丝28VP-P	ABL	地	脉冲

第10脚	第11脚	第12脚	HV-阳极	FV-聚焦极	SV-加速极	FX-第二高压
行管115V			22KV			6.8KV
AFC150VP-P			22KV	4-7KV	150-750V	
AFC150VP-P			24KV			8.6KV
AFC150VP-P			25KV	5.5-8.5KV	280-870V	
行管112V			24KV			7.8KV
AFC150VP-P			25KV	4.4-7.7KV	120-860V	
行管120V			24KV			8.8KV
AFC160VP-P			25KV	4.9-8.4KV	150-870V	
AFC150VP-P			30KV	8.5-12.1KV	240-1050V	
AFC240VP-P			23KV	4.6-8.1KV	120-1020V	
AFC150VP-P			28KV	6.2-10.3KV	220-1080V	
			25KV	5.7-9.9KV	170-950KV	
AFC135VP-P			27KV	6.2-9.9KV	130-1250V	
			32KV	6.9-10.8KV	200-890V	
			30KV	6.2-9.8KV	150-1210V	
视放200V			29KV	5.6-9.7KV	150-1140V	
脉冲11VP-P			28KV	6.4-9.7KV	100-970V	
AFC00VP-P			24KV	4.7-8.3KV	110-850V	
			28KV	6.9-10.8KV	200-890V	
			29KV	5.7-9.9KV	170-950KV	
ABL			30KV	7.3-10.2KV	160-1240V	
视放194V			27KV	5.3-9.6KV	160-1030V	
			22KV	4.3-6.5KV		
视放180V			27KV	5.1-9.1KV	140-980V	
脉冲50VP-P			24KV	4.5-9.2KV	90-860V	
			32KV	6.9-10.8KV	150-1240V	
			30KV			9.3KV
			28KV			
	CR705	12V	22KV			6.4KV
	CR705	12V	22KV			6.4KV
视放210V			27KV	6.4-10.5KV	210-1200V	
视放210V			22KV	5.8-10KV	160-1050V	
视放180V	地	灯丝31VP-P	22KV	3.5-6.2KV		
行管110V			22KV	5.8-8.2KV	220-840V	
脉冲28VP-P			23KV	5.8-8.2KV	220-840V	
地			23KV	5.8-8.2KV	220-840V	
脉冲28VP-P			25KV	7.8-9.1KV	410-880V	
脉冲			24KV	6.7-9KV	520-1100V	
脉冲28VP-P			24KV	6.2-8KV	420-850V	
视放180V	地	灯丝28VP-P	24KV	3.5-6.2KV		
脉冲28VP-P			25KV	4.6-9.2KV	340-1080V	

适用尺寸	品牌	机型	国标型号	脚位	第1脚	第2脚	第3脚	第4脚	第5脚	第6脚	第7脚	第8脚	第9脚
20	日立	日立CEP-2085	BSC25-08178	1-5,2-6-8,3-9,4-10	行管110V	地	14V	地	+B110V	视放180V	ABL	灯丝28VP-P	D770
21	日立	日立CPT-2177SF/D	BSC25-08230(G7P	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场26V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	15.2	脉冲9VP-P
21	日立	日立CEP-5322	BSC25-10232	2-5,3-6,4-7-12,10-11		视放210V	行管115V	场69V	+B115V	+B115V	地	ABL	
24	日立	日立SF-2403	BSC28-08212	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管120V	地	场26V	视放180V	+B120V	灯丝31VP-P	ABL	15.2	脉冲9VP-P
18	日立	日立CPT-1892	BSC25-08333	1-5,3-4-6-8-9-10	行管111V		脉冲28VP-P	视放180V	+B111V	地	ABL	26V	15.3
25	日立	日立CMT2518	BSC28-23382	1-2,3-5-6-8-9,4-10	行管110V	+B110	AFC110VP-P	12V	26.2	15.3	ABL	灯丝31VP-P	地
20	日立	日立CPT-203	BSC25-14399	1-2,3-4-6,5-8,11-12	灯丝29VP-P	地	视放180V	+B110V		行管110V		ABL	
20	日立	日立CPT-2059	BSC25-19437	1-2-9,3-6-10,11-12	脉冲330VP-P	灯丝31VP-P	视放200V	地		行管110V		ABL	地
27	日立	日立C27SX1	BSC29-23539	1-2,3-4-5-6-8-9-10	行管110V	+B110	AFC88VP-P	-30V	26.2	13V	ABL	灯丝31VP-P	地
24	日立	日立C24CS1	BSC27-23676	1-2,3-5-6-8-9-10	行管100V	+B100	场57.8V		场24V	12.5	ABL	灯丝25VP-P	地
29	日立	日立C29ST1	BSC29-23539	1-2,3-4-5-6-7-8-9-10	行管110V	+B110	AFC110VP-P	-30V	场26V	14.8	地	灯丝31VP-P	视放152V
14	爱美	爱美79A302-2	BSC22-10030	1-7-9,2-5-6-10,3-4,11-12	场25V	脉冲	脉冲	地	+B135V	行管135V	灯丝28VP-P	ABL	地
19	爱美	爱美DK9C3	BSC24-10029	1-7-9-10,3-4,5-6,11-`12	场27V		110VP-P	地	+B130V	行管130V	AFC52VP-P	ABL	地
20	爱美	爱美DK9C2	BSC24-10029	1-7-9-10,3-4,5-6,11-`12	场27V		110VP-P	地	+B130V	行管130V	AFC52VP-P	ABL	地
20	爱美	爱美K9121	BSC24-10029	1-7-9-10,3-4,5-6,11-`12	场27V		110VP-P	地	+B130V	行管130V	AFC52VP-P	ABL	地
20	爱美	爱美DK3C2	BSC24-10029	1-7-9-10,3-4,5-6,11-`12	场27V		110VP-P	地	+B130V	行管130V	AFC52VP-P	ABL	地
20	爱美	爱美K9121	BSC22-04026	1-2-3-4-5-6,8-9-10	AFC170VP-P	灯丝28VP-P	15V	视放180V	地	场45V	ABL	+B135V	偏转
20	爱美	爱美79A307-1	BSC22-04026	1-2-3-4-5-6,8-9-10	AFC170VP-P	灯丝28VP-P	15V	视放180V	地	场45V	ABL	+B135V	偏转
20	爱美	爱美D9121	BSC22-04026	1-2-3-4-5-6,8-9-10	AFC170VP-P	灯丝28VP-P	15V	视放180V	地	场45V	ABL	+B135V	偏转
20	爱美	爱美79A307-2	BSC22-04004	1-2-3-5-6,4-8-9-10	AFC170VP-P	灯丝28VP-P	15V	视放180V	地	场45V	ABL	+B135V	偏转
20	爱美	爱美79A307-3	BSC22-04161	1-2-3-5-6,4-8-9-10	AFC170VP-P	灯丝28VP-P	15V	视放180V	地	场45V	ABL	+B135V	偏转
20	爱美	爱美79A302-5	BSC22-04161	1-2-3-5-6,4-8-9-10	AFC170VP-P	灯丝28VP-P	15V	视放180V	地	场45V	ABL	+B135V	偏转
20	爱美	爱美DK9C2-5K	BSC22-04161	1-2-3-5-6,4-8-9-10	AFC170VP-P	灯丝28VP-P	15V	视放180V	地	场45V	ABL	+B135V	偏转
14	爱美	爱美79A302-9	BSC24-06298	1-2-3-6,4-5-10,8-9	脉冲1100VP-P	行管135V	视放180V	41V	4V	+B135V	ABL	灯丝32VP-P	地
20	爱美	爱美K9181	BSC22-04679	1-2-3-4-5-6,8-9-10	AFC150VP-P	灯丝28VP-P	15V	视放180V	地	场45V	ABL	+B135V	脉冲920VP-P
14	夏华	夏华XT-3701	BSC22-04032	1-2-4-5-8,3-9-10	场42V	16.5V	+B110V	灯丝28VP-P	AFC180VP-P		ABL	地	视放170V
14	夏华	夏华XT-3702A	BSC22-04032	1-2-4-5-8,3-9-10	场42V	16.5V	+B110V	灯丝28VP-P	AFC180VP-P		ABL	地	视放170V
14	夏华	夏华XT-3718	BSC22-04032	1-2-4-5-8,3-9-10	场42V	16.5V	+B110V	灯丝28VP-P	AFC180VP-P		ABL	地	视放170V
14	夏华	夏华KTB-3731	BSC22-04032	1-2-4-5-8,3-9-10	场42V	16.5V	+B110V	灯丝28VP-P	AFC180VP-P		ABL	地	视放170V
14	夏华	夏华XT-370A	BSC22-04032	1-2-4-5-8,3-9-10	场42V	16.5V	+B110V	灯丝28VP-P	AFC180VP-P		ABL	地	视放170V
14	夏华	夏华XT-3702	BSC22-04032	1-2-4-5-8,3-9-10	场42V	16.5V	+B110V	灯丝28VP-P	AFC180VP-P		ABL	地	视放170V
16	夏华	夏华XT-4201	BSC22-04032	1-2-4-5-8,3-9-10	场42V	16.5V	+B110V	灯丝28VP-P	AFC180VP-P		ABL	地	视放170V
20	夏华	夏华XT-5102	BSC22-04032	1-2-4-5-8,3-9-10	场42V	16.5V	+B110V	灯丝28VP-P	AFC180VP-P		ABL	地	视放170V
18	夏华	夏华XT-4701	BSC22-04131	1-2-4-5-8,3-9-10	场42V	16.5V	+B110V	灯丝28VP-P	AFC180VP-P		ABL	地	视放170V
18	夏华	夏华XT-4702	BSC22-04131	1-2-4-5-8,3-9-10	场42V	16.5V	+B110V	灯丝28VP-P	AFC180VP-P		ABL	地	视放170V
18	罗兰斯宝	罗兰斯宝LS-4728	BSC22-04131	1-2-4-5-8,3-9-10	场42V	16.5V	+B110V	灯丝28VP-P	AFC180VP-P		ABL	地	视放170V
18	罗兰斯宝	罗兰斯宝LS-4738R	BSC22-04131	1-2-4-5-8,3-9-10	场42V	16.5V	+B110V	灯丝28VP-P	AFC180VP-P		ABL	地	视放170V
20	罗兰斯宝	罗兰斯宝LS-5128	BSC22-04131	1-2-4-5-8,3-9-10	场42V	16.5V	+B110V	灯丝28VP-P	AFC180VP-P		ABL	地	视放170V
20	罗兰斯宝	罗兰斯宝LS-5138R	BSC22-04131	1-2-4-5-8,3-9-10	场42V	16.5V	+B110V	灯丝28VP-P	AFC180VP-P		ABL	地	视放170V
20	夏华	夏华XT-5125	BSC22-04131	1-2-4-5-8,3-9-10	场42V	16.5V	+B110V	灯丝28VP-P	AFC180VP-P		ABL	地	视放170V
20	夏华	夏华KT-5101	BSC22-04131	1-2-4-5-8,3-9-10	场42V	16.5V	+B110V	灯丝28VP-P	AFC180VP-P		ABL	地	视放170V

第10脚	第11脚	第12脚	HV-阳极	FV-聚焦极	SV-加速极	FX-第二高压
场26V			25KV	7-9KV	480-1100V	
脉冲			24KV	6.7-9KV	520-1100V	
16V	地		25KV	4.3-6.5KV		
脉冲			28KV	6.7-9KV	240-890V	
灯丝28VP-P			25KV	6.3-8.6KV	200-820V	
地			28KV	4.2-9.2KV	190-980V	
	地	13V	25KV			6.4KV
+B110V	地	12V	25KV	4.6-8.3KV	170-900V	
视放210V			29KV	6.1-10.4KV	150-1190V	
视放210V			27KV	7.2-10.1KV	170-810V	
视放234V			30KV	7-11.2KV	340-1000V	
脉冲	脉冲	脉冲	24KV	5.7-8.5KV	780-1250V	
14V	地	灯丝28VP-P	24KV	4.2-6.8KV		
14V	地	灯丝28VP-P	24KV	4.2-6.8KV		
14V	地	灯丝28VP-P	24KV	4.2-6.8KV		
14V	地	灯丝28VP-P	24KV	4.2-6.8KV		
行管135V			22KV	5.7-8.4KV	780-1250V	
行管135V			25KV	5.7-8.4KV	780-1250V	
行管135V			22KV	5.7-8.4KV	780-1250V	
行管135V			22KV	5.3-8.4KV	220-790V	
行管135V			22KV	5.3-8.4KV	220-790V	
行管135V			22KV	5.3-8.4KV	220-790V	
行管135V			22KV	5.3-8.4KV	220-790V	
地			24KV	4.6-6.5KV	200-800V	
行管135V			23KV	4.6-8.6KV	60-760V	
行管110V			22KV	5-7.2KV	230-820V	
行管110V			22KV	5-7.2KV	230-820V	
行管110V			22KV	5-7.2KV	230-820V	
行管110V			22KV	5-7.2KV	230-820V	
行管110V			22KV	5-7.2KV	230-820V	
行管110V			22KV	5-7.2KV	230-820V	
行管110V			22KV	5-7.2KV	230-820V	
行管110V			22KV	5-7.2KV	230-820V	
行管110V			24KV	4.2-7.8KV	220-870V	
行管110V			24KV	4.2-7.8KV	220-870V	
行管110V			24KV	4.2-7.8KV	220-870V	
行管110V			24KV	4.2-7.8KV	220-870V	
行管110V			24KV	4.2-7.8KV	220-870V	
行管110V			24KV	4.2-7.8KV	220-870V	
行管110V			24KV	4.2-7.8KV	220-870V	
行管110V			24KV	4.2-7.8KV	220-870V	

适用尺寸	品牌	机型	国标型号	脚位	第1脚	第2脚	第3脚	第4脚	第5脚	第6脚	第7脚	第8脚	第9脚
20	夏华	夏华XT-5102	BSC22-04131	1-2-4-5-8,3-9-10	场42V	16.5V	+B110V	灯丝28VP-P	AFC180VP-P		ABL	地	视放170V
20	夏华	夏华XT-5103	BSC22-04131	1-2-4-5-8,3-9-10	场42V	16.5V	+B110V	灯丝28VP-P	AFC180VP-P		ABL	地	视放170V
20	夏华	夏华XT-5124	BSC22-04131	1-2-4-5-8,3-9-10	场42V	16.5V	+B110V	灯丝28VP-P	AFC180VP-P		ABL	地	视放170V
20	夏华	夏华XT-5101	BSC22-04131	1-2-4-5-8,3-9-10	场42V	16.5V	+B110V	灯丝28VP-P	AFC180VP-P		ABL	地	视放170V
20	夏华	夏华XT-5140	BSC22-04131	1-2-4-5-8,3-9-10	场42V	16.5V	+B110V	灯丝28VP-P	AFC180VP-P		ABL	地	视放170V
20	百花	百花MV-5186	BSC22-04131	1-2-4-5-8,3-9-10	场42V	16.5V	+B110V	灯丝28VP-P	AFC180VP-P		ABL	地	视放170V
21	美乐	美乐M2188	BSC22-04131	1-2-4-5-8,3-9-10	场42V	16.5V	+B110V	灯丝28VP-P	AFC180VP-P		ABL	地	视放170V
21	夏华	夏华XT-5670	BSC22-04131	4-5-8,3-9-10			+B110V	灯丝28VP-P	AFC180VP-P		ABL	地	视放170V
22	夏华	夏华XT-5650	BSC25-23352	1-2-3,4-6-7-9-10	行管130V	+B130V	视放180V	地		26V	12V	ABL	灯丝28VP-P
22	夏华	夏华XT-5601	BSC25-23352	1-2-3,4-6-7-9-10	行管130V	+B130V	视放180V	地		26V	12V	ABL	灯丝28VP-P
22	夏华	夏华XT-5622	BSC25-23352	1-2-3,4-6-7-9-10	行管130V	+B130V	视放180V	地		26V	12V	ABL	灯丝28VP-P
25	夏华	夏华XT-6698T	BSC27-23461	1-2-3,4-6-7-9-10	行管135V	+B134V	视放180V	地		27V	12V	ABL	灯丝27VP-P
28	夏华	夏华XT-7103K	BSC27-23461	1-2-3,4-6-7-9-10	行管135V	+B134V	视放180V	地		27V	12V	ABL	灯丝27VP-P
28	夏华	夏华XT-7102	BSC27-23461	1-2-3,4-6-7-9-10	行管135V	+B134V	视放180V	地		27V	12V	ABL	灯丝27VP-P
20	夏华	夏华KT-5101I	BSC25-25542	1-2-4-5-6-8,3-9-10	场45V	18V	+B110V	灯丝28VP-P	AFC180VP-P	脉冲175VP-P	ABL	地	视放188V
20	夏华	夏华KT-5102I	BSC25-25542	1-2-4-5-6-8,3-9-10	场45V	18V	+B110V	灯丝28VP-P	AFC180VP-P	脉冲175VP-P	ABL	地	视放188V
21	夏华	夏华XT-5653	BSC28-23551	1-2-3,4-6-7-9-10	行管130V	+B130V	视放180V	地		27V	12V	ABL	灯丝32VP-P
20	夏华	夏华XT-5103D	BSC23-04682	1-2-4-5-8,3-9-10	场46.5V	17.5V	+B112V	灯丝28VP-P	AFC150VP-P		ABL	地	视放180V
29	金凤	金凤TC2918	BSC30-23644	1-2-3,4-5-6-7-9-10	行管115V	+B115V	视放180V	地	脉冲40VP-P	27V	12V	ABL	灯丝28VP-P
29	金凤	金凤TC2928	BSC30-23644	1-2-3,4-5-6-7-9-10	行管115V	+B115V	视放180V	地	脉冲40VP-P	27V	12V	ABL	灯丝28VP-P
25	金凤	金凤TC2518	BSC30-23644	1-2-3,4-5-6-7-9-10	行管115V	+B115V	视放180V	地	脉冲40VP-P	27V	12V	ABL	灯丝28VP-P
14	德律风根	德律风根TFK2006	BSC20-14023	2-6		+B118V		ABL		行管118V			
14	德律风根	德律风根TFK2016	BSC20-14023	2-6		+B118V		ABL		行管118V			
14	德律风根	德律风根TFL1400	BSC20-14023	2-6		+B118V		ABL		行管118V			
20	德律风根	德律风根TFL5000	BSC23-14058	2-6		+B118V		ABL		行管118V			
20	德律风根	德律风根TFL5016	BSC23-14058	2-6		+B118V		ABL		行管118V			
20	德律风根	德律风根TFL6016	BSC23-14058	2-6		+B118V		ABL		行管118V			
22	德律风根	德律风根GF6060X	BSC23-14058	2-6		+B118V		ABL		行管118V			
28	德律风根	德律风根2560	BSC22-14611	2-6		+B140V		ABL		行管140V			
14		LZ174A100THLAT	BSC24-23547	1-2-4-6,3-5-7	行管80V	脉冲20VP-P	地	+B80V设	B1 8.5V	视放110V	灯丝34VP-P	ABL	
		TCF-7000T0TOKUT	BSC24-23547	1-2-4-6,3-5-7	行管80V	脉冲20VP-P	地	+B80V设	B1 8.5V	视放110V	灯丝34VP-P	ABL	
20		MSUTFQA03	BSC23-23549	1-2,5-6	行管45V	+B设45V			B1 10.2V	地	地	ABL	
14		MSIFAK29	BSC20-21565	1-2-3-4-5,9-10	B1 12V	场40.5V	AFC150V	地	灯丝28VP-P	ABL	存储 -40V	地	行管115V
		4275902500	BSC20-21565	1-2-3-4-5,9-10	B1 12V	场40.5V	AFC150V	地	灯丝28VP-P	ABL	存储 -40V	地	行管115V
14	显示器	TRNS-FB-3035A	BSC21-19582	1-2-8,3-9,4-6-7	B1 14.2V	36.5V	+B125V	地		AFC125VP-P	灯丝32VP-P	地	行管115V
14	显示器	FEC003	BSC21-19582	1-2-8,3-9,4-6-7	B1 14.2V	36.5V	+B125V	地		AFC125VP-P	灯丝32VP-P	地	行管115V
14	显示器	BSC-140224335	BSC23-03590	1-2,3-9,4-5-6-8	行管110V	+B11V设	地	场18V	AFC 76VP-P	地	ABL	B1 2V	灯丝
14	显示器	11/ULZ6	BSC23-03590	1-2,3-9,4-5-6-8	行管110V	+B11V设	地	场18V	AFC 76VP-P	地	ABL	B1 2V	灯丝
14	显示器	CMC1414AEL	BSC23-21550	1-7-9,2-5-6-10,3-4	行管90V	场23V	灯丝30VP-P	地	B1 14V	AFC 140VP-P	+B90V设		视放190V
		DCF-1580	BSC23-21550	1-7-9,2-5-6-10,3-4	行管90V	场23V	灯丝30VP-P	地	B1 14V	AFC 140VP-P	+B90V设		视放190V
14		47F13-0120	BSC23-01577	2-3-4-5,6-9-10		B1 14.2V	地	灯丝30VP-P	AFC150VP-P	+B130V	ABL		视放220V

第10脚	第11脚	第12脚	HV-阳极	FV-聚焦极	SV-加速极	FX-第二高压
行管110V			24KV	4.2-7.8KV	220-870V	
行管110V			24KV	4.2-7.8KV	220-870V	
行管110V			24KV	4.2-7.8KV	220-870V	
行管110V			24KV	4.2-7.8KV	220-870V	
行管110V			24KV	4.2-7.8KV	220-870V	
行管110V			24KV	4.2-7.8KV	220-870V	
行管110V			24KV	4.2-7.8KV	220-870V	
AFC150VP-P			25KV	5.5-9.1KV	180-980V	
AFC150VP-P			25KV	5.5-9.1KV	180-980V	
AFC150VP-P			25KV	5.5-9.1KV	180-980V	
AFC145VP-P			27KV	5.5-9.5KV	180-1060V	
AFC145VP-P			27KV	5.5-9.5KV	180-1060V	
AFC145VP-P			27KV	5.5-9.5KV	180-1060V	
行管110V			25KV	6.5-9.5KV	150-1120V	
行管110V			25KV	6.5-9.5KV	150-1120V	
AFC170VP-P			28KV	5.9-9.5KV	240-1250V	
行管112V			23KV	4.7-8.6KV	150-920V	
AFC170VP-P			30KV	5.9-10KV	160-980V	
AFC170VP-P			30KV	5.9-10KV	160-980V	
AFC170VP-P			30KV	5.9-10KV	160-980V	
			20KV	7.2KV		
			20KV	7.2KV		
			20KV	7.2KV		
			23KV	7.4KV		
			23KV	7.4KV		
			23KV	7.4KV		
			23KV	7.4KV		
			22KV	8.6KV		
			24KV	4.1-7.2	150-780V	
			24KV	4.1-7.2	150-780V	
			19KV	3.5-6.2KV	75-660V	
+B 115V			20	4.3-7.3	110-840V	
+B 115V			20	4.3-7.3	110-840V	
			21	3.8-7.2	110-990	
			21	3.8-7.2	110-990	
			23	4.7-8.7	140-890	
			23	4.7-8.7	140-890	
地	ABL		23	5.4-8.7	150-1040	
地	ABL		23	5.4-8.7	150-1040	
行管130V			23	3.8-7.7	140-890	

适用尺寸	品牌	机型	国标型号	脚位	第1脚	第2脚	第3脚	第4脚	第5脚	第6脚	第7脚	第8脚	第9脚
		MCFT-405	BSC23-01577	2-3-4-5,6-9-10		B1 14.2V	地	灯丝30VP-P	AFC150VP-P	+B130V	ABL		视放220V
14	显示器	FEA237	BSC19-23561	1-2-3-10,4-5-6-9	行管85V	+B85V设	视放217V	灯丝40VP-P	地	脉冲110VP-P	ABL		B1 5.9V
14	显示器	79A361-3	BSC19-23561	1-2-3-10,4-5-6-9	行管85V	+B85V设	视放217V	灯丝40VP-P	地	脉冲110VP-P	ABL		B1 5.9V
21	日电	TC-2131CH	BSC25-04229	1-4-5-8,2-3-7-9-10	行管118V	12V	灯丝29VP-P	+B118V	视放180V	ABL	脉冲130VP-P	脉冲30VP-P	地
21	日电	TC-2182H	BSC25-04229	1-4-5-8,2-3-7-9-10	行管118V	12V	灯丝29VP-P	+B118V	视放180V	ABL	脉冲130VP-P	脉冲30VP-P	地
21	日电	FS2189PDN	BSC25-21452	1-2,3-4-5-6	行管118V	+B118V	7.4V	AFC100VP-P	地	灯丝29VP-P	ABL		
21	日电	TC-2123CH	BSC25-21452	1-2,3-4-5-6	行管118V	+B118V	7.4V	AFC100VP-P	地	灯丝29VP-P	ABL		
21	上海	Z654-8B	BSC25-21452	1-2,3-4-5-6	行管118V	+B118V	7.4V	AFC100VP-P	地	灯丝29VP-P	ABL		
21	上海	Z654-8A	BSC25-21452	1-2,3-4-5-6	行管118V	+B118V	7.4V	AFC100VP-P	地	灯丝29VP-P	ABL		
21	日电	TC-5488PDH	BSC25-23500	1-2-3,4-6-8	行管112V	视放180V	+B112V	地		12V		灯丝29VP-P	
21	日电	TC-5460PDH	BSC25-23528	1-2-3,4-6-8	行管115V	视放180V	+B115V	地		12V		灯丝29VP-P	
60	日电投影	PJ60S	BSC27-01581	1-2-3-4-5-8-9,6-10	场22V	7V	地	7V	AFC70VP-P	+B110V	ABL	14V	灯丝29VP-P
18	三菱	CT-1823HD	BSC24-04146	1-3-4,2-7-10,8-9	行管115V	AFC90VP-P	+B115V	视放165V		ABL	地	地	灯丝29VP-P
18	三菱	CT-1832HB	BSC24-04146	1-3-4,2-7-10,8-9	行管115V	AFC90VP-P	+B115V	视放165V		ABL	地	地	灯丝29VP-P
20	三菱	CT-2030HD	BSC24-04146	1-3-4,2-7-10,8-9	行管115V	AFC90VP-P	+B115V	视放165V		ABL	地	地	灯丝29VP-P
20	三菱	CT-2032HD	BSC24-04146	1-3-4,2-7-10,8-9	行管115V	AFC90VP-P	+B115V	视放165V		ABL	地	地	灯丝29VP-P
14	三菱	CT-1415HD	BSC24-06321	1-3-4,2-7-10,8-9	行管115V	AFC140VP-P	+B115V	视放165V		ABL	地	地	灯丝29VP-P
18	三菱	CT-1811HD	BSC26-01257	1-5-8,3-6-7-9,10-11	行管114V		场20V		+B115V	地	6V	视放165V	脉冲110VP-P
25	索尼	KV-G25T/RM-870	BSC27-23593	1-2-3,4-5,6-8-9	行管135.7V	+B135.3V	视放200V	地	灯丝32VP-P	脉冲120VP-P	地	15V	
25	索尼	25T1/RM-870	BSC27-23593	1-2-3,4-5,6-8-9	行管135.7V	+B135.3V	视放200V	地	灯丝32VP-P	脉冲120VP-P	地	15V	
25	索尼	T25MF1/RM-870	BSC27-23593	1-2-3,4-5,6-8-9	行管135.7V	+B135.3V	视放200V	地	灯丝32VP-P	脉冲120VP-P	地	15V	
25	索尼	KV25MF1/RM-845P	BSC27-23612	1-2-3,4-5,6-7-8-9	行管135V	+B135V	视放200V	地	灯丝32VP-P	脉冲120VP-P	地	15V	场28V
25	索尼	KV25MN11/RM-845P	BSC27-23612	1-2-3,4-5,6-7-8-9	行管135V	+B135V	视放200V	地	灯丝32VP-P	脉冲120VP-P	地	15V	场28V
25	索尼	KV-25MF1/RM857	BSC27-23612	1-2-3,4-5,6-7-8-9	行管135V	+B135V	视放200V	地	灯丝32VP-P	脉冲120VP-P	地	15V	场28V
25	索尼	KV-25MF11/RM857	BSC27-23612	1-2-3,4-5,6-7-8-9	行管135V	+B135V	视放200V	地	灯丝32VP-P	脉冲120VP-P	地	15V	场28V
29	索尼	KV29MF1/RM-845P	BSC27-23612	1-2-3,4-5,6-7-8-9	行管135V	+B135V	视放200V	地	灯丝32VP-P	脉冲120VP-P	地	15V	场28V
29	索尼	KV29MH11/RM-845P	BSC27-23612	1-2-3,4-5,6-7-8-9	行管135V	+B135V	视放200V	地	灯丝32VP-P	脉冲120VP-P	地	15V	场28V
29	索尼	F29MF1/RM-845P	BSC27-23612	1-2-3,4-5,6-7-8-9	行管135V	+B135V	视放200V	地	灯丝32VP-P	脉冲120VP-P	地	15V	场28V
29	索尼	KV-F29MH11/RM-845P	BSC27-23612	1-2-3,4-5,6-7-8-9	行管135V	+B135V	视放200V	地	灯丝32VP-P	脉冲120VP-P	地	15V	场28V
29	索尼	KV-29MH31/RM-845P	BSC27-23612	1-2-3,4-5,6-7-8-9	行管135V	+B135V	视放200V	地	灯丝32VP-P	脉冲120VP-P	地	15V	场28V
21	索尼	KV-621T1/RM870	BSC27-03667	1-2-3,4-5,6-7-8	行管135V	+B135V	视放226V	地	灯丝30VP-P	地	15.8V	场33.8V	
21	索尼	KV-T21MF/RM870	BSC27-03667	1-2-3,4-5,6-7-8	行管135V	+B135V	视放226V	地	灯丝30VP-P	地	15.8V	场33.8V	
50	索尼投影	KP-5020CH	BSC29-01158	1-2	+B110V	行管110V							
72	索尼投影	KP-7220CH	BSC29-01158	1-2	+B110V	行管110V							
150	索尼投影	KP-1572	BSC29-01158	1-2	+B110V	行管110V							
18	上海	Z247-6A	BSC25-16084	1-2-4-5-8,3-6-10	场40V	12V	+B115B	灯丝29VP-P	AFC160VP-P	视放185V	ABL	地	地
18	双喜	TC-1802PDH	BSC25-16084	1-2-4-5-8,3-6-10	场40V	12V	+B115B	灯丝29VP-P	AFC160VP-P	视放185V	ABL	地	地
18	双喜	4710NC2-2	BSC25-16084	1-2-4-5-8,3-6-10	场40V	12V	+B115B	灯丝29VP-P	AFC160VP-P	视放185V	ABL	地	地
18	飞鹿	CT-1802PDH	BSC25-16084	1-2-4-5-8,3-6-10	场40V	12V	+B115B	灯丝29VP-P	AFC160VP-P	视放185V	ABL	地	地
18	赛格	CT-1803PDH	BSC25-16084	1-2-4-5-8,3-6-10	场40V	12V	+B115B	灯丝29VP-P	AFC160VP-P	视放185V	ABL	地	地
18	日电	CT-1803PD	BSC25-16084	1-2-4-5-8,3-6-10	场40V	12V	+B115B	灯丝29VP-P	AFC160VP-P	视放185V	ABL	地	地

第10脚	第11脚	第12脚	HV-阳极	FV-聚焦极	SV-加速极	FX-第二高压
行管130V			23	3.8-7.7	140-890	
脉冲180VP-P			23	4.5-8.1	140-950	
脉冲180VP-P			23	4.5-8.1	140-950	
场43V			25KV	5.3-9KV	180-1100V	
场43V			25KV	5.3-9KV	180-1100V	
			25KV	6.2-9.7KV	210-1100V	
			25KV	6.2-9.7KV	210-1100V	
			25KV	6.2-9.7KV	210-1100V	
			25KV	6.2-9.7KV	210-1100V	
			25KV	5.4-9.1KV	130-1000V	
			25KV	5.2-8.8KV	150-900V	
行管110V			27KV			
12V			24KV	5.8-8.7KV	280-950V	
12V			24KV	5.8-8.7KV	280-950V	
12V			24KV	5.8-8.7KV	280-950V	
12V			24KV	5.8-8.7KV	280-950V	
14.3V			24KV	3.2-5.6KV	90-840V	
地	灯丝29VP-P		26KV	10.5KV		
ABL			27KV	4.4-8.2KV		
ABL			27KV	4.4-8.2KV		
ABL			27KV	4.4-8.2KV		
ABL			27KV	3.8-8.1KV		
ABL			27KV	3.8-8.1KV		
ABL			27KV	3.8-8.1KV		
ABL			27KV	3.8-8.1KV		
ABL			27KV	3.8-8.1KV		
ABL			27KV	3.8-8.1KV		
ABL			27KV	3.8-8.1KV		
ABL			27KV	3.8-8.1KV		
ABL			27KV	4.1-9.7KV	190-1420V	
ABL			27KV	4.1-9.7KV	190-1420V	
			29KV	7.4KV		
			29KV	7.4KV		
			29KV	7.4KV		
行管115V			25KV	5.7-10KV	390-940KV	
行管115V			25KV	5.7-10KV	390-940KV	
行管115V			25KV	5.7-10KV	390-940KV	
行管115V			25KV	5.7-10KV	390-940KV	
行管115V			25KV	5.7-10KV	390-940KV	
行管115V			25KV	5.7-10KV	390-940KV	

适用尺寸	品牌	机型	国标型号	脚位	第1脚	第2脚	第3脚	第4脚	第5脚	第6脚	第7脚	第8脚	第9脚
18	日电	CT-1804PDH	BSC25-16084	1-2-4-5-8,3-6-10	场40V	12V	+B115B	灯丝29VP-P	AFC160VP-P	视放185V	ABL	地	地
18	日电	CT-1805PDH	BSC25-16084	1-2-4-5-8,3-6-10	场40V	12V	+B115B	灯丝29VP-P	AFC160VP-P	视放185V	ABL	地	地
18	日电	CT-1820P	BSC25-16084	1-2-4-5-8,3-6-10	场40V	12V	+B115B	灯丝29VP-P	AFC160VP-P	视放185V	ABL	地	地
18	日电	4710NC2-2	BSC25-16084	1-2-4-5-8,3-6-10	场40V	12V	+B115B	灯丝29VP-P	AFC160VP-P	视放185V	ABL	地	地
18	彩华	4703DSX	BSC25-16084	1-2-4-5-8,3-6-10	场40V	12V	+B115B	灯丝29VP-P	AFC160VP-P	视放185V	ABL	地	地
18	彩华	4710NCR	BSC25-16084	1-2-4-5-8,3-6-10	场40V	12V	+B115B	灯丝29VP-P	AFC160VP-P	视放185V	ABL	地	地
18	彩华	4710PDSX	BSC25-16084	1-2-4-5-8,3-6-10	场40V	12V	+B115B	灯丝29VP-P	AFC160VP-P	视放185V	ABL	地	地
18	彩华	CT-1802PDH	BSC25-16084	1-2-4-5-8,3-6-10	场40V	12V	+B115B	灯丝29VP-P	AFC160VP-P	视放185V	ABL	地	地
22	丽佳	22AS	BSC25-10069	2-7-8,4-5-6-10		行管114V		灯丝28VP-P	AFC110VP-P	地	+B114V	视放180V	ABL
22	星座	CTV-2AS	BSC25-10069	2-7-8,4-5-6-10		行管114V		灯丝28VP-P	AFC110VP-P	地	+B114V	视放180V	ABL
14	欧利安	14PS	BSC22-21114	1-3-5-7,2-4-8-9-10	视放180V	灯丝28VP-P	脉冲20VP-P	场24V	+B104V	ABL	行管104V	脉冲110VP-P	地
14	欧利安	14DS	BSC22-21114	1-3-5-7,2-4-8-9-10	视放180V	灯丝28VP-P	脉冲20VP-P	场24V	+B104V	ABL	行管104V	脉冲110VP-P	地
14	欧利安	14UP	BSC22-21114	1-3-5-7,2-4-8-9-10	视放180V	灯丝28VP-P	脉冲20VP-P	场24V	+B104V	ABL	行管104V	脉冲110VP-P	地
14	星座	14PS	BSC22-21114	1-3-5-7,2-4-8-9-10	视放180V	灯丝28VP-P	脉冲20VP-P	场24V	+B104V	ABL	行管104V	脉冲110VP-P	地
14	DOSAI多赛	KV-14X	BSC22-21114	1-3-5-7,2-4-8-9-10	视放180V	灯丝28VP-P	脉冲20VP-P	场24V	+B104V	ABL	行管104V	脉冲110VP-P	地
14	星座	14DS	BSC22-21114	1-3-5-7,2-4-8-9-10	视放180V	灯丝28VP-P	脉冲20VP-P	场24V	+B104V	ABL	行管104V	脉冲110VP-P	地
18	星座	18PS	BSC24-16010	1-3-5-7,2-4-6-8-9	视放180V	灯丝28VP-P	脉冲20VP-P	场25V	+B104V	14V	行管104V	地	AFC130VP-P
18	欧利安	18PS	BSC24-16010	1-3-5-7,2-4-6-8-9	视放180V	灯丝28VP-P	脉冲20VP-P	场25V	+B104V	14V	行管104V	地	AFC130VP-P
18	DOSAI多赛	KV-18X	BSC24-16010	1-3-5-7,2-4-6-8-9	视放180V	灯丝28VP-P	脉冲20VP-P	场25V	+B104V	14V	行管104V	地	AFC130VP-P
20	DOSAI多赛	KV-20X	BSC24-16010	1-3-5-7,2-4-6-8-9	视放180V	灯丝28VP-P	脉冲20VP-P	场25V	+B104V	14V	行管104V	地	AFC130VP-P
20	海珠	20PAS	BSC24-16010	1-3-5-7,2-4-6-8-9	视放180V	灯丝28VP-P	脉冲20VP-P	场25V	+B104V	14V	行管104V	地	AFC130VP-P
20	星座	20PS	BSC24-16010	1-3-5-7,2-4-6-8-9	视放180V	灯丝28VP-P	脉冲20VP-P	场25V	+B104V	14V	行管104V	地	AFC130VP-P
22	百乐	DC56-201A	BSC24-07025	1-2-4,3-5-7-8-9	视放170V	行管112V	AFC150VP-P	+B112V	场41V	ABL	地	12V	灯丝28VP-P
14	快乐	EC-142T	BSC22-0725A	1-2-4,3-5-7-8-9	视放170V	行管112V	AFC150VP-P	+B112V	场41V	ABL	地	12V	灯丝28VP-P
22	快乐	HC-227D	BSC26-06378	1-2-4,3-5-7-8-9	视放197V	行管112V	AFC150VP-P	+B112V	场52.5V	ABL	地	12V	灯丝28VP-P
22	快乐	HC-2214R	BSC26-23389	1-2-3,4-5-6-8-10	行管112V	视放197V	+B112V	地	场52.5V	14.5V	ABL	灯丝28VP-P	
22	快乐	BSC23-1804	BSC27-05430	1-2-4,3-5-7-8-9	视放200V	行管112V	AFC150VP-P	+B112V	场52.5V	ABL	地	12V	灯丝28VP-P
21	快乐	HC-2104R-2	BSC25-23479	1-2-3,4-5-6-8-10	行管108V	视放197V	+B108V	地	24V	12V	ABL	灯丝28VP-P	
21	威牌	CV-2118HP	BSC25-23479	1-2-3,4-5-6-8-10	行管108V	视放197V	+B108V	地	24V	12V	ABL	灯丝28VP-P	
28	快乐	HC2808BR	BSC29-23522	1-2-10,3-5-6-7-8-9	行管110V	+B110V	AFC150VP-P		场48V	14V	灯丝28VP-P	ABL	地
21	快乐	HC-2108R	BSC26-16292	1-2-3,4-5-6-8-10	行管112V	视放200V	+B112V	地	场52.5V	16.5V	ABL	灯丝28VP-P	
21	快乐	HC-2140R	BSC26-16292	1-2-3,4-5-6-8-10	行管112V	视放200V	+B112V	地	场52.5V	16.5V	ABL	灯丝28VP-P	
25	快乐	HC-2500A	BSC24-23740	1-2-3,4-5-6-8-10	行管115V	视放173V	+B115V	地	场26V	15V	ABL	灯丝28VP-P	
22	欧利安	22AX	BSC25-10069	2-7-8,4-5-6-10		行管114V		灯丝28VP-P	AFC110VP-P	地	+B114V	视放180V	ABL
22	欧利安	22DX	BSC25-10069	2-7-8,4-5-6-10		行管114V		灯丝28VP-P	AFC110VP-P	地	+B114V	视放180V	ABL
20	星座	20X	BSC24-16010	1-3-5-7,2-4-6-8-9	视放180V	灯丝28VP-P	脉冲20VP-P	场25V	+B104V	14V	行管104V	地	AFC130VP-P
20	星座	20PAS	BSC24-16010	1-3-5-7,2-4-6-8-9	视放180V	灯丝28VP-P	脉冲20VP-P	场25V	+B104V	14V	行管104V	地	AFC130VP-P
20	欧利安	20X	BSC24-16010	1-3-5-7,2-4-6-8-9	视放180V	灯丝28VP-P	脉冲20VP-P	场25V	+B104V	14V	行管104V	地	AFC130VP-P
20	欧利安	20PS	BSC24-16010	1-3-5-7,2-4-6-8-9	视放180V	灯丝28VP-P	脉冲20VP-P	场25V	+B104V	14V	行管104V	地	AFC130VP-P
20	欧利安	20PAS	BSC24-16010	1-3-5-7,2-4-6-8-9	视放180V	灯丝28VP-P	脉冲20VP-P	场25V	+B104V	14V	行管104V	地	AFC130VP-P
20	翔宇	DCS-2006ME	BSC24-12045	1-4-6-7,2-3-5-8,10-11	行管104V	地	场25V	+B104V	灯丝28VP-P	视放180V	C425	16.5V	ABL

第10脚	第11脚	第12脚	HV-阳极	FV-聚焦极	SV-加速极	FX-第二高压
行管115V			25KV	5.7-10KV	390-940KV	
行管115V			25KV	5.7-10KV	390-940KV	
行管115V			25KV	5.7-10KV	390-940KV	
行管115V			25KV	5.7-10KV	390-940KV	
行管115V			25KV	5.7-10KV	390-940KV	
行管115V			25KV	5.7-10KV	390-940KV	
行管115V			25KV	5.7-10KV	390-940KV	
16.5V			25KV	4.6-7.2KV	180-790V	
16.5V			25KV	4.6-7.2KV	180-790V	
15V			22KV	3.6-7.8KV	130-640V	
15V			22KV	3.6-7.8KV	130-640V	
15V			22KV	3.6-7.8KV	130-640V	
15V			22KV	3.6-7.8KV	130-640V	
15V			22KV	3.6-7.8KV	130-640V	
15V			22KV	3.6-7.8KV	130-640V	
ABL			24KV	5-8.6KV	210-810V	
ABL			24KV	5-8.6KV	210-810V	
ABL			24KV	5-8.6KV	210-810V	
ABL			24KV	5-8.6KV	210-810V	
ABL			24KV	5-8.6KV	210-810V	
			24KV	3.8-5.8KV	180-520V	
			22KV	3.8-5.8KV	180-520V	
			26KV	3.7-6.6KV	140-760V	
AFC150VP-P			26KV	3.7-7.3KV	140-960V	
			27KV	3.7-6.6KV	140-860V	
AFC150VP-P			25KV	5.4-8.9KV	300-940V	
AFC150VP-P			25KV	5.4-8.9KV	300-940V	
视放210V			29KV	6.7-10.2KV	140-1050V	
AFC150VP-P			26KV	6-10.2KV	250-1300V	
AFC150VP-P			26KV	6-10.2KV	250-1300V	
AFC150VP-P			24KV	5.8-10KV	140-1090V	
16.5V			25KV	4.6-7.2KV	180-790V	
16.5V			25KV	4.6-7.2KV	180-790V	
ABL			24KV	5-8.6KV	210-810V	
ABL			24KV	5-8.6KV	210-810V	
ABL			24KV	5-8.6KV	210-810V	
ABL			24KV	5-8.6KV	210-810V	
ABL			24KV	5-8.6KV	210-810V	
脉冲20VP-P	脉冲		24KV	4.8-7.7KV	280-860V	

适用尺寸	品牌	机型	国标型号	脚位	第1脚	第2脚	第3脚	第4脚	第5脚	第6脚	第7脚	第8脚	第9脚
20	乐新	C-2006PHN	BSC24-12045	1-4-6-7,2-3-5-8,10-11	行管104V	地	场25V	+B104V	灯丝28VP-P	视放180V	C425	16.5V	ABL
20	乐新	DCS-2050ME	BSC24-12045	1-4-6-7,2-3-5-8,10-11	行管104V	地	场25V	+B104V	灯丝28VP-P	视放180V	C425	16.5V	ABL
20	乐新	C-34P	BSC24-12045	1-4-6-7,2-3-5-8,10-11	行管104V	地	场25V	+B104V	灯丝28VP-P	视放180V	C425	16.5V	ABL
20	长海	C4902	BSC24-12045	1-4-6-7,2-3-5-8,10-11	行管104V	地	场25V	+B104V	灯丝28VP-P	视放180V	C425	16.5V	ABL
20	海口	C-2060PHB	BSC24-12045	1-4-6-7,2-3-5-8,10-11	行管104V	地	场25V	+B104V	灯丝28VP-P	视放180V	C425	16.5V	ABL
20	欧利安	CP12006	BSC24-12045	1-4-6-7,2-3-5-8,10-11	行管104V	地	场25V	+B104V	灯丝28VP-P	视放180V	C425	16.5V	ABL
20	骆脱斯	DCS-2006ME	BSC24-12045	1-4-6-7,2-3-5-8,10-11	行管104V	地	场25V	+B104V	灯丝28VP-P	视放180V	C425	16.5V	ABL
20	骆脱斯	DCS-2050ME	BSC24-12045	1-4-6-7,2-3-5-8,10-11	行管104V	地	场25V	+B104V	灯丝28VP-P	视放180V	C425	16.5V	ABL
20	骆脱斯	C-34SP	BSC24-12045	1-4-6-7,2-3-5-8,10-11	行管104V	地	场25V	+B104V	灯丝28VP-P	视放180V	C425	16.5V	ABL
20	欧林匹亚	DCS-2006ME	BSC24-12045	1-4-6-7,2-3-5-8,10-11	行管104V	地	场25V	+B104V	灯丝28VP-P	视放180V	C425	16.5V	ABL
20	欧林匹亚	DCS-2050ME	BSC24-12045	1-4-6-7,2-3-5-8,10-11	行管104V	地	场25V	+B104V	灯丝28VP-P	视放180V	C425	16.5V	ABL
20	欧林匹亚	C-34SP	BSC24-12045	1-4-6-7,2-3-5-8,10-11	行管104V	地	场25V	+B104V	灯丝28VP-P	视放180V	C425	16.5V	ABL
20	欧林匹亚	XZ-528ZQ	BSC24-12045	1-4-6-7,2-3-5-8,10-11	行管104V	地	场25V	+B104V	灯丝28VP-P	视放180V	C425	16.5V	ABL
20	欧索尼	XC-528ZQ	BSC24-12045	1-4-6-7,2-3-5-8,10-11	行管104V	地	场25V	+B104V	灯丝28VP-P	视放180V	C425	16.5V	ABL
20	樱花	DCS-2006ME	BSC24-12045	1-4-6-7,2-3-5-8,10-11	行管104V	地	场25V	+B104V	灯丝28VP-P	视放180V	C425	16.5V	ABL
21	欧利安	21LR	BSC25-16184	1-6-7-9-10,2-3-4-5	灯丝28VP-P	+B110V	脉冲40VP-P	视放180V	+B110V	AFC100VP-P	地		17.5V
20	爱浪	FA5133T	BSC25-19601	2-7-8,4-5-6-10-11-12		行管114V		灯丝28VP-P	AFC100VP-P	地	+B114V	视放190V	ABL
20	飞利浦	CT0-93	BSC25-17044	1-3,2-4-5-6,8-9	灯丝28VP-P	视放180V	地	12.5V	地	场25V	ABL	行管115V	+B115V
20	飞利浦	20CT06050/93Z	BSC25-17044	1-3,2-4-5-6,8-9	灯丝28VP-P	视放180V	地	12.5V	地	场25V	ABL	行管115V	+B115V
20	飞利浦	20CT06050/93T	BSC25-17044	1-3,2-4-5-6,8-9	灯丝28VP-P	视放180V	地	12.5V	地	场25V	ABL	行管115V	+B115V
20	飞利浦	20CT06050/93S	BSC25-17044	1-3,2-4-5-6,8-9	灯丝28VP-P	视放180V	地	12.5V	地	场25V	ABL	行管115V	+B115V
14	飞利浦	14CT2020/50S	BSC22-17213	1-3-4-5-9,2-8,6-10	脉冲60VP-P	灯丝28VP-P	场26V	视放180V	12V	+B125V	ABL	地	地
25	飞利浦	37612/V8944	BSC23-17315	1-4,2-5,3-10,6-8,9-11,12-13	视放200V	灯丝32VP-P	12V	地	地	场33V	ABL	地	+B140V
18	飞利浦	18C-63666/96S	BSC08-17357	1-2,3-4,5-6-7,8-9,10-11-12,13-14	行管155V	+B155V	地	49V	脉冲20VP-P	地	脉冲20VP-P	脉冲52VP-P	地
29	JVC	JVC AV-G29MX	BSC24-27735	1-2-8,3-4-5-6-7-10	行管115V	+B115V	5.7V	场31V	14V	AFC50VP-P	灯丝28VP-P	视放180V	ABL
21	百花	2123	BSC26-03336	1-2-4,3-6-8-9-10	视放200V	行管106V	AFC 180VP-P	+B 106V		B2 43V	ABL	地	B1 13V
17	飞鹿	44C1	BSC22-23380	1-2-3,4-5-6-8	行管115V	视放180V	+B 115V	地	B2 26V	B1 12V	ABL	灯丝30VP-P	
19	飞鹿	49C1	BSC22-23380	1-2-3,4-5-6-8	行管115V	视放180V	+B 115V	地	B2 26V	B1 12V	ABL	灯丝30VP-P	
14	凯歌	4C3701-1	BSC21-10261	5-7-9,2-3,8-10	ABL	低B 12.5V	电源脉冲		行管107V	地	+B 107V	地	视放 180V
20	黄河	51-1A	BSC25-08286	2-4-10-11,3-5-6-7-9		脉冲210VP-P	灯丝28VP-P	视放175V	低B15V	AFC 300VP-P	地	ABL	场21V
28	华日	C71J-1	BSC29-23376	1-2-4,3-6-8-9-10	视放200V	行管129V	AFC 170VP-P	+B 129V		B2 24V	ABL	地	B1 12V
21	芦笛	CC542	BSC23-03394	1-2-3,4-5-6-7-9	行管112V	+B 112V	AFC 170VP-P	B1 14.3V	B2 24.8V	灯丝30VP-P	地	ABL	AFC 120VP-P
14	百合花	CD37-1A	BSC21-10261	5-7-9,2-3,8-10	ABL	低B 12.5V	电源脉冲		行管107V	地	+B 107V	地	视放 180V
14	百合花	CD37-2	BSC24-01434	1-2-3-5,4-7-8-9-10	行管113V	视放180V	+B 114V	地	脉冲170VP-P	ABL	B1 16.5V	B2 42V	灯丝30VP-P
20		CF93222 KFS-6067	BSC26-04369	1-2-4-9,3-5-7-8-10	行管111V	视放183V	AFC 200VP-P	+B 111V	B1 16.7V	ABL	B2 28V	地	视放183V
14	西湖	西湖7190HZ	BSC21-20162	1-3-6, 4-5, 7-8-9	场24V	ABL	5.3V	地	灯丝28VP-P	地	+B110V	视放180V	行管110V
14	JVC	JVC7190S/N	BSC21-20162	1-3-6, 4-5, 7-8-9	场24V	ABL	5.3V	地	灯丝28VP-P	地	+B110V	视放180V	行管110V
22	JVC	JVC7885JM	BSC21-20162	1-3-6, 4-5, 7-8-9	场24V	ABL	5.3V	地	灯丝28VP-P	地	+B110V	视放180V	行管110V
14	龙江	龙江7255TM	BSC22-01119	2-11-12,3-4-7-9,5-6-8-10	ABL	+B110V	13V	场23.8V	灯丝28VP-P	32V	地	地	12V
14	成都	成都7255D	BSC22-01119	2-11-12,3-4-7-9,5-6-8-10	ABL	+B110V	13V	场23.8V	灯丝28VP-P	32V	地	地	12V
14	天鹅	天鹅7255JM	BSC22-01119	2-11-12,3-4-7-9,5-6-8-10	ABL	+B110V	13V	场23.8V	灯丝28VP-P	32V	地	地	12V

第10脚	第11脚	第12脚	HV-阳极	FV-聚焦极	SV-加速极	FX-第二高压
脉冲20VP-P	脉冲		24KV	4.8-7.7KV	280-860V	
脉冲20VP-P	脉冲		24KV	4.8-7.7KV	280-860V	
脉冲20VP-P	脉冲		24KV	4.8-7.7KV	280-860V	
脉冲20VP-P	脉冲		24KV	4.8-7.7KV	280-860V	
脉冲20VP-P	脉冲		24KV	4.8-7.7KV	280-860V	
脉冲20VP-P	脉冲		24KV	4.8-7.7KV	280-860V	
脉冲20VP-P	脉冲		24KV	4.8-7.7KV	280-860V	
脉冲20VP-P	脉冲		24KV	4.8-7.7KV	280-860V	
脉冲20VP-P	脉冲		24KV	4.8-7.7KV	280-860V	
脉冲20VP-P	脉冲		24KV	4.8-7.7KV	280-860V	
脉冲20VP-P	脉冲		24KV	4.8-7.7KV	280-860V	
脉冲20VP-P	脉冲		24KV	4.8-7.7KV	280-860V	
脉冲20VP-P	脉冲		24KV	4.8-7.7KV	280-860V	
脉冲20VP-P	脉冲		24KV	4.8-7.7KV	280-860V	
场25V	ABL	地	25KV	6.1-9.5KV	320-1100V	
19.8V	场28V	脉冲7.2VP-P	25KV	5-9.6KV	150-1140V	
			25KV	9KV		
			25KV	9KV		
			25KV	9KV		
			25KV	9KV		
行管125V			22KV	8.1KV		
地	行管140V	AFC140VP-P, 13地	23KV	5.4-8.4KV	410-850V	
地	灯丝28VP-P	地, 13-10V, 14-27V, 45-ABL	8KV			
地			24KV	4.9-7.7KV	210-890V	
灯丝29VP-P			26KV	6.2-9.8KV	190-980V	
			22KV	5-9.1KV	150-950V	
			22KV	5-9.1KV	150-950V	
灯丝28VP-P			21KV	4.5-6.3KV	220-1100V	
+B 112V	行管112V		25KV	3.7-6.9KV	100-1000V	
灯丝28VP-P			29KV	4.7-8.8KV	180-970V	
			23KV	5.6-9.4KV	130-950V	
灯丝28VP-P			21KV	4.5-6.3KV	220-1100V	
AFC 160VP-P			24KV	7.2KV		
灯丝32VP-P			26KV	5.8-9.3KV	190-960V	
			21KV	8.7KV		
			21KV	8.7KV		
			21KV	8.7KV		
视放180V	行管110V	脉冲40VP-P	22KV	5.2-7KV	180-760V	
视放180V	行管110V	脉冲40VP-P	22KV	5.2-7KV	180-760V	
视放180V	行管110V	脉冲40VP-P	22KV	5.2-7KV	180-760V	

适用尺寸	品牌	机型	国标型号	脚位	第1脚	第2脚	第3脚	第4脚	第5脚	第6脚	第7脚	第8脚	第9脚
14	JVC	JVC7245HC	BSC22-01119	2-11-12,3-4-7-9,5-6-8-10	ABL	+B110V	13V	场23.8V	灯丝28VP-P	32V	地	地	12V
14	JVC	JVC7255JM	BSC22-01119	2-11-12,3-4-7-9,5-6-8-10	ABL	+B110V	13V	场23.8V	灯丝28VP-P	32V	地	地	12V
14	JVC	JVC VM-14PSN(P)	BSC22-13203	1-3,4-5,6-7-8	12V	ABL	地	地	灯丝28VP-P	+B115V	视放180V	行管115V	
14	金凤	金凤C-37-4	BSC22-20155	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	D504	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
14	金凤	金凤C-37-6	BSC22-20155	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	D504	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
14	金凤	金凤C-37-6B	BSC22-20155	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	D504	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
14	上海	上海Z237-1	BSC22-20155	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	D504	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
14	上海	上海237-1A	BSC22-20155	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	D504	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
14	北京	北京836	BSC22-20155	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	D504	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
14	龙江	龙江C37G-1	BSC22-20155	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	D504	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
14	龙江	龙江Z237-1A	BSC22-20155	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	D504	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
14	沈阳	沈阳7185SY	BSC22-20155	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	D504	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
14	沈阳	沈阳7196SY	BSC22-20155	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	D504	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
14	沈阳	沈阳7195SY	BSC22-20155	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	D504	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
14	天鹅	天鹅CS37-V2A	BSC22-20155	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	D504	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
14	海燕	海燕CS37-2	BSC22-20155	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	D504	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
14	海燕	海燕7185XA	BSC22-20155	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	D504	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
14	成都	成都C37-844	BSC22-20155	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	D504	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
14	三元	三元37SYC-2	BSC22-20155	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	D504	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
14	凯歌	凯歌4C3702-1	BSC22-20155	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	D504	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
14	如意	如意SGC-3702	BSC22-20155	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	D504	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
14	如意	如意SGC-3702-1	BSC22-20155	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	D504	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
14	如意	如意SC-37A	BSC22-20155	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	D504	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
14	春风	春风14C-1	BSC22-20155	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	D504	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
14	春风	春风14C-2	BSC22-20155	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	D504	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
14	春风	春风37XC1(B)	BSC22-20155	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	D504	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
14	襄阳	襄阳37XC1(B)	BSC22-20155	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	D504	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
14	百乐	百乐37CD3	BSC22-20155	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	D504	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
14	天鹅	天鹅CS37-V1	BSC22-20155	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	D504	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
22	百花	百花DC56	BSC22-20155	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	D504	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
14	北京	北京837	BSC22-20155A	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	地	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
14	北京	北京837-1	BSC22-20155A	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	地	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
14	北京	北京838	BSC22-20155A	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	地	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
14	黄河	黄河HC37-2	BSC22-20155A	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	地	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
14	长城	长城JTC-371	BSC22-20155A	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	地	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
14	长城	长城JTC-371A	BSC22-20155A	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	地	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
14	长城	长城JTC-513-2	BSC22-20155A	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	地	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
14	西湖	西湖37CD7	BSC22-20155A	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	地	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
14	西湖	西湖37CD7A	BSC22-20155A	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	地	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
14	海燕	海燕CSC-1535	BSC22-20155A	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	地	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
14	JVC	JVC7175J	BSC22-20155A	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	地	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	

[illegible]

适用尺寸	品牌	机型	国标型号	脚位	第1脚	第2脚	第3脚	第4脚	第5脚	第6脚	第7脚	第8脚	第9脚
14	JVC	JVC7175JM	BSC22-20155A	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	地	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
14	JVC	JVC7185JM	BSC22-20155A	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	地	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
14	星牌	星牌7175	BSC22-20155A	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	地	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
	日立	日立投影2435071	BSC26-23671	1-2,3-4-5-6-8-9-10	行管90V	+B90	AFC90VP-P	4V	20.5V	11.2V	ABL	灯丝29VP-P	地
21	东芝	东芝C-218D6C	BSC25-03189	1-2-3,4-6-7-9-10	行管113V	+B112V	视放190V	地		场27V	12V	ABL	灯丝30VP-P
21	东芝	东芝C-219D5C	BSC25-03189	1-2-3,4-6-7-9-10	行管113V	+B112V	视放190V	地		场27V	12V	ABL	灯丝30VP-P
21	东芝	东芝C-219RC9	BSC25-03189	1-2-3,4-6-7-9-10	行管113V	+B112V	视放190V	地		场27V	12V	ABL	灯丝30VP-P
28	东芝	东芝289X6M	BSC30-16242	1-2-3,4-6-7-9-10	行管145V	+B145V	视放190V	地		场27V	12V	ABL	灯丝28VP-P
28	东芝	东芝C-2806XH	BSC28-23384	1-2-3,4-5-6-7-9-10	行管145V	+B145V	视放180V	地	存储-27V	场27V	14V	ABL	灯丝30VP-P
21	东芝	东芝C-2128KTV	BSC25-03395	1-2-3,4-5-6-8-9	行管113V	+B112V	视放180V	地	13V	场27V		灯丝30VP-P	AFC140VP-P
21	东芝	东芝C-2125	BSC25-03395	1-2-3,4-5-6-8-9	行管113V	+B112V	视放180V	地	13V	场27V		灯丝30VP-P	AFC140VP-P
14	孔雀	孔雀KQ37-39	BSC22-0974A(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
14	孔雀	孔雀37-39-1	BSC22-0974A(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481奈	15V	行管130V		地
14	昆仑	昆仑S373	BSC22-0974A(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
14	昆仑	昆仑S375	BSC22-0974A(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
14	昆仑	昆仑CTP3904	BSC22-0974A(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
14	三洋	三洋CTP-3904	BSC22-0974A(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
14	三洋	三洋CTP-3904M	BSC22-0974A(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
14	三洋	三洋CTP-3905	BSC22-0974A(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
14	三洋	三洋CTP-3905A	BSC22-0974A(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
14	三洋	三洋CTP-3905-00	BSC22-0974A(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
14	三洋	三洋CTP-3905H	BSC22-0974A(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
14	乐华	乐华TC-482D	BSC22-05136A	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V	FV=3.6-6KV	ABL	地
14	乐华	乐华TC-484QD	BSC22-05136A	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V	FV=3.6-6KV	ABL	地
14	熊猫	熊猫DB37C1	BSC22-05136A	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V	FV=3.6-6KV	ABL	地
14	熊猫	熊猫DB37C2	BSC22-05136A	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V	FV=3.6-6KV	ABL	地
14	熊猫	熊猫DB37C3	BSC22-05136A	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V	FV=3.6-6KV	ABL	地
14	昆仑	昆仑S372	BSC22-05136A	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V	FV=3.6-6KV	ABL	地
14	美乐	美乐37CD340QD	BSC22-05136A	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V	FV=3.6-6KV	ABL	地
14	青岛	青岛37CD340QDX	BSC22-05136A	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V	FV=3.6-6KV	ABL	地
14	青岛	青岛37CD445QDX	BSC22-05136A	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V	FV=3.6-6KV	ABL	地
14	青岛	青岛TC-484QD	BSC22-05136A	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V	FV=3.6-6KV	ABL	地
16	松下	松下TC-684D	BSC22-05136A	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V	FV=3.6-6KV	ABL	地
16	昆仑	昆仑TC-684D	BSC22-05136A	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V	FV=3.6-6KV	ABL	地
14	泰山	泰山TS37C3	BSC22-05136A	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V	FV=3.6-6KV	ABL	地
14	美乐	美乐DS37C-1	BSC22-05136A	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V	FV=3.6-6KV	ABL	地
25	松下	松下TC-25GF12G	BSC31-23596	1-2-7,4-5-6	行管140V	+B140v		地	灯丝30VP-P	场30V	视放200V		
33 (M16MV3	松下	松下TC-33V32HN	BSC27-23600	1-2,3-4-5,6-7-10	行管120V	+B120V	场27.5V	13.5V	地	灯丝32VP-P	地	ABL	
29	松下	松下TC-29VIR	BSC29-23614	1-2,3-4-5,6-7-10	行管112V	+B112V	场24.5V	11.5V	地	灯丝29VP-P	地	ABL	
21	松下	松下TC-2140S	BSC30-23635	1-2,4-5-7,6-8-9	行管9V	+B90V		场25V	灯丝32VP-P	视放180V	地	地	16.5V
21	松下	松下TC-2150R	BSC30-23635	1-2,4-5-7,6-8-9	行管9V	+B90V		场25V	灯丝32VP-P	视放180V	地	地	16.5V

第10脚	第11脚	第12脚	HV-阳极	FV-聚焦极	SV-加速极	FX-第二高压
			22KV	6.9KV		
			22KV	6.9KV		
			22KV	6.9KV		
视放190V			27KV	6.7-10.3KV	190-770V	
AFC160VP-P			25KV	4.9-8.4KV	150-870V	
AFC160VP-P			25KV	4.9-8.4KV	150-870V	
AFC160VP-P			25KV	4.9-8.4KV	150-870V	
AFC150VP-P			30KV	8.5-12.1KV	240-1050V	
AFC150VP-P			28KV	6.2-10.3KV	220-1080V	
			25KV	5.7-9.9KV	170-950KV	
			25KV	5.7-9.9KV	170-950KV	
灯丝28VP-P	亮度	SV=210-790V	22KV	4.6-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=210-790V	22KV	4.6-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=210-790V	22KV	4.6-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=210-790V	22KV	4.6-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=210-790V	22KV	4.6-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=210-790V	22KV	4.6-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=210-790V	22KV	4.6-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=210-790V	22KV	4.6-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=210-790V	22KV	4.6-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=210-790V	22KV	4.6-6.8KV		
			22KV			
			22KV			
			22KV			
			22KV			
			22KV			
			22KV			
			22KV			
			22KV			
			22KV			
			22KV			
			22KV			
			22KV			
			22KV			
			22KV			
ABL			31KV	6.7-10.5KV	200-1120V	
视放194V			27KV	5.4-9.3KV	150-1030V	
视放194V			29KV	6.2-10.3KV	210-1120V	
ABL			29KV	6.2-10.3KV	140-1100V	
ABL			29KV	6.2-10.3KV	140-1100V	

适用尺寸	品牌	机型	国标型号	脚位	第1脚	第2脚	第3脚	第4脚	第5脚	第6脚	第7脚	第8脚	第9脚
21	松下	松下TC-2150RS	BSC30-23635	1-2,4-5-7,6-8-9	行管9V	+B90V		场25V	灯丝32VP-P	视放180V	地	地	16.5V
18	熊猫	熊猫DB47C3-2	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
18	熊猫	熊猫DB47C5-1	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
18	昆仑	昆仑TC817D/T	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
18	泰山	泰山TS47C3	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
18	泰山	泰山TS47C4	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
18	泰山	泰山CS47C4	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
18	金凤	金凤C47S1	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
18	金凤	金凤C47S2A	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
18	长虹	长虹47CJ1	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
18	长虹	长虹47CJ2	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
18	美乐	美乐47CB840G/A	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
18	美乐	美乐47DS47C-3A	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
18	青岛	青岛TC-818QD	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
18	青岛	青岛47CD840QD	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
18	青岛	青岛47CD400P	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
18	松下	松下TC-810DH	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
18	松下	松下TC-816	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
18	松下	松下TC-817	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
20	西湖	西湖51CD5	BSC24-0238A(L85	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
20	宇航	宇航CJ51AV	BSC24-0238A(L85	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
20	韶峰	韶峰SFC51-4	BSC24-0238A(L85	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
20	长城	长城JTC513	BSC24-0238A(L85	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
20	黄河	黄河HC51-3	BSC24-0238A(L85	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
20	黄河	黄河HC51-5	BSC24-0238A(L85	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
20	长城	长城JTC513B	BSC24-0238A(L85	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
18	上海	上海Z247-5A	BSC24-0238A(L85	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
18	上海	上海Z247-5B	BSC24-0238A(L85	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
18	北京	北京8306	BSC24-0238A(L85	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
18	北京	北京8306-3	BSC24-0238A(L85	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
18	长城	长城JTC474-3	BSC24-0238A(L85	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
14	东芝	东芝C-1431ZT	BSC22-01050	1-2-3,4-7-8-9-10	行管120V	视放190V	+B114V	地		ABL	16.5V	场47V	灯丝28VP-P
16	东芝	东芝C-1631Z	BSC22-01050	1-2-3,4-7-8-9-10	行管120V	视放190V	+B114V	地		ABL	16.5V	场47V	灯丝28VP-P
18	东芝	东芝C-182D5C	BSC24-03081	1-2-3-5,4-6-7-9-10	行管114V	+B111	视放180V	地		ABL	16.5V	ABL	灯丝28VP-P
18	东芝	东芝C-187D5C3	BSC24-03081	1-2-3-5,4-6-7-9-10	行管114V	+B111	视放180V	地		ABL	16.5V	ABL	灯丝28VP-P
20	东芝	东芝C-202D5C	BSC24-03081	1-2-3-5,4-6-7-9-10	行管114V	+B111	视放180V	地		ABL	16.5V	ABL	灯丝28VP-P
20	东芝	东芝C-202R5C	BSC24-03081	1-2-3-5,4-6-7-9-10	行管114V	+B111	视放180V	地		ABL	16.5V	ABL	灯丝28VP-P
18	红岩	红岩SC-473	BSC24-09074(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	黄山	黄山AH4724C-1	BSC24-09074(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	日声	日声RS88P	BSC24-09074(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	三洋	三洋CTP-5903H	BSC24-09074(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地

第10脚	第11脚	第12脚	HV-阳极	FV-聚焦极	SV-加速极	FX-第二高压
ABL			29KV	6.2-10.3KV	140-1100V	
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
灯丝28VP-P			22KV	4-6KV	250-860V	
灯丝28VP-P			22KV	4-6KV	250-860V	
灯丝28VP-P			22KV	4-6KV	250-860V	
灯丝28VP-P			22KV	4-6KV	250-860V	
灯丝28VP-P			22KV	4-6KV	250-860V	
灯丝28VP-P			22KV	4-6KV	250-860V	
灯丝28VP-P			22KV	4-6KV	250-860V	
灯丝28VP-P			22KV	4-6KV	250-860V	
灯丝28VP-P			22KV	4-6KV	250-860V	
灯丝28VP-P			22KV	4-6KV	250-860V	
灯丝28VP-P			22KV	4-6KV	250-860V	
灯丝28VP-P			22KV	4-6KV	250-860V	
AFC150VP-P			22KV			8.6KV
AFC150VP-P			22KV			8.6KV
AFC150VP-P			24KV			8.6KV
AFC150VP-P			24KV			8.6KV
AFC150VP-P			24KV			8.6KV
AFC150VP-P			24KV			8.6KV
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		

适用尺寸	品牌	机型	国标型号	脚位	第1脚	第2脚	第3脚	第4脚	第5脚	第6脚	第7脚	第8脚	第9脚
18	三洋	三洋CTP-5903J	BSC24-09074(83P)	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	三洋	三洋CTP-5904P	BSC24-09074(83P)	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	三洋	三洋CTP-5904W	BSC24-35J09074(83P)	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	三洋	三洋CTP-5904JH	BSC24-09074(83P)	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	三洋	三洋CTP-5904SZ	BSC24-09074(83P)	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	三洋	三洋CTP-5905M	BSC24-09074(83P)	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	三洋	三洋CTP-5905GS	BSC24-09074(83P)	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	三洋	三洋CTP-5905GS-06	BSC24-09074(83P)	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	三洋	三洋CTP-5906	BSC24-09074(83P)	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	三洋	三洋CTP-5906I	BSC24-09074(83P)	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	三洋	三洋CTP-5906J	BSC24-09074(83P)	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	三洋	三洋CTP-5920	BSC24-09074(83P)	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	三洋	三洋CTP-59208	BSC24-09074(83P)	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	三洋	三洋CTP-5921GS	BSC24-09074(83P)	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	华日	华日C47J-3	BSC24-02038(L85)	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
18	华日	华日C47J-3A	BSC24-02038(L85)	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
18	华日	华日C47J-3B	BSC24-02038(L85)	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
18	华日	华日C47J-3C	BSC24-02038(L85)	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
18	星海	星海46CJ2	BSC24-02038(L85)	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
18	北京	北京8306-3Y	BSC24-02038(L85)	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
18	长风	长风CFC47-2	BSC24-02038(L85)	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
18	长风	长风CFC47-3	BSC24-02038(L85)	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
18	长风	长风CFC47-5	BSC24-02038(L85)	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
18	长风	长风CFC47-5AR	BSC24-02038(L85)	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
18	井冈山	井冈山CJ47-1	BSC24-02038(L85)	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
18	上海	上海Z247-5C	BSC24-02038(L85)	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
19	上海	上海Z249-1A	BSC24-02038(L85)	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
20	赣新	赣新KG-5186	BSC24-02038(L85)	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
20	宇航	宇航NTC-50	BSC24-02038(L85)	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
20	宇航	宇航游戏机DYJ51-1	BSC24-02038(L85)	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
20	黄河	黄河HC51-1A	BSC24-02038(L85)	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
18	三洋	三洋CTP-5928	BSC24-09074(83P)	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	三洋	三洋CTP-5928M	BSC24-09074(83P)	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	三洋	三洋CTP-5934	BSC24-09074(83P)	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	三洋	三洋CTP-5935J	BSC24-09074(83P)	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	三洋	三洋CTP-5938A	BSC24-09074(83P)	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	三洋	三洋CTP-5941	BSC24-09074(83P)	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	三洋	三洋CTP-5942	BSC24-09074(83P)	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	三洋	三洋CTP-5946	BSC24-09074(83P)	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	三洋	三洋CTP-59438	BSC24-09074(83P)	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	孔雀	孔雀KQ47-39-5	BSC24-09074(83P)	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地

第10脚	第11脚	第12脚	HV-阳极	FV-聚焦极	SV-加速极	FX-第二高压
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P			24KV	5.7-7.8KV	250-860V	
灯丝28VP-P			24KV	5.7-7.8KV	250-860V	
灯丝28VP-P			24KV	5.7-7.8KV	250-860V	
灯丝28VP-P			24KV	5.7-7.8KV	250-860V	
灯丝28VP-P			24KV	5.7-7.8KV	250-860V	
灯丝28VP-P			24KV	5.7-7.8KV	250-860V	
灯丝28VP-P			24KV	5.7-7.8KV	250-860V	
灯丝28VP-P			24KV	5.7-7.8KV	250-860V	
灯丝28VP-P			24KV	5.7-7.8KV	250-860V	
灯丝28VP-P			24KV	5.7-7.8KV	250-860V	
灯丝28VP-P			24KV	5.7-7.8KV	250-860V	
灯丝28VP-P			24KV	5.7-7.8KV	250-860V	
灯丝28VP-P			24KV	5.7-7.8KV	250-860V	
灯丝28VP-P			24KV	5.7-7.8KV	250-860V	
灯丝28VP-P			24KV	5.7-7.8KV	250-860V	
灯丝28VP-P			24KV	5.7-7.8KV	250-860V	
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		

适用尺寸	品牌	机型	国标型号	脚位	第1脚	第2脚	第3脚	第4脚	第5脚	第6脚	第7脚	第8脚	第9脚
19	孔雀	孔雀KQ49-39-1	BSC24-09074(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	三洋	三洋CTP-69500-00	BSC24-09074(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	三洋	三洋CTP-69510-00	BSC24-09074(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	黄山	黄山AH5161	BSC24-09074(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	JVC	JVC7695	BSC25-13147	1-3,2-4-5,7-8-9	17V	12V	D504	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放180V	行管110V
18	莺歌	莺歌C47-1	BSC25-13147	1-3,2-4-5,7-8-9	17V	12V	D504	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放180V	行管110V
18	莺歌	莺歌C47-2	BSC25-13147	1-3,2-4-5,7-8-9	17V	12V	D504	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放180V	行管110V
18	莺歌	莺歌C47-3	BSC25-13147	1-3,2-4-5,7-8-9	17V	12V	D504	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放180V	行管110V
18	莺歌	莺歌C47-4	BSC25-13147	1-3,2-4-5,7-8-9	17V	12V	D504	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放180V	行管110V
18	莺歌	莺歌C47-7	BSC25-13147	1-3,2-4-5,7-8-9	17V	12V	D504	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放180V	行管110V
18	春风	春风C47-1	BSC25-13147	1-3,2-4-5,7-8-9	17V	12V	D504	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放180V	行管110V
20	春风	春风C51-1	BSC25-13147	1-3,2-4-5,7-8-9	17V	12V	D504	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放180V	行管110V
20	莺歌	莺歌C51-1	BSC25-13147	1-3,2-4-5,7-8-9	17V	12V	D504	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放180V	行管110V
20	山茶	山茶C51-1	BSC25-13147	1-3,2-4-5,7-8-9	17V	12V	D504	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放180V	行管110V
18	飞天	飞天SC-C51D-CT	BSC25-13147	1-3,2-4-5,7-8-9	17V	12V	D504	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放180V	行管110V
18	飞天	飞天SC-C51D-HS-A	BSC25-13147	1-3,2-4-5,7-8-9	17V	12V	D504	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放180V	行管110V
20	菊花	菊花C513	BSC25-13147	1-3,2-4-5,7-8-9	17V	12V	D504	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放180V	行管110V
20	沈阳	沈阳SDC51-4	BSC25-13147	1-3,2-4-5,7-8-9	17V	12V	D504	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放180V	行管110V
18	海燕	海燕CS47-2AV	BSC25-13147	1-3,2-4-5,7-8-9	17V	12V	D504	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放180V	行管110V
18	天鹅	天鹅CS47-6	BSC25-13147	1-3,2-4-5,7-8-9	17V	12V	D504	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放180V	行管110V
18	天鹅	天鹅7695VPNM	BSC25-13147	1-3,2-4-5,7-8-9	17V	12V	D504	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放180V	行管110V
18	龙江	龙江C47G-1	BSC25-13147	1-3,2-4-5,7-8-9	17V	12V	D504	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放180V	行管110V
18	龙江	龙江7695VPJM	BSC25-13147	1-3,2-4-5,7-8-9	17V	12V	D504	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放180V	行管110V
18	沈阳	沈阳SDC47-1C	BSC25-13147	1-3,2-4-5,7-8-9	17V	12V	D504	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放180V	行管110V
18	沈阳	沈阳SDC47-2	BSC25-13147	1-3,2-4-5,7-8-9	17V	12V	D504	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放180V	行管110V
18	沈阳	沈阳SDC47-4	BSC25-13147	1-3,2-4-5,7-8-9	17V	12V	D504	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放180V	行管110V
18	沈阳	沈阳SDC47-10	BSC25-13147	1-3,2-4-5,7-8-9	17V	12V	D504	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放180V	行管110V
18	沈阳	沈阳SDC47-10M	BSC25-13147	1-3,2-4-5,7-8-9	17V	12V	D504	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放180V	行管110V
18	沈阳	沈阳7685SY	BSC25-13147	1-3,2-4-5,7-8-9	17V	12V	D504	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放180V	行管110V
18	沈阳	沈阳7695PSY	BSC25-13147	1-3,2-4-5,7-8-9	17V	12V	D504	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放180V	行管110V
18	菊花	菊花C471A	BSC25-13147	1-3,2-4-5,7-8-9	17V	12V	D504	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放180V	行管110V
18	龙江	龙江7697VGSP	BSC23-13147A	1-3-9,2-4-5,7-8	行管110V	地	+B110V	场44V	12V	ABL	灯丝28VP-P	地	视放170V
18	龙江	龙江7698VPJM	BSC23-13147A	1-3-9,2-4-5,7-8	行管110V	地	+B110V	场44V	12V	ABL	灯丝28VP-P	地	视放170V
18	沈阳	沈阳SDC47-4M	BSC23-13147A	1-3-9,2-4-5,7-8	行管110V	地	+B110V	场44V	12V	ABL	灯丝28VP-P	地	视放170V
18	如意	如意SGC4703	BSC23-13147A	1-3-9,2-4-5,7-8	行管110V	地	+B110V	场44V	12V	ABL	灯丝28VP-P	地	视放170V
18	如意	如意SGC4703D	BSC23-13147A	1-3-9,2-4-5,7-8	行管110V	地	+B110V	场44V	12V	ABL	灯丝28VP-P	地	视放170V
18	山茶	山茶SC-C47E	BSC23-13147A	1-3-9,2-4-5,7-8	行管110V	地	+B110V	场44V	12V	ABL	灯丝28VP-P	地	视放170V
18	春风	春风C47-2B	BSC23-13147A	1-3-9,2-4-5,7-8	行管110V	地	+B110V	场44V	12V	ABL	灯丝28VP-P	地	视放170V
18	春风	春风C47-3	BSC23-13147A	1-3-9,2-4-5,7-8	行管110V	地	+B110V	场44V	12V	ABL	灯丝28VP-P	地	视放170V
18	春风	春风7697PCS	BSC23-13147A	1-3-9,2-4-5,7-8	行管110V	地	+B110V	场44V	12V	ABL	灯丝28VP-P	地	视放170V
18	春风	春风7698VPGS	BSC23-13147A	1-3-9,2-4-5,7-8	行管110V	地	+B110V	场44V	12V	ABL	灯丝28VP-P	地	视放170V

[illegible]

适用尺寸	品牌	机型	国标型号	脚位	第1脚	第2脚	第3脚	第4脚	第5脚	第6脚	第7脚	第8脚	第9脚
22	北京	北京839-2	BSC23-13147A	1-3-9,2-4-5,7-8	行管110V	地	+B110V	场44V	12V	ABL	灯丝28VP-P	地	视放170V
18	JVC	JVC7697	BSC23-13147A	1-3-9,2-4-5,7-8	行管110V	地	+B110V	场44V	12V	ABL	灯丝28VP-P	地	视放170V
18	JVC	JVC7669B	BSC23-13147A	1-3-9,2-4-5,7-8	行管110V	地	+B110V	场44V	12V	ABL	灯丝28VP-P	地	视放170V
18	JVC	JVC8305	BSC23-13147A	1-3-9,2-4-5,7-8	行管110V	地	+B110V	场44V	12V	ABL	灯丝28VP-P	地	视放170V
20	海燕	海燕CS51E-5	BSC23-13147A	1-3-9,2-4-5,7-8	行管110V	地	+B110V	场44V	12V	ABL	灯丝28VP-P	地	视放170V
20	海燕	海燕CS51E-5AV	BSC23-13147A	1-3-9,2-4-5,7-8	行管110V	地	+B110V	场44V	12V	ABL	灯丝28VP-P	地	视放170V
20	海燕	海燕CS51E-6-R	BSC23-13147A	1-3-9,2-4-5,7-8	行管110V	地	+B110V	场44V	12V	ABL	灯丝28VP-P	地	视放170V
20	沈阳	沈阳SDCY51-1	BSC23-13147A	1-3-9,2-4-5,7-8	行管110V	地	+B110V	场44V	12V	ABL	灯丝28VP-P	地	视放170V
20	沈阳	沈阳SDCY51-2	BSC23-13147A	1-3-9,2-4-5,7-8	行管110V	地	+B110V	场44V	12V	ABL	灯丝28VP-P	地	视放170V
21	沈阳	沈阳SDC54-1	BSC23-13147A	1-3-9,2-4-5,7-8	行管110V	地	+B110V	场44V	12V	ABL	灯丝28VP-P	地	视放170V
21	沈阳	沈阳SDC54-2	BSC23-13147A	1-3-9,2-4-5,7-8	行管110V	地	+B110V	场44V	12V	ABL	灯丝28VP-P	地	视放170V
18	海燕	海燕SC47E-6A-R	BSC23-13147A	1-3-9,2-4-5,7-8	行管110V	地	+B110V	场44V	12V	ABL	灯丝28VP-P	地	视放170V
18	海燕	海燕CS47-2	BSC24-13147D	1-3,2-4-5,7-8-9	17V	12V	地	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放165V	行管110V
18	龙江	龙江C47G-2PS	BSC24-13147E	1-3-9,2-4-5,7-8	行管110V	地	+B110V	场44V	12V	ABL	灯丝28VP-P	地	视放170V
18	北京	北京8305-2D1	BSC24-13147E	1-3-9,2-4-5,7-8	行管110V	地	+B110V	场44V	12V	ABL	灯丝28VP-P	地	视放170V
18	北京	北京8305-2PS	BSC24-13147E	1-3-9,2-4-5,7-8	行管110V	地	+B110V	场44V	12V	ABL	灯丝28VP-P	地	视放170V
18	海燕	海燕CS47E-6-AV	BSC24-13147E	1-3-9,2-4-5,7-8	行管110V	地	+B110V	场44V	12V	ABL	灯丝28VP-P	地	视放170V
18	菊花	菊花C472	BSC24-13147E	1-3-9,2-4-5,7-8	行管110V	地	+B110V	场44V	12V	ABL	灯丝28VP-P	地	视放170V
22	上海	上海Z656-2A	BSC24-13147E	1-3-9,2-4-5,7-8	行管110V	地	+B110V	场44V	12V	ABL	灯丝28VP-P	地	视放170V
22	上海	上海Z656-3A	BSC24-13147E	1-3-9,2-4-5,7-8	行管110V	地	+B110V	场44V	12V	ABL	灯丝28VP-P	地	视放170V
18	北京	北京8313	BSC24-13147E	1-3-9,2-4-5,7-8	行管110V	地	+B110V	场44V	12V	ABL	灯丝28VP-P	地	视放170V
21	长虹	长虹C2161	BSC25-13147F	1-2-6,3-4-7-8-9	视放180V	行管113V	340VP-P	场44V	ABL	+B112V	地	12V	灯丝28VP-P
21	长虹	长虹2163	BSC25-13147F	1-2-6,3-4-7-8-9	视放180V	行管113V	340VP-P	场44V	ABL	+B112V	地	12V	灯丝28VP-P
21	长虹	长虹CK53A	BSC25-13147F	1-2-6,3-4-7-8-9	视放180V	行管113V	340VP-P	场44V	ABL	+B112V	地	12V	灯丝28VP-P
21	长虹	长虹2162	BSC25-13147F	1-2-6,3-4-7-8-9	视放180V	行管113V	340VP-P	场44V	ABL	+B112V	地	12V	灯丝28VP-P
21	长虹	长虹CK53B2	BSC25-13147F	1-2-6,3-4-7-8-9	视放180V	行管113V	340VP-P	场44V	ABL	+B112V	地	12V	灯丝28VP-P
22	长虹	长虹CK56B2	BSC25-13147F	1-2-6,3-4-7-8-9	视放180V	行管113V	340VP-P	场44V	ABL	+B112V	地	12V	灯丝28VP-P
18	龙江	龙江7696VGSP	BSC24-01200	2-10,3-6-8,4-5-7-9	ABL	+B110V	12V	灯丝28VP-P	61V	地	地	16V	视放190V
18	沈阳	沈阳7696SY	BSC24-01200	2-10,3-6-8,4-5-7-9	ABL	+B110V	12V	灯丝28VP-P	61V	地	地	16V	视放190V
18	春风	春风C47-2	BSC24-01200	2-10,3-6-8,4-5-7-9	ABL	+B110V	12V	灯丝28VP-P	61V	地	地	16V	视放190V
18	JVC	JVC7696	BSC24-01200	2-10,3-6-8,4-5-7-9	ABL	+B110V	12V	灯丝28VP-P	61V	地	地	16V	视放190V
20	黄山	黄山AH5151C/R	BSC24-09074(83P 、	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	成都	成都C51-851	BSC24-09074(83P 、	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	孔雀	孔雀KQ51-39	BSC24-09074(83P 、	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	孔雀	孔雀KQ51-39-1	BSC24-09074(83P 、	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	燕舞	燕舞CSC1547	BSC24-01113(X56 、	1-2-3-5,4-7-8-9-10	行管120V	视放190V	+B114V	地		ABL	16.5V	场47V	灯丝28VP-P
18	燕舞	燕舞CSL-1547	BSC24-01113(X56 、	1-2-3-5,4-7-8-9-10	行管120V	视放190V	+B114V	地		ABL	16.5V	场47V	灯丝28VP-P
18	华日	华日C47J1	BSC24-01113(X56 、	1-2-3-5,4-7-8-9-10	行管120V	视放190V	+B114V	地		ABL	16.5V	场47V	灯丝28VP-P
18	华日	华日C47J-2	BSC24-01113(X56 、	1-2-3-5,4-7-8-9-10	行管120V	视放190V	+B114V	地		ABL	16.5V	场47V	灯丝28VP-P
18	星海	星海46CJ1	BSC24-01113(X56 、	1-2-3-5,4-7-8-9-10	行管120V	视放190V	+B114V	地		ABL	16.5V	场47V	灯丝28VP-P
18	星海	星海47CJ1	BSC24-01113(X56 、	1-2-3-5,4-7-8-9-10	行管120V	视放190V	+B114V	地		ABL	16.5V	场47V	灯丝28VP-P

第10脚	第11脚	第12脚	HV-阳极	FV-聚焦极	SV-加速极	FX-第二高压
			23KV			
			23KV			
			23KV			
			23KV			
			23KV			
			23KV			
			23KV			
			23KV			
			23KV			
			23KV			
			23KV			
			23KV			
			24KV			
			24KV			
			24KV			
			24KV			
			24KV			
			24KV			
			24KV			
			24KV			
			24KV			
			25KV			
			25KV			
			25KV			
			25KV			
			25KV			
行管110V			24KV			
行管110V			24KV			
行管110V			24KV			
行管110V			24KV			
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
AFC150VP-P			24KV			8.6KV
AFC150VP-P			24KV			8.6KV
AFC150VP-P			24KV			8.6KV
AFC150VP-P			24KV			8.6KV
AFC150VP-P			24KV			8.6KV
AFC150VP-P			24KV			8.6KV

适用尺寸	品牌	机型	国标型号	脚位	第1脚	第2脚	第3脚	第4脚	第5脚	第6脚	第7脚	第8脚	第9脚
18	东芝	东芝C1831Z	BSC24-01113(X56 ㄣ	1-2-3-5,4-7-8-9-10	行管120V	视放190V	+B114V	地		ABL	16.5V	场47V	灯丝28VP-P
18	东芝	东芝HC47-2	BSC24-01113(X56 ㄣ	1-2-3-5,4-7-8-9-10	行管120V	视放190V	+B114V	地		ABL	16.5V	场47V	灯丝28VP-P
18	888	888ND-8601	BSC24-01113(X56 ㄣ	1-2-3-5,4-7-8-9-10	行管120V	视放190V	+B114V	地		ABL	16.5V	场47V	灯丝28VP-P
18	西湖	西湖47CD4	BSC24-01113(X56 ㄣ	1-2-3-5,4-7-8-9-10	行管120V	视放190V	+B114V	地		ABL	16.5V	场47V	灯丝28VP-P
18	长城	长城JTC471-2A	BSC24-01113(X56 ㄣ	1-2-3-5,4-7-8-9-10	行管120V	视放190V	+B114V	地		ABL	16.5V	场47V	灯丝28VP-P
18	长城	长城JTC471-2	BSC24-01113(X56 ㄣ	1-2-3-5,4-7-8-9-10	行管120V	视放190V	+B114V	地		ABL	16.5V	场47V	灯丝28VP-P
18	长城	长城JTC471-2F	BSC24-01113(X56 ㄣ	1-2-3-5,4-7-8-9-10	行管120V	视放190V	+B114V	地		ABL	16.5V	场47V	灯丝28VP-P
18	长城	长城JTC471-Z	BSC24-01113(X56 ㄣ	1-2-3-5,4-7-8-9-10	行管120V	视放190V	+B114V	地		ABL	16.5V	场47V	灯丝28VP-P
18	黄河	黄河HC47-1	BSC24-01113(X56 ㄣ	1-2-3-5,4-7-8-9-10	行管120V	视放190V	+B114V	地		ABL	16.5V	场47V	灯丝28VP-P
18	黄河	黄河HC47-2	BSC24-01113(X56 ㄣ	1-2-3-5,4-7-8-9-10	行管120V	视放190V	+B114V	地		ABL	16.5V	场47V	灯丝28VP-P
18	黄河	黄河HC47-4	BSC24-01113(X56 ㄣ	1-2-3-5,4-7-8-9-10	行管120V	视放190V	+B114V	地		ABL	16.5V	场47V	灯丝28VP-P
20	上海	上海Z251-2A	BSC24-02038(L85 ㄣ	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
20	长城	长城JTC511	BSC24-02038(L85 ㄣ	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
21	赣新	赣新KG-5401	BSC24-02038(L85 ㄣ	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
21	井冈山	井冈山CT53FS	BSC24-02038(L85 ㄣ	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
18	长城	长城JTC474-3A	BSC24-0238A(L85 ㄣ	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
14	黄河	黄河HC37-3	BSC24-0238A(L85 ㄣ	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
14	华日	华日C37J-3	BSC24-0238A(L85 ㄣ	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
14	华日	华日C37J-3A	BSC24-0238A(L85 ㄣ	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
14	宇航	宇航KTC37J-1	BSC24-0238A(L85 ㄣ	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
14	宇航	宇航KTC37J-2	BSC24-0238A(L85 ㄣ	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
18	黄河	黄河HC47-5	BSC24-0238A(L85 ㄣ	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
18	黄河	黄河47-6	BSC24-0238A(L85 ㄣ	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
20	星海	星海51CJ2	BSC24-0238A(L85 ㄣ	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
20	长风	长风C51-3B	BSC24-0238A(L85 ㄣ	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
20	长风	长风CFC51-3B	BSC24-0238A(L85 ㄣ	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
20	黄河	黄河HC51-1	BSC24-0238A(L85 ㄣ	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
14	三洋	三洋CTP-3905G	BSC22-0974A(83P 、	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
14	三洋	三洋CTP-3905Z	BSC22-0974A(83P 、	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
14	三洋	三洋CTP-3905GK	BSC22-0974A(83P 、	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
14	三洋	三洋CTP-390GS	BSC22-0974A(83P 、	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
14	三洋	三洋CTP-3933	BSC22-0974A(83P 、	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
14	三洋	三洋CTP-3934	BSC22-0974A(83P 、	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
14	三洋	三洋CTP-3964	BSC22-0974A(83P 、	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
16	三洋	三洋CTP-4903	BSC22-0974A(83P 、	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
16	三洋	三洋CTP-4903JH	BSC22-0974A(83P 、	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
16	三洋	三洋CTP-4905	BSC22-0974A(83P 、	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
16	三洋	三洋CTP-4933	BSC22-0974A(83P 、	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
16	三洋	三洋CTP-4935	BSC22-0974A(83P 、	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
16	三洋	三洋CTP-4940	BSC22-0974A(83P 、	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
16	三洋	三洋CTP-4940-00	BSC22-0974A(83P 、	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地

第10脚	第11脚	第12脚	HV-阳极	FV-聚焦极	SV-加速极	FX-第二高压
AFC150VP-P			24KV			8.6KV
AFC150VP-P			24KV			8.6KV
AFC150VP-P			24KV			8.6KV
AFC150VP-P			24KV			8.6KV
AFC150VP-P			24KV			8.6KV
AFC150VP-P			24KV			8.6KV
AFC150VP-P			24KV			8.6KV
AFC150VP-P			24KV			8.6KV
AFC150VP-P			24KV			8.6KV
AFC150VP-P			24KV			8.6KV
灯丝28VP-P			24KV	5.7-7.8KV	250-860V	
灯丝28VP-P			24KV	5.7-7.8KV	250-860V	
灯丝28VP-P			24KV	5.7-7.8KV	250-860V	
灯丝28VP-P			24KV	5.7-7.8KV	250-860V	
灯丝28VP-P			22KV	4-6KV	250-860V	
灯丝28VP-P			22KV	4-6KV	250-860V	
灯丝28VP-P			22KV	4-6KV	250-860V	
灯丝28VP-P			22KV	4-6KV	250-860V	
灯丝28VP-P			22KV	4-6KV	250-860V	
灯丝28VP-P			22KV	4-6KV	250-860V	
灯丝28VP-P			22KV	4-6KV	250-860V	
灯丝28VP-P			22KV	4-6KV	250-860V	
灯丝28VP-P			22KV	4-6KV	250-860V	
灯丝28VP-P			22KV	4-6KV	250-860V	
灯丝28VP-P			22KV	4-6KV	250-860V	
灯丝28VP-P			22KV	4-6KV	250-860V	
灯丝28VP-P			22KV	4-6KV	250-860V	
灯丝28VP-P	亮度	SV=210-790V	22KV	4.6-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=210-790V	22KV	4.6-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=210-790V	22KV	4.6-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=210-790V	22KV	4.6-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=210-790V	22KV	4.6-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=210-790V	22KV	4.6-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=210-790V	22KV	4.6-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=210-790V	22KV	4.6-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=210-790V	22KV	4.6-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=210-790V	22KV	4.6-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=210-790V	22KV	4.6-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=210-790V	22KV	4.6-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=210-790V	22KV	4.6-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=210-790V	22KV	4.6-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=210-790V	22KV	4.6-6.8KV		

适用尺寸	品牌	机型	国标型号	脚位	第1脚	第2脚	第3脚	第4脚	第5脚	第6脚	第7脚	第8脚	第9脚
14	春笋	春笋CSD371	BSC22-0974A(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	孔雀	孔雀KQ51-39-3	BSC24-09074(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	金鹊	金鹊47DC1	BSC24-09074(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	金鹊	金鹊SC-851	BSC24-09074(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	松下	松下TC-819	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
18	松下	松下TC-819	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
18	松下	松下TC-866	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
18	松下	松下TC-877	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
18	乐华	乐华TC-848KD	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
18	乐华	乐华TC-848KDH	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
18	乐华	乐华TC462-1ED	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
20	松下	松下TC-201D	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
20	松下	松下TC-216	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
20	松下	松下TC-217	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
20	松下	松下TC-218	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
20	松下	松下TC-219	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
18	牡丹	牡丹TC-818D	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
18	牡丹	牡丹TC-47C3A	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
18	牡丹	牡丹TC-47C3C	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
18	牡丹	牡丹TC-47C3	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
18	牡丹	牡丹TC-47C4	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
18	牡丹	牡丹TC-47C5	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
20	牡丹	牡丹TC-210D	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
20	牡丹	牡丹TC-217P	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
20	牡丹	牡丹TC-218	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
20	牡丹	牡丹TC-218D	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
20	牡丹	牡丹51C2	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
20	牡丹	牡丹51C4	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
20	牡丹	牡丹51C5	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
20	牡丹	牡丹51C6	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
20	牡丹	牡丹51C7	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
20	青岛	青岛51CD1	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
20	泰山	泰山TS51C6	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
20	乐华	乐华TC511KD	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
20	乐华	乐华TC511KDH	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
20	乐华	乐华219KD	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
20	金凤	金凤C51S	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
20	新星	新星51C-2	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
20	长虹	长虹CJ46	BSC24-05136(M11	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V		ABL	地
16	松下	松下TC-688	BSC24-06046(M12	1-2-3-4,6-8-9	视放180V	42VP-P	行管110V	+B113V	ABL	场25V		灯丝31VP-P	地
16	松下	松下TC-688H	BSC24-06046(M12	1-2-3-4,6-8-9	视放180V	42VP-P	行管110V	+B113V	ABL	场25V		灯丝31VP-P	地

第10脚	第11脚	第12脚	HV- 阳极	FV- 聚焦极	SV- 加速极	FX- 第二高压
灯丝28VP-P	亮度	SV=210-790V	22KV	4.6-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
			24KV	4-6.4KV		
R557			24KV	6.4-8.5KV	380-920V	
R557			24KV	6.4-8.5KV	380-920V	

适用尺寸	品牌	机型	国标型号	脚位	第1脚	第2脚	第3脚	第4脚	第5脚	第6脚	第7脚	第8脚	第9脚
16	松下	松下TC-688DHN	BSC24-06046(M12)	1-2-3-4,6-8-9	视放180V	42VP-P	行管110V	+B113V	ABL	场25V		灯丝31VP-P	地
16	松下	松下TC-830D	BSC24-06046(M12)	1-2-3-4,6-8-9	视放180V	42VP-P	行管110V	+B113V	ABL	场25V		灯丝31VP-P	地
18	北京	北京8303	BSC24-01113(X56)	1-2-3-5,4-7-8-9-10	行管120V	视放190V	+B114V	地		ABL	16.5V	场47V	灯丝28VP-P
18	北京	北京C472	BSC24-01113(X56)	1-2-3-5,4-7-8-9-10	行管120V	视放190V	+B114V	地		ABL	16.5V	场47V	灯丝28VP-P
18	韶峰	韶峰STC46-2	BSC24-01113(X56)	1-2-3-5,4-7-8-9-10	行管120V	视放190V	+B114V	地		ABL	16.5V	场47V	灯丝28VP-P
18	凯歌	凯歌4C4702	BSC24-01113(X56)	1-2-3-5,4-7-8-9-10	行管120V	视放190V	+B114V	地		ABL	16.5V	场47V	灯丝28VP-P
18	东芝	东芝C-2031ZD	BSC24-01113(X56)	1-2-3-5,4-7-8-9-10	行管120V	视放190V	+B114V	地		ABL	16.5V	场47V	灯丝28VP-P
20	黄河	黄河HC51HC51-2	BSC24-01113(X56)	1-2-3-5,4-7-8-9-10	行管120V	视放190V	+B114V	地		ABL	16.5V	场47V	灯丝28VP-P
21	王牌	王牌TCL9425	BSC24-23621	1-2-3,4-6-7-9-10	行管135V	+B135V	视放176V	地		场27V	13.5	ABL	灯丝28VP-P
29	松下	松下TH-29A1S	BSC29-24648	1-2-3,4-5-6-8	行管120V	+B120V	视放180V	灯丝30VP-P	17.5	场28V	ABL	地	
32	松下	松下TC-32WG25G	BSC30-27688	1-2-8,3-4-5-7	行管135V	+B135V	16.9V	地	灯丝36VP-P		脉冲180VP-P		
29	松下	松下TC-29GF-32	BSC24-23753	1-2-3,4-5-6-7-9-10	行管108V	+B108V	视放180V	地	脉冲120VP-P	22.5V	场37.8V	ABL	灯丝30VP-P
20	日立	日立CTP-216D	BSC24-01177	1-2,3-4-6,5-8,11-12	灯丝29VP-P	地	视放180V	+B110V		行管110V		ABL	
25	日立	日立C25D8A	BSC27-23618	1-2,3-5-6-8-9-10	行管115V	+B115	AFC90VP-P		场28.2V	16.5	ABL	灯丝31VP-P	地
16	日立	日立CAP-168D	BSC22-10109(NP8)	1-2-4,3-7-10,11-12		地	+B108	12V	ABL		行管108V		
14	福日	福日HPC-450D	BSC22-10109(NP8)	1-2-4,3-7-10,11-12		地	+B108	12V	ABL		行管108V		
14	福日	福日HPC-450G	BSC22-10109(NP8)	1-2-4,3-7-10,11-12		地	+B108	12V	ABL		行管108V		
14	福日	福日HPC-450AV	BSC22-10109(NP8)	1-2-4,3-7-10,11-12		地	+B108	12V	ABL		行管108V		
14	福日	福日HFC-451	BSC22-08103(NP8)	1-2,3-5-8-9,6-7-10	脉冲28VP-P	脉冲	12V	ABL	灯丝29VP-P	+B110	视放180V	场52V	地
14	福日	福日HFC-161	BSC23-08102(NP8)	1-4-5,2-3-6-8,9-10	行管110V	地	场52V	视放180V	+B110V	灯丝29VP-P	ABL	14V	脉冲
14	日立	日立CAP-161D	BSC23-08102(NP8)	1-4-5,2-3-6-8,9-10	行管110V	地	场52V	视放180V	+B110V	灯丝29VP-P	ABL	14V	脉冲
14	日立	日立CAP-1468	BSC23-08130	1-4-5,6-10,8-9	行管107V			视放190V	+B107V	灯丝29VP-P	ABL	D703	12V
16	日立	日立CTP-169D	BSC23-08130	1-4-5,6-10,8-9	行管107V			视放190V	+B107V	灯丝29VP-P	ABL	D703	12V
14	夏普	夏普C-1411DF	BSC22-04018	2-9,3-4-6-7-10,5-8	ABL	脉冲20VP-P	AFC140VP-P	场58V	行管110V	地	灯丝29VP-P	+B110	脉冲
14	夏普	夏普C-1411DK	BSC22-04018	2-9,3-4-6-7-10,5-8	ABL	脉冲20VP-P	AFC140VP-P	场58V	行管110V	地	灯丝29VP-P	+B110	脉冲
14	夏普	夏普C-1411SK	BSC22-04018	2-9,3-4-6-7-10,5-8	ABL	脉冲20VP-P	AFC140VP-P	场58V	行管110V	地	灯丝29VP-P	+B110	脉冲
14	夏普	夏普C-3700NS	BSC22-12013	1-2-5-6-7-10,3-4-8,11-12	14V	场24V	行管115V	+B115	-30V	AFC165VP-P	地	视放150V	ABL
14	虹美	虹美C3701	BSC22-12013	1-2-5-6-7-10,3-4-8,11-12	14V	场24V	行管115V	+B115	-30V	AFC165VP-P	地	视放150V	ABL
14	夏普	夏普CT-1410DK	BSC22-08219	1-2,3-4-6-8,5-9-10			灯丝29VP-P	15V	视放180V	地	ABL	160VP-P	+B112V
21	夏普	夏普21FN1	BSC22-23570	1-2-9,3-4-6-7-9	行管115V	+B115	场27V	11V		AFV140V	地	灯丝29VP-P	视放180V
14	天鹅	天鹅C-1430MK	BSC22-1168A	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
14	熊猫	熊猫3617	BSC22-1168A	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
14	百合花	百合花CD37-3	BSC22-1168A	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
14	飞跃	飞跃37C3-3	BSC22-1168A	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
14	凯歌	凯歌4C3704	BSC22-1168A	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
14	夏普	夏普C-1403DK	BSC22-1168A	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
14	夏普	夏普C-1403CK	BSC22-1168A	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
14	夏普	夏普C-1404CK	BSC22-1168A	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
14	夏普	夏普C-1404DK	BSC22-1168A	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
20	百合花	百合花CD51-2	BSC24-01113(X56)	1-2-3-5,4-7-8-9-10	行管120V	视放190V	+B114V	地		ABL	16.5V	场47V	灯丝28VP-P
25	东芝	东芝2506	BSC27-23583	1-2-3,4-5-6-7-9-10	行管130V	+B130V	视放190V	地	存储24.5V	场27V	14V	ABL	灯丝30VP-P

第10脚	第11脚	第12脚	HV-阳极	FV-聚焦极	SV-加速极	FX-第二高压
R557			24KV	6.4-8.5KV	380-920V	
R557			24KV	6.4-8.5KV	380-920V	
AFC150VP-P			24KV			8.6KV
AFC150VP-P			24KV			8.6KV
AFC150VP-P			24KV			8.6KV
AFC150VP-P			24KV			8.6KV
AFC150VP-P			24KV			8.6KV
AFC150VP-P			24KV			8.6KV
AFC00VP-P			24KV	4.7-8.3KV	110-850V	
			29KV	5.7-9.9KV	170-950V	
ABL			30KV	7.3-10.2KV	160-1240V	
脉冲50VP-P			24KV	4.5-9.2KV	90-860V	
	CR705	12V	22KV			6.4KV
视放210V			22KV	5.8-10KV	160-1050V	
视放180V	地	灯丝31VP-P	22KV	3.5-6.2KV		
视放180V	地	灯丝31VP-P	22KV	3.5-6.2KV		
视放180V	地	灯丝31VP-P	22KV	3.5-6.2KV		
视放180V	地	灯丝31VP-P	22KV	3.5-6.2KV		
行管110V			22KV	5.8-8.2KV	220-840V	
脉冲28VP-P			23KV	5.8-8.2KV	220-840V	
脉冲28VP-P			23KV	5.8-8.2KV	220-840V	
地			23KV	5.8-8.2KV	220-840V	
地			23KV	5.8-8.2KV	220-840V	
14.5V			22KV	4.4-7.2KV	420-860V	
14.5V			22KV	4.4-7.2KV	420-860V	
14.5V			22KV	4.4-7.2KV	420-860V	
灯丝29VP-P	脉冲20VP-P	脉冲	22KV	5-7KV	200-600V	
灯丝29VP-P	脉冲20VP-P	脉冲	22KV	5-7KV	200-600V	
行管112V			22KV	5-8KV	170-860V	
ABL			22KV	4.6-8.5KV	100-890V	
SV=210-840V			22KV	3.8-6.2KV		
SV=210-840V			22KV	3.8-6.2KV		
SV=210-840V			22KV	3.8-6.2KV		
SV=210-840V			22KV	3.8-6.2KV		
SV=210-840V			22KV	3.8-6.2KV		
SV=210-840V			22KV	3.8-6.2KV		
SV=210-840V			22KV	3.8-6.2KV		
SV=210-840V			22KV	3.8-6.2KV		
SV=210-840V			22KV	3.8-6.2KV		
AFC150VP-P			24KV			8.6KV
AFC150VP-P			27KV	6-9.8KV	110-1200V	

适用尺寸	品牌	机型	国标型号	脚位	第1脚	第2脚	第3脚	第4脚	第5脚	第6脚	第7脚	第8脚	第9脚
25	松夏	松夏TC-M25	BSC27-23583	1-2-3,4-5-6-7-9-10	行管130V	+B130V	视放190V	地	存储24.5V	场27V	14V	ABL	灯丝30VP-P
29	东芝	东芝2929KTP-2	BSC33-23641	1-2-3,4-5-6-7-9-10	行管125V	+B125V	视放180V	地	存储-27V	场27V	12V	ABL	灯丝30VP-P
18	东芝	东芝C1893XH	BSC24-02038(L85)	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
18	黄河	黄河HC47-3	BSC24-02038(L85)	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
18	黄河	黄河HC4708	BSC24-02038(L85)	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
18	黄河	黄河HC47CJ2	BSC24-02038(L85)	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
18	东芝	东芝HC47-3	BSC24-02038(L85)	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
18	上海	上海Z247-5B1	BSC24-02038(L85)	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
18	上海	上海Z247-5C	BSC24-02038(L85)	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
18	长城	长城JTC472	BSC24-02038(L85)	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
18	长城	长城JTC476	BSC24-02038(L85)	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
18	金星	金星C473-1	BSC24-02038(L85)	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
18	西湖	西湖47CD4A	BSC24-02038(L85)	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
18	西湖	西湖47CD4R	BSC24-02038(L85)	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
18	赣新	赣新KG4782	BSC24-02038(L85)	1-2-3-5,4-6-10	行管112V	+B112V	视放180V	地	脉冲30VP-P	12V		ABL	
20	东芝	东芝C-202E5C	BSC24-03081	1-2-3-5,4-6-7-9-10	行管114V	+B111	视放180V	地		ABL	16.5V	ABL	灯丝28VP-P
18	东芝	东芝C-181E3C	BSC25-04107	1-2-3-5,4-7-8-9-10	行管114V	视放175V	+B114V	地		ABL	12V	场47V	灯丝28VP-P
18	东芝	东芝C-181R3C	BSC25-04107	1-2-3-5,4-7-8-9-10	行管114V	视放175V	+B114V	地		ABL	12V	场47V	灯丝28VP-P
20	东芝	东芝C-201E3C	BSC25-04107	1-2-3-5,4-7-8-9-10	行管114V	视放175V	+B114V	地		ABL	12V	场47V	灯丝28VP-P
18	东芝	东芝C-1821E	BSC24-01087	1-2-3-4-5-8,6-9-10	场42V	16.5V	地	灯丝28VP-P	脉冲160VP-P	+B112V	ABL		视放170V
20	东芝	东芝C-2021E	BSC24-01087	1-2-3-4-5-8,6-9-10	场42V	16.5V	地	灯丝28VP-P	脉冲160VP-P	+B112V	ABL		视放170V
20	东芝	东芝C-2021Z	BSC24-01087	1-2-3-4-5-8,6-9-10	场42V	16.5V	地	灯丝28VP-P	脉冲160VP-P	+B112V	ABL		视放170V
20	东芝	东芝C-2021ZB	BSC24-01087	1-2-3-4-5-8,6-9-10	场42V	16.5V	地	灯丝28VP-P	脉冲160VP-P	+B112V	ABL		视放170V
18	东芝	东芝C-187D5CK	BSC25-03191	1-2-3-5,4-6-7-9-10	行管114V	+B111	视放180V	地		场24V	12V	ABL	灯丝28VP-P
18	东芝	东芝C-187R7C	BSC25-03191	1-2-3-5,4-6-7-9-10	行管114V	+B111	视放180V	地		场24V	12V	ABL	灯丝28VP-P
18	东芝	东芝C-187D7C	BSC25-03191	1-2-3-5,4-6-7-9-10	行管114V	+B111	视放180V	地		场24V	12V	ABL	灯丝28VP-P
20	东芝	东芝C-207D5C	BSC25-03191	1-2-3-5,4-6-7-9-10	行管114V	+B111	视放180V	地		场24V	12V	ABL	灯丝28VP-P
20	东芝	东芝C-207D5CK	BSC25-03191	1-2-3-5,4-6-7-9-10	行管114V	+B111	视放180V	地		场24V	12V	ABL	灯丝28VP-P
20	东芝	东芝C-207D5C3	BSC25-03191	1-2-3-5,4-6-7-9-10	行管114V	+B111	视放180V	地		场24V	12V	ABL	灯丝28VP-P
20	东芝	东芝C-207E5C	BSC25-03191	1-2-3-5,4-6-7-9-10	行管114V	+B111	视放180V	地		场24V	12V	ABL	灯丝28VP-P
20	东芝	东芝C-207D9C	BSC25-03191	1-2-3-5,4-6-7-9-10	行管114V	+B111	视放180V	地		场24V	12V	ABL	灯丝28VP-P
21	东芝	东芝C-218C2	BSC25-03189	1-2-3,4-6-7-9-10	行管113V	+B112V	视放190V	地		场27V	12V	ABL	灯丝30VP-P
20	三洋	三洋CTP-6904W-02	BSC24-09074(83P)	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	三洋	三洋CTP-6904W	BSC24-09074(83P)	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	三洋	三洋CTP-6904T	BSC24-09074(83P)	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	三洋	三洋CTP-6904	BSC24-09074(83P)	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	三洋	三洋CTP-6904C	BSC24-09074(83P)	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	三洋	三洋CTP-6904RD	BSC24-09074(83P)	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	孔雀	孔雀KQ51-39-4	BSC24-09074(83P)	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	熊猫	熊猫DB3626	BSC24-09074(83P)	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	牡丹	牡丹51C8	BSC24-09074(83P)	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地

第10脚	第11脚	第12脚	HV-阳极	FV-聚焦极	SV-加速极	FX-第二高压
AFC150VP-P			27KV	6-9.8KV	110-1200V	
AFC170VP-P			33KV	6-9.8KV	110-1200V	
灯丝28VP-P			24KV	5.7-7.8KV	250-860V	
灯丝28VP-P			24KV	5.7-7.8KV	250-860V	
灯丝28VP-P			24KV	5.7-7.8KV	250-860V	
灯丝28VP-P			24KV	5.7-7.8KV	250-860V	
灯丝28VP-P			24KV	5.7-7.8KV	250-860V	
灯丝28VP-P			24KV	5.7-7.8KV	250-860V	
灯丝28VP-P			24KV	5.7-7.8KV	250-860V	
灯丝28VP-P			24KV	5.7-7.8KV	250-860V	
灯丝28VP-P			24KV	5.7-7.8KV	250-860V	
灯丝28VP-P			24KV	5.7-7.8KV	250-860V	
灯丝28VP-P			24KV	5.7-7.8KV	250-860V	
灯丝28VP-P			24KV	5.7-7.8KV	250-860V	
灯丝28VP-P			24KV	5.7-7.8KV	250-860V	
AFC150VP-P			24KV			8.6KV
AFC150VP-P			25KV	5.5-8.5KV	280-870V	
AFC150VP-P			25KV	5.5-8.5KV	280-870V	
AFC150VP-P			25KV	5.5-8.5KV	280-870V	
行管112V			24KV			7.8KV
行管112V			24KV			7.8KV
行管112V			24KV			7.8KV
行管112V			24KV			7.8KV
AFC150VP-P			25KV	4.4-7.7KV	120-860V	
AFC150VP-P			25KV	4.4-7.7KV	120-860V	
AFC150VP-P			25KV	4.4-7.7KV	120-860V	
AFC150VP-P			25KV	4.4-7.7KV	120-860V	
AFC150VP-P			25KV	4.4-7.7KV	120-860V	
AFC150VP-P			25KV	4.4-7.7KV	120-860V	
AFC150VP-P			25KV	4.4-7.7KV	120-860V	
AFC150VP-P			25KV	4.4-7.7KV	120-860V	
AFC160VP-P			25KV	4.9-8.4KV	150-870V	
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		

适用尺寸	品牌	机型	国标型号	脚位	第1脚	第2脚	第3脚	第4脚	第5脚	第6脚	第7脚	第8脚	第9脚
20	龙江	龙江C51G-1	BSC24-09074(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	长风	长风C51-1	BSC24-09074(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	长飞	长飞C51-1	BSC24-09074(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	日声	日声RS89P	BSC24-09074(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	孔雀	孔雀KQ51-39-5	BSC24-09074(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	孔雀	孔雀KQ51-39-7	BSC24-09074(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	梅花鹿	梅花鹿C51-1	BSC24-09074(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	三洋	三洋CTP-6925	BSC24-09074(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	三洋	三洋CTP-6904CM	BSC24-09074(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	三洋	三洋CTP-6904GD	BSC24-09074(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	三洋	三洋CTP-6904G	BSC24-09074(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	成都	成都KQ47-39	BSC24-09074(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	金鹊	金鹊47DC1-2	BSC24-09074(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	三洋	三洋CTP-5903	BSC24-09074(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	三洋	三洋CTP-6953A-00	BSC24-09074(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	三洋	三洋CTP-6953W	BSC24-09074(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	三洋	三洋CTP-6970GS-0	BSC24-09074(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	三洋	三洋CTP-6940	BSC24-09074(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	三洋	三洋CTP-6938W-00	BSC24-09074(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	三洋	三洋CTP-6935KA	BSC24-09074(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	三洋	三洋CTP-6935KB	BSC24-09074(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	三洋	三洋CTP-6935KS	BSC24-09074(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	三洋	三洋CTP-6935	BSC24-09074(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	三洋	三洋CTP-6934	BSC24-09074(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	三洋	三洋CTP-6933	BSC24-09074(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
19	金凤	金凤C49MZ	BSC25-0974D(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B115V			ABL	地	15V	行管118V		地
21	金凤	金凤C54MZ1	BSC25-0974D(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B115V			ABL	地	15V	行管118V		地
21	孔雀	孔雀KQ54-39	BSC25-0974D(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B115V			ABL	地	15V	行管118V		地
21	孔雀	孔雀54-39-5	BSC25-0974D(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B115V			ABL	地	15V	行管118V		地
21	龙江	龙江C53G-2	BSC25-0974D(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B115V			ABL	地	15V	行管118V		地
21	孔雀	孔雀KQ54-39-6	BSC25-0974D(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B115V			ABL	地	15V	行管118V		地
21	昆仑	昆仑S541	BSC25-0974D(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B115V			ABL	地	15V	行管118V		地
21	黄山	黄山AH5353C/R	BSC25-0974D(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B115V			ABL	地	15V	行管118V		地
21	春笋	春笋CSD541B	BSC25-0974D(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B115V			ABL	地	15V	行管118V		地
21	世达	世达C53-871	BSC25-0974D(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B115V			ABL	地	15V	行管118V		地
21	成都	成都C54-871B	BSC25-0974D(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B115V			ABL	地	15V	行管118V		地
18	昆仑	昆仑S471	BSC25-0974B(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	昆仑	昆仑S472	BSC25-0974B(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	春笋	春笋CSD471	BSC25-0974B(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	红岩	红岩SC471	BSC25-0974B(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	红岩	红岩SC851	BSC25-0974B(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地

第10脚	第11脚	第12脚	HV-阳极	FV-聚焦极	SV-加速极	FX-第二高压
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	24KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	25KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	25KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	25KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	25KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	25KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	25KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	25KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	25KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	25KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=340-1020V	25KV	6.5-9.3KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=190-820V	24KV	4-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=190-820V	24KV	4-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=190-820V	24KV	4-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=190-820V	24KV	4-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=190-820V	24KV	4-6.8KV		

适用尺寸	品牌	机型	国标型号	脚位	第1脚	第2脚	第3脚	第4脚	第5脚	第6脚	第7脚	第8脚	第9脚
18	新乐	新乐471	BSC25-0974B(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	三洋	三洋CTP-5903H-00	BSC25-0974B(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	三洋	三洋CTP-5903M-00	BSC25-0974B(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	三洋	三洋CTP-5903JH-0	BSC25-0974B(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
16	松下	松下TC-4830DD	BSC24-06046(M12	1-2-3-4,6-8-9	视放180V	42VP-P	行管110V	+B113V	ABL	场25V		灯丝31VP-P	地
18	松下	松下TC-1830DHN	BSC24-06046(M12	1-2-3-4,6-8-9	视放180V	42VP-P	行管110V	+B113V	ABL	场25V		灯丝31VP-P	地
20	松下	松下TC-230D	BSC24-06046(M12	1-2-3-4,6-8-9	视放180V	42VP-P	行管110V	+B113V	ABL	场25V		灯丝31VP-P	地
20	松下	松下TC-2030D	BSC24-06046(M12	1-2-3-4,6-8-9	视放180V	42VP-P	行管110V	+B113V	ABL	场25V		灯丝31VP-P	地
20	松下	松下TC-2060D	BSC24-06046(M12	1-2-3-4,6-8-9	视放180V	42VP-P	行管110V	+B113V	ABL	场25V		灯丝31VP-P	地
20	松下	松下TC-4230DD	BSC24-06046(M12	1-2-3-4,6-8-9	视放180V	42VP-P	行管110V	+B113V	ABL	场25V		灯丝31VP-P	地
18	乐华	乐华TC-840D	BSC24-06134	1-2-3-4,6-8-9	视放180V	42VP-P	行管110V	+B113V		场25V		灯丝29VP-P	ABL
18(M15L)	松下	松下TC-688	BSC25-03106(M15	1-2-7,3-5-6-9,4-10	行管113V	+B113	地	9VP-P	场25V	灯丝31VP-P	视放180V	ABL	-30V
18(M15L)	松下	松下TC-688DH	BSC25-03106(M15	1-2-7,3-5-6-9,4-10	行管113V	+B113	地	9VP-P	场25V	灯丝31VP-P	视放180V	ABL	-30V
18(M15L)	松下	松下TC-688DHN	BSC25-03106(M15	1-2-7,3-5-6-9,4-10	行管113V	+B113	地	9VP-P	场25V	灯丝31VP-P	视放180V	ABL	-30V
18(M15L)	松下	松下TC-1830DHN	BSC25-03106(M15	1-2-7,3-5-6-9,4-10	行管113V	+B113	地	9VP-P	场25V	灯丝31VP-P	视放180V	ABL	-30V
20(M15L)	松下	松下TC-230D	BSC25-03106(M15	1-2-7,3-5-6-9,4-10	行管113V	+B113	地	9VP-P	场25V	灯丝31VP-P	视放180V	ABL	-30V
20(M15L)	松下	松下TC-2030D	BSC25-03106(M15	1-2-7,3-5-6-9,4-10	行管113V	+B113	地	9VP-P	场25V	灯丝31VP-P	视放180V	ABL	-30V
20(M15L)	松下	松下TC-2060D	BSC25-03106(M15	1-2-7,3-5-6-9,4-10	行管113V	+B113	地	9VP-P	场25V	灯丝31VP-P	视放180V	ABL	-30V
18(M15L)	松下	松下TC-830D	BSC25-03106(M15	1-2-7,3-5-6-9,4-10	行管113V	+B113	地	9VP-P	场25V	灯丝31VP-P	视放180V	ABL	-30V
18(M15L)	松下	松下TC-4830DD	BSC25-03106(M15	1-2-7,3-5-6-9,4-10	行管113V	+B113	地	9VP-P	场25V	灯丝31VP-P	视放180V	ABL	-30V
18	三洋	三洋CTP-5904P-00	BSC25-0974B(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	三洋	三洋CTP-5904W-00	BSC25-0974B(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	三洋	三洋CTP-5904SZ-0	BSC25-0974B(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	三洋	三洋CTP-5903-I	BSC25-0974B(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	三洋	三洋CTP-5905M-00	BSC25-0974B(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	三洋	三洋CTP-5904JH-0	BSC25-0974B(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	三洋	三洋CTP-59058P-0	BSC25-0974B(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	三洋	三洋CTP-5920-00	BSC25-0974B(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	三洋	三洋CTP-5938A-00	BSC25-0974B(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	三洋	三洋CTP-59438-00	BSC25-0974B(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
18	三洋	三洋CTP-5956J-00	BSC25-0974B(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	三洋	三洋CTP-6904C-00	BSC25-0974B(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	三洋	三洋CTP-6904W-00	BSC25-0974B(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	三洋	三洋CTP-6904T-00	BSC25-0974B(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	三洋	三洋CTP-6904SZ-0	BSC25-0974B(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	三洋	三洋CTP-6939WV-0	BSC25-0974B(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	三洋	三洋CTP-6938W	BSC25-0974B(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	三洋	三洋CTP-6938WV-0	BSC25-0974B(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	昆仑	昆仑S511	BSC25-0974B(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	昆仑	昆仑S512	BSC25-0974B(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	成都	成都S51-851B	BSC25-0974B(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地

第10脚	第11脚	第12脚	HV-阳极	FV-聚焦极	SV-加速极	FX-第二高压
灯丝28VP-P	亮度	SV=190-820V	24KV	4-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=190-820V	24KV	4-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=190-820V	24KV	4-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=190-820V	24KV	4-6.8KV		
R557			24KV	6.4-8.5KV	380-920V	
R557			24KV	6.4-8.5KV	380-920V	
R557			24KV	6.4-8.5KV	380-920V	
R557			24KV	6.4-8.5KV	380-920V	
R557			24KV	6.4-8.5KV	380-920V	
R557			24KV	6.4-8.5KV	380-920V	
			24KV	6.4-8.5KV	380-920V	
脉冲	D502		25KV	6.4-8.5KV	380-1100V	
脉冲	D502		25KV	6.4-8.5KV	380-1100V	
脉冲	D502		25KV	6.4-8.5KV	380-1100V	
脉冲	D502		25KV	6.4-8.5KV	380-1100V	
脉冲	D502		25KV	6.4-8.5KV	380-1100V	
脉冲	D502		25KV	6.4-8.5KV	380-1100V	
脉冲	D502		25KV	6.4-8.5KV	380-1100V	
脉冲	D502		25KV	6.4-8.5KV	380-1100V	
脉冲	D502		25KV	6.4-8.5KV	380-1100V	
灯丝28VP-P	亮度	SV=190-820V	24KV	4-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=190-820V	24KV	4-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=190-820V	24KV	4-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=190-820V	24KV	4-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=190-820V	24KV	4-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=190-820V	24KV	4-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=190-820V	24KV	4-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=190-820V	24KV	4-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=190-820V	24KV	4-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=190-820V	24KV	4-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=190-820V	24KV	4-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=190-820V	24KV	4-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=190-820V	24KV	4-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=190-820V	24KV	4-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=190-820V	24KV	4-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=190-820V	24KV	4-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=190-820V	24KV	4-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=190-820V	24KV	4-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=190-820V	24KV	4-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=190-820V	24KV	4-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=190-820V	24KV	4-6.8KV		

适用尺寸	品牌	机型	国标型号	脚位	第1脚	第2脚	第3脚	第4脚	第5脚	第6脚	第7脚	第8脚	第9脚
20	春笋	春笋CSD511	BSC25-0974B(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
20	三洋	三洋CTP-6934-00	BSC25-0974B(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
22	黄山	黄山AH5622C	BSC25-0974B(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
22	红岩	红岩SC-512	BSC25-0974B(83P	1-7,5-6,8-9-10	+B130V			ABL	D481	15V	行管130V		地
15	三洋	三洋CTP-3915	BSC24-01089(80P	1-2-4-10,5-7-8	灯丝28VP-P	行管80V		+B110V	场40V	D460	15V	C465	ABL
18	三洋	三洋CTP-5508	BSC24-01089(80P	1-2-4-10,5-7-8	灯丝28VP-P	行管80V		+B110V	场40V	D460	15V	C465	ABL
20	三洋	三洋CTP-6518	BSC24-01089(80P	1-2-4-10,5-7-8	灯丝28VP-P	行管80V		+B110V	场40V	D460	15V	C465	ABL
20	三洋	三洋CTP-6518N	BSC24-01089(80P	1-2-4-10,5-7-8	灯丝28VP-P	行管80V		+B110V	场40V	D460	15V	C465	ABL
20	三洋	三洋CTP-6916	BSC24-01089(80P	1-2-4-10,5-7-8	灯丝28VP-P	行管80V		+B110V	场40V	D460	15V	C465	ABL
20	三洋	三洋CTP-6917F	BSC24-01089(80P	1-2-4-10,5-7-8	灯丝28VP-P	行管80V		+B110V	场40V	D460	15V	C465	ABL
20	三洋	三洋CTP-6918	BSC24-01089(80P	1-2-4-10,5-7-8	灯丝28VP-P	行管80V		+B110V	场40V	D460	15V	C465	ABL
20	三洋	三洋CTP-6921	BSC24-01089(80P	1-2-4-10,5-7-8	灯丝28VP-P	行管80V		+B110V	场40V	D460	15V	C465	ABL
14	三洋	三洋CTP-3513R/G	BSC22-0135A(79P	1-2,4-5-6,7-8	+B220V	行管210V	ABL	3S	场40V	18V	地	灯丝28V P-P	
14	三洋	三洋CTP-3920	BSC22-0135A(79P	1-2,4-5-6,7-8	+B220V	行管210V	ABL	3S	场40V	18V	地	灯丝28V P-P	
14	三洋	三洋CTP-3940	BSC22-0135A(79P	1-2,4-5-6,7-8	+B220V	行管210V	ABL	3S	场40V	18V	地	灯丝28V P-P	
14	三洋	三洋CTP-3950	BSC22-0135A(79P	1-2,4-5-6,7-8	+B220V	行管210V	ABL	3S	场40V	18V	地	灯丝28V P-P	
20(M15L)	松下	松下TC-4230DD	BSC25-03106(M15	1-2-7,3-5-6-9,4-10	行管113V	+B113	地	9VP-P	场25V	灯丝31VP-P	视放180V	ABL	-30V
21	松下	松下TC-2163DHNr	BSC24-06193	1-3-5-6-8,2-4-9	-30V	行管113V	地	+B113		25V	ABL	灯丝29VP-P	视放180V
21	松下	松下TC-2163DDR	BSC24-06193	1-3-5-6-8,2-4-9	-30V	行管113V	地	+B113		25V	ABL	灯丝29VP-P	视放180V
21	松下	松下TC-2163DR	BSC24-06193	1-3-5-6-8,2-4-9	-30V	行管113V	地	+B113		25V	ABL	灯丝29VP-P	视放180V
21	松下	松下TC-2163D	BSC24-06193	1-3-5-6-8,2-4-9	-30V	行管113V	地	+B113		25V	ABL	灯丝29VP-P	视放180V
21	松下	松下TC-2163	BSC24-06193	1-3-5-6-8,2-4-9	-30V	行管113V	地	+B113		25V	ABL	灯丝29VP-P	视放180V
22	松下	22"松下	BSC25-07235	1-2-3-4,6-8-9	视放200V	42VP-P	行管113V	+B113V	ABL	场56V		灯丝29VP-P	地
14	松下	松下TH14-N8K	BSC22-06204	1-2-6-8,3-4-5	灯丝28VP-P	场25V	行管115V	+B115V	视放170V	20V	ABL	地	
14	松下	松下TH14-N8M	BSC22-06204	1-2-6-8,3-4-5	灯丝28VP-P	场25V	行管115V	+B115V	视放170V	20V	ABL	地	
20	松下	松下TC—275D	BSC22-01280	棕-红粗-兰粗,粉红白									
18	乐华	乐华TC—875D	BSC22-01280	棕-红粗-兰粗,粉红白									
25	松下	松下TC—D25C	BSC28-23432(M15	1-2-7,3-5-6-9,4-10	行管110V	+B110	地	9VP-P	场25V	灯丝31VP-P	视放207V	ABL	存储48VP-P
29	松下	松下TC-29GF15R	BSC32-23509(M17	1-2-7,3-4-5	行管140V	+B140	场25V	地	灯丝34VP-P		视放207V	ABL	
29	松下	松下154-162A	BSC29-23553(MX1	1-2,3-5-6-7	行管140V	+B140	地		场25V	灯丝34VP-P	视放200V	ABL	
29	松下	松下TC-29V30R	BSC29-23556	1-2,3-4-5,6-7-10	行管140V	+B140	场30V	8V	地	灯丝28VP-P	地	ABL	
29	松下	松下TLF14462B	BSC29-23556	1-2,3-4-5,6-7-10	行管140V	+B140	场30V	8V	地	灯丝28VP-P	地	ABL	
21	王牌	王牌TCL9325	BSC24-23621	1-2-3,4-6-7-9-10	行管135V	+B135V	视放176V	地		场27V	13.5	ABL	灯丝28VP-P
20	三洋	三洋CTP-6232	BSC24-01035(79P	1-2,4-5-6,7-8	+B220V	行管210V	ABL	3S	场40V	18V	地	灯丝28V P-P	
20	三洋	三洋CTP-6920	BSC24-01035(79P	1-2,4-5-6,7-8	+B220V	行管210V	ABL	3S	场40V	18V	地	灯丝28V P-P	
20	三洋	三洋CTP-6913	BSC24-01035(79P	1-2,4-5-6,7-8	+B220V	行管210V	ABL	3S	场40V	18V	地	灯丝28V P-P	
20	三洋	三洋CTP-5507	BSC24-01035(79P	1-2,4-5-6,7-8	+B220V	行管210V	ABL	3S	场40V	18V	地	灯丝28V P-P	
20	三洋	三洋CEP-6955-05	BSC25-16236	1-3,4-5-8-10	行管130V		+B130V	地	场33V		ABL	灯丝28V P-P	
20	三洋	三洋CTP-6956DK-5	BSC25-16236	1-3,4-5-8-10	行管130V		+B130V	地	场33V		ABL	灯丝28V P-P	
21	三洋	三洋CKP-2165D-00	BSC25-16236	1-3,4-5-8-10	行管130V		+B130V	地	场33V		ABL	灯丝28V P-P	
21	三洋	三洋CKP2166DK-55	BSC25-16236	1-3,4-5-8-10	行管130V		+B130V	地	场33V		ABL	灯丝28V P-P	

第10脚	第11脚	第12脚	HV-阳极	FV-聚焦极	SV-加速极	FX-第二高压
灯丝28VP-P	亮度	SV=190-820V	24KV	4-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=190-820V	24KV	4-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=190-820V	24KV	4-6.8KV		
灯丝28VP-P	亮度	SV=190-820V	24KV	4-6.8KV		
视放180V			24KV			11KV
视放180V			24KV			11KV
视放180V			24KV			11KV
视放180V			24KV			11KV
视放180V			24KV			11KV
视放180V			24KV			11KV
视放180V			24KV			11KV
视放180V			24KV			11KV
		(0=3V)	22KV			11KV
		(0=3V)	22KV			11KV
		(0=3V)	22KV			11KV
		(0=3V)	22KV			11KV
脉冲	D502		25KV	6.4-8.5KV	380-1100V	
			24KV	5.2-7.2KV	380-980V	
			24KV	5.2-7.2KV	380-980V	
			24KV	5.2-7.2KV	380-980V	
			24KV	5.2-7.2KV	380-980V	
			24KV	5.2-7.2KV	380-980V	
			25KV	3.6`-6.4KV	130-760V	
			22KV	3.4-6.8V	230-780V	
			22KV	3.4-6.8V	230-780V	
			22KV	3-6.1KV		
			22KV	3-6.1KV		
地			28KV	6.2-9.9KV	200-980V	
			32KV	6.9-10.8KV	200-890V	
			30KV	6.2-9.8KV	150-1210V	
视放200V			29KV	5.6-9.7KV	150-1140V	
视放200V			29KV	5.6-9.7KV	150-1140V	
AFC00VP-P			24KV	4.7-8.3KV	110-850V	
		(0=3V)	22KV			11KV
		(0=3V)	22KV			11KV
		(0=3V)	22KV			11KV
		(0=3V)	22KV			11KV
7V			25KV	7-10KV	200-980V	
7V			25KV	7-10KV	200-980V	
7V			25KV	7-10KV	200-980V	
7V			25KV	7-10KV	200-980V	

适用尺寸	品牌	机型	国标型号	脚位	第1脚	第2脚	第3脚	第4脚	第5脚	第6脚	第7脚	第8脚	第9脚
21	北京	北京8351G	BSC25-16236	1-3,4-5-8-10	行管130V		+B130V	地	场33V		ABL	灯丝28V P-P	
21	三洋	三洋CKP-210D-30	BSC25-21221	1-2,3-4-5-6	行管130V	+B130V	6V	脉冲110VP-P	地	灯丝28V P-P	ABL		
21	三洋	三洋CKP-21613-00	BSC25-21221	1-2,3-4-5-6	行管130V	+B130V	6V	脉冲110VP-P	地	灯丝28V P-P	ABL		
21	三洋	三洋CKP-21613D-0	BSC25-21221	1-2,3-4-5-6	行管130V	+B130V	6V	脉冲110VP-P	地	灯丝28V P-P	ABL		
21	凯歌	凯歌4C5403-1	BSC25-21366(A3- D)	1-2,3-4-5-6	行管130V	+B130V	5V	12V	地	灯丝28V P-P	ABL	SV=200-1060V	
21	凯歌	凯歌4C5403-8	BSC25-21366(A3- D)	1-2,3-4-5-6	行管130V	+B130V	5V	12V	地	灯丝28V P-P	ABL	SV=200-1060V	
21	三洋	三洋CKM2169-00	BSC25-21366(A3- D)	1-2,3-4-5-6	行管130V	+B130V	5V	12V	地	灯丝28V P-P	ABL	SV=200-1060V	
21	三洋	三洋CKP2176B-00	BSC25-21366(A3- D)	1-2,3-4-5-6	行管130V	+B130V	5V	12V	地	灯丝28V P-P	ABL	SV=200-1060V	
21	三洋	三洋CKP2176DK-00	BSC25-21366(A3- D)	1-2,3-4-5-6	行管130V	+B130V	5V	12V	地	灯丝28V P-P	ABL	SV=200-1060V	
21	三洋	三洋CKM2189	BSC25-21366(A3- D)	1-2,3-4-5-6	行管130V	+B130V	5V	12V	地	灯丝28V P-P	ABL	SV=200-1060V	
21	三洋	三洋CKM2189M-00	BSC25-21366(A3- D)	1-2,3-4-5-6	行管130V	+B130V	5V	12V	地	灯丝28V P-P	ABL	SV=200-1060V	
16	日立	日立CTP-1668D	BSC23-08130	1-4-5,6-10,8-9	行管107V			视放190V	+B107V	灯丝29VP-P	ABL	D703	12V
16	福日	福日HFC-169	BSC23-08130	1-4-5,6-10,8-9	行管107V			视放190V	+B107V	灯丝29VP-P	ABL	D703	12V
21	日立	日立CPT-2157SF	BSC25-08097(NP8 4C22)	1-4-5,2-3-6-8,9-10	行管110V	地	场26V	视放200V	+B111V	灯丝29VP-P	ABL	14.5	脉冲
18	日立	日立CPT-1803	BSC25-08097(NP8 4C22)	1-4-5,2-3-6-8,9-10	行管110V	地	场26V	视放200V	+B111V	灯丝29VP-P	ABL	14.5	脉冲
18	日立	日立SF-1803	BSC25-08097(NP8 4C22)	1-4-5,2-3-6-8,9-10	行管110V	地	场26V	视放200V	+B111V	灯丝29VP-P	ABL	14.5	脉冲
18	日立	日立CPT-1803SF	BSC25-08097(NP8 4C22)	1-4-5,2-3-6-8,9-10	行管110V	地	场26V	视放200V	+B111V	灯丝29VP-P	ABL	14.5	脉冲
18	日立	日立CPT-1806SF	BSC25-08097(NP8 4C22)	1-4-5,2-3-6-8,9-10	行管110V	地	场26V	视放200V	+B111V	灯丝29VP-P	ABL	14.5	脉冲
18	日立	日立CPT-1808SF	BSC25-08097(NP8 4C22)	1-4-5,2-3-6-8,9-10	行管110V	地	场26V	视放200V	+B111V	灯丝29VP-P	ABL	14.5	脉冲
18	日立	日立SF-1848	BSC25-08097(NP8 4C22)	1-4-5,2-3-6-8,9-10	行管110V	地	场26V	视放200V	+B111V	灯丝29VP-P	ABL	14.5	脉冲
19	日立	日立CPT-1924SF/D	BSC25-08097(NP8 4C22)	1-4-5,2-3-6-8,9-10	行管110V	地	场26V	视放200V	+B111V	灯丝29VP-P	ABL	14.5	脉冲
21	日立	日立CPT-2104	BSC25-08097(NP8 4C22)	1-4-5,2-3-6-8,9-10	行管110V	地	场26V	视放200V	+B111V	灯丝29VP-P	ABL	14.5	脉冲
21	日立	日立CMT-2001SF	BSC25-08097(NP8 4C22)	1-4-5,2-3-6-8,9-10	行管110V	地	场26V	视放200V	+B111V	灯丝29VP-P	ABL	14.5	脉冲
21	日立	日立CPT-2103	BSC25-08097(NP8 4C22)	1-4-5,2-3-6-8,9-10	行管110V	地	场26V	视放200V	+B111V	灯丝29VP-P	ABL	14.5	脉冲
21	日立	日立CSF-2103	BSC25-08097(NP8 4C22)	1-4-5,2-3-6-8,9-10	行管110V	地	场26V	视放200V	+B111V	灯丝29VP-P	ABL	14.5	脉冲
21	日立	日立SF-2105	BSC25-08097(NP8 4C22)	1-4-5,2-3-6-8,9-10	行管110V	地	场26V	视放200V	+B111V	灯丝29VP-P	ABL	14.5	脉冲
21	日立	日立CMT-2106	BSC25-08097(NP8 4C22)	1-4-5,2-3-6-8,9-10	行管110V	地	场26V	视放200V	+B111V	灯丝29VP-P	ABL	14.5	脉冲
21	日立	日立CPT-2008SF	BSC25-08097(NP8 4C22)	1-4-5,2-3-6-8,9-10	行管110V	地	场26V	视放200V	+B111V	灯丝29VP-P	ABL	14.5	脉冲
21	日立	日立CPT-2123SF	BSC25-08097(NP8 4C22)	1-4-5,2-3-6-8,9-10	行管110V	地	场26V	视放200V	+B111V	灯丝29VP-P	ABL	14.5	脉冲
21	日立	日立CPT-2125SF	BSC25-08097(NP8 4C22)	1-4-5,2-3-6-8,9-10	行管110V	地	场26V	视放200V	+B111V	灯丝29VP-P	ABL	14.5	脉冲
21	日立	日立CPT-2126SF/D	BSC25-08097(NP8 4C22)	1-4-5,2-3-6-8,9-10	行管110V	地	场26V	视放200V	+B111V	灯丝29VP-P	ABL	14.5	脉冲
21	日立	日立CPT-2127SF/D	BSC25-08097(NP8 4C22)	1-4-5,2-3-6-8,9-10	行管110V	地	场26V	视放200V	+B111V	灯丝29VP-P	ABL	14.5	脉冲
18	日立	日立CPT-1806	BSC24-08008(NP8 4C22)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场26V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲9VP-P
18	日立	日立CPT-1818	BSC24-08008(NP8 4C22)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场26V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲9VP-P
18	日立	日立CPT-1888	BSC24-08008(NP8 4C22)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场26V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲9VP-P
20	日立	日立CPT-2016	BSC24-08008(NP8 4C22)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场26V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲9VP-P
20	日立	日立CPT-2018	BSC24-08008(NP8 4C22)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场26V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲9VP-P
20	日立	日立CPT-2050	BSC24-08008(NP8 4C22)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场26V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲9VP-P
20	日立	日立CPT-2005	BSC24-08008(NP8 4C22)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场26V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲9VP-P
20	龙江	龙江C518	BSC24-08008(NP8 4C22)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场26V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲9VP-P
19	龙江	龙江C491	BSC24-08008(NP8 4C22)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场26V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲9VP-P

第10脚	第11脚	第12脚	HV-阳极	FV-聚焦极	SV-加速极	FX-第二高压
7V			25KV	7-10KV	200-980V	
			25KV	6-9.3KV	240-960V	
			25KV	6-9.3KV	240-960V	
			25KV	6-9.3KV	240-960V	
			25KV	6.1-9.5KV		
			25KV	6.1-9.5KV		
			25KV	6.1-9.5KV		
			25KV	6.1-9.5KV		
			25KV	6.1-9.5KV		
			25KV	6.1-9.5KV		
			25KV	6.1-9.5KV		
地			23KV	5.8-8.2KV	220-840V	
地			23KV	5.8-8.2KV	220-840V	
脉冲28VP-P			25KV	7.8-9.1KV	410-880V	
脉冲28VP-P			25KV	7.8-9.1KV	410-880V	
脉冲28VP-P			25KV	7.8-9.1KV	410-880V	
脉冲28VP-P			25KV	7.8-9.1KV	410-880V	
脉冲28VP-P			25KV	7.8-9.1KV	410-880V	
脉冲28VP-P			25KV	7.8-9.1KV	410-880V	
脉冲28VP-P			25KV	7.8-9.1KV	410-880V	
脉冲28VP-P			25KV	7.8-9.1KV	410-880V	
脉冲28VP-P			25KV	7.8-9.1KV	410-880V	
脉冲28VP-P			25KV	7.8-9.1KV	410-880V	
脉冲28VP-P			25KV	7.8-9.1KV	410-880V	
脉冲28VP-P			25KV	7.8-9.1KV	410-880V	
脉冲28VP-P			25KV	7.8-9.1KV	410-880V	
脉冲28VP-P			25KV	7.8-9.1KV	410-880V	
脉冲28VP-P			25KV	7.8-9.1KV	410-880V	
脉冲28VP-P			25KV	7.8-9.1KV	410-880V	
脉冲28VP-P			25KV	7.8-9.1KV	410-880V	
脉冲28VP-P			25KV	7.8-9.1KV	410-880V	
脉冲			24KV	6.7-9KV	520-1100V	
脉冲			24KV	6.7-9KV	520-1100V	
脉冲			24KV	6.7-9KV	520-1100V	
脉冲			24KV	6.7-9KV	520-1100V	
脉冲			24KV	6.7-9KV	520-1100V	
脉冲			24KV	6.7-9KV	520-1100V	
脉冲			24KV	6.7-9KV	520-1100V	
脉冲			24KV	6.7-9KV	520-1100V	
脉冲			24KV	6.7-9KV	520-1100V	

适用尺寸	品牌	机型	国标型号	脚位	第1脚	第2脚	第3脚	第4脚	第5脚	第6脚	第7脚	第8脚	第9脚
18	环宇	环宇47C6	BSC24-08008(NP8)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场26V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲9VP-P
18	飞跃	飞跃47C-6	BSC24-08006(NP8)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场52V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲
18	日立	日立HFC-1804DX	BSC24-08006(NP8)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场52V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲
18	日立	日立CPT-1828	BSC24-08006(NP8)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场52V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲
18	日立	日立CPT-1838	BSC24-08006(NP8)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场52V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲
18	日立	日立CPT-1852	BSC24-08006(NP8)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场52V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲
18	日立	日立CEP-321D®	BSC24-08006(NP8)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场52V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲
18	日立	日立CEP-323	BSC24-08006(NP8)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场52V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲
18	日立	日立CEP-328	BSC24-08006(NP8)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场52V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲
18	三元	三元47C-6	BSC24-08006(NP8)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场52V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲
18	福日	福日HFC-321	BSC24-08006(NP8)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场52V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲
18	福日	福日HFC-321D	BSC24-08006(NP8)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场52V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲
18	福日	福日HFC-323	BSC24-08006(NP8)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场52V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲
18	福日	福日HFC-323D	BSC24-08006(NP8)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场52V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲
18	福日	福日HFC-328DX	BSC24-08006(NP8)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场52V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲
18	金星	金星C472-1	BSC24-08006(NP8)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场52V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲
18	金星	金星C472	BSC24-08006(NP8)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场52V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲
18	金星	金星C4712	BSC24-08006(NP8)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场52V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲
18	金星	金星C4720	BSC24-08006(NP8)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场52V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲
20	金星	金星C515	BSC24-08006(NP8)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场52V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲
20	环宇	环宇CPS-201	BSC24-08006(NP8)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场52V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲
20	福日	福日HFC-237	BSC24-08006(NP8)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场52V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲
20	福日	福日HFC-237D	BSC24-08006(NP8)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场52V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲
20	福日	福日HFC-2004	BSC24-08006(NP8)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场52V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲
20	日立	日立CPT-2038	BSC24-08006(NP8)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场52V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲
20	日立	日立CPT-233D	BSC24-08006(NP8)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场52V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲
20	日立	日立CPT-237D(K)	BSC24-08006(NP8)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场52V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲
20	日立	日立CPT-238D	BSC24-08006(NP8)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场52V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲
20	日立	日立HFC-238D(K)	BSC24-08006(NP8)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场52V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲
20	日立	日立HFC-2004	BSC24-08006(NP8)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场52V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲
20	环宇	环宇ST504G	BSC24-08006(NP8)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场52V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	14.5	脉冲
20	日立	日立CPT-230	BSC24-01101(NP8)	1-2-4,3-7-10,11-12		地	+B108V	12V	ABL	地			
20	福日	福日HFC-230D	BSC24-01101(NP8)	1-2-4,3-7-10,11-12		地	+B108V	12V	ABL	地			
20	日立	日立CPT-2066	BSC24-01101(NP8)	1-2-4,3-7-10,11-12		地	+B108V	12V	ABL	地			
20	日立	日立CPT-320D	BSC24-01101(NP8)	1-2-4,3-7-10,11-12		地	+B108V	12V	ABL	地			
21	三洋	三洋CKP-6069	BSC25-21366(A3-B)	1-2,3-4-5-6	行管130V	+B130V	5V	12V	地	灯丝28V P-P	ABL	SV=200-1060V	
14	松下	松下TC-482C	BSC22-05136A	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V	FV=3.6-6KV	ABL	地
14	松下	松下TC-482H	BSC22-05136A	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V	FV=3.6-6KV	ABL	地
14	松下	松下TC-483	BSC22-05136A	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V	FV=3.6-6KV	ABL	地
14	松下	松下TC-483P	BSC22-05136A	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V	FV=3.6-6KV	ABL	地
14	松下	松下TC-483D	BSC22-05136A	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V	FV=3.6-6KV	ABL	地

第10脚	第11脚	第12脚	HV-阳极	FV-聚焦极	SV-加速极	FX-第二高压
脉冲			24KV	6.7-9KV	520-1100V	
脉冲28VP-P			24KV	6.2-8KV	420-850V	
脉冲28VP-P			24KV	6.2-8KV	420-850V	
脉冲28VP-P			24KV	6.2-8KV	420-850V	
脉冲28VP-P			24KV	6.2-8KV	420-850V	
脉冲28VP-P			24KV	6.2-8KV	420-850V	
脉冲28VP-P			24KV	6.2-8KV	420-850V	
脉冲28VP-P			24KV	6.2-8KV	420-850V	
脉冲28VP-P			24KV	6.2-8KV	420-850V	
脉冲28VP-P			24KV	6.2-8KV	420-850V	
脉冲28VP-P			24KV	6.2-8KV	420-850V	
脉冲28VP-P			24KV	6.2-8KV	420-850V	
脉冲28VP-P			24KV	6.2-8KV	420-850V	
脉冲28VP-P			24KV	6.2-8KV	420-850V	
脉冲28VP-P			24KV	6.2-8KV	420-850V	
脉冲28VP-P			24KV	6.2-8KV	420-850V	
脉冲28VP-P			24KV	6.2-8KV	420-850V	
脉冲28VP-P			24KV	6.2-8KV	420-850V	
脉冲28VP-P			24KV	6.2-8KV	420-850V	
脉冲28VP-P			24KV	6.2-8KV	420-850V	
脉冲28VP-P			24KV	6.2-8KV	420-850V	
脉冲28VP-P			24KV	6.2-8KV	420-850V	
脉冲28VP-P			24KV	6.2-8KV	420-850V	
脉冲28VP-P			24KV	6.2-8KV	420-850V	
脉冲28VP-P			24KV	6.2-8KV	420-850V	
脉冲28VP-P			24KV	6.2-8KV	420-850V	
脉冲28VP-P			24KV	6.2-8KV	420-850V	
脉冲28VP-P			24KV	6.2-8KV	420-850V	
脉冲28VP-P			24KV	6.2-8KV	420-850V	
视放180V	地	灯丝28VP-P	24KV	3.5-6.2KV		
视放180V	地	灯丝28VP-P	24KV	3.5-6.2KV		
视放180V	地	灯丝28VP-P	24KV	3.5-6.2KV		
视放180V	地	灯丝28VP-P	24KV	3.5-6.2KV		
			25KV	6.1-9.5KV		
			22KV			
			22KV			
			22KV			
			22KV			
			22KV			

适用尺寸	品牌	机型	国标型号	脚位	第1脚	第2脚	第3脚	第4脚	第5脚	第6脚	第7脚	第8脚	第9脚
14	松下	松下TC-484D	BSC22-05136A	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V	FV=3.6-6KV	ABL	地
14	松下	松下TC-484QP	BSC22-05136A	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V	FV=3.6-6KV	ABL	地
16	松下	松下TC-682	BSC22-05136A	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V	FV=3.6-6KV	ABL	地
16	松下	松下TC-683D	BSC22-05136A	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V	FV=3.6-6KV	ABL	地
16	松下	松下TC-683DH	BSC22-05136A	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V	FV=3.6-6KV	ABL	地
14	牡丹	牡丹TC-482D	BSC22-05136A	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V	FV=3.6-6KV	ABL	地
14	牡丹	牡丹TC-482H	BSC22-05136A	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V	FV=3.6-6KV	ABL	地
14	牡丹	牡丹TC-483C	BSC22-05136A	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V	FV=3.6-6KV	ABL	地
14	牡丹	牡丹TC-483D	BSC22-05136A	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V	FV=3.6-6KV	ABL	地
14	牡丹	牡丹TC-483P	BSC22-05136A	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V	FV=3.6-6KV	ABL	地
14	牡丹	牡丹TC-483DH	BSC22-05136A	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V	FV=3.6-6KV	ABL	地
14	乐华	乐华RC-371KD	BSC22-05136A	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V	FV=3.6-6KV	ABL	地
14	乐华	乐华TC-371KD	BSC22-05136A	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V	FV=3.6-6KV	ABL	地
14	乐华	乐华TC-484KD	BSC22-05136A	1-6-9,2-4-5	灯丝28VP-P	视放190V		行管110V	+B110	13V	FV=3.6-6KV	ABL	地
14	夏普	夏普C-1404MK	BSC22-1168A	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
14	夏普	夏普C-1405DK	BSC22-1168A	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
14	夏普	夏普C-1405CK	BSC22-1168A	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
14	飞跃	飞跃372-3	BSC22-1168A	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
17	熊猫	熊猫3615	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
17	熊猫	熊猫3615B	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	飞跃	飞跃47C2-2/3	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	飞跃	飞跃4701	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	飞跃	飞跃47C2T2-6	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	飞跃	飞跃FY4702	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	凯歌	凯歌4C4701	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	凯歌	凯歌4701-1A	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	金星	金星C4715	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	金星	金星C4717	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	天鹅	天鹅CS47-S	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	天鹅	天鹅CS47-S1	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	天鹅	天鹅CS47-S4	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	天鹅	天鹅C-1820MK	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	熊猫	熊猫DB47C1	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	熊猫	熊猫DB47C4	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	熊猫	熊猫DB4703	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	熊猫	熊猫3625	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	熊猫	熊猫DB3621	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	熊猫	熊猫3640	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	飞燕	飞燕DUC47-4	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	夏普	夏普C-1813DK	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	夏普	夏普C-1814DK	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	

第10脚	第11脚	第12脚	HV-阳极	FV-聚焦极	SV-加速极	FX-第二高压
			22KV			
			22KV			
			22KV			
			22KV			
			22KV			
			22KV			
			22KV			
			22KV			
			22KV			
			22KV			
			22KV			
			22KV			
			22KV			
			22KV			
SV=210-840V			22KV	3.8-6.2KV		
SV=210-840V			22KV	3.8-6.2KV		
SV=210-840V			22KV	3.8-6.2KV		
SV=210-840V			22KV	3.8-6.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		

适用尺寸	品牌	机型	国标型号	脚位	第1脚	第2脚	第3脚	第4脚	第5脚	第6脚	第7脚	第8脚	第9脚
18	夏普	夏普C-1814MK	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	夏普	夏普C-1820MK	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	夏普	夏普C-1820DK	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	夏普	夏普C-1820CK	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	夏普	夏普C-1826CK	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	夏普	夏普C-1833DK	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	夏普	夏普C-1834DK	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	夏普	夏普C-1835DK	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	夏普	夏普C-1836DK	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	夏普	夏普C-1837DK	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	夏普	夏普C-1838DK	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
20	日立	日立CPT-236D	BSC24-01101(NP8)	1-2-4,3-7-10,11-12		地	+B108V	12V	ABL	地			
20	日立	日立CPT-281D	BSC24-01101(NP8)	1-2-4,3-7-10,11-12		地	+B108V	12V	ABL	地			
20	环宇	环宇CPM-20HB	BSC24-01101(NP8)	1-2-4,3-7-10,11-12		地	+B108V	12V	ABL	地			
16	日立	日立CAP-162	BSC24-01101(NP8)	1-2-4,3-7-10,11-12		地	+B108V	12V	ABL	地			
18	日立	日立CPT-1861F	BSC24-01101(NP8)	1-2-4,3-7-10,11-12		地	+B108V	12V	ABL	地			
18	环宇	环宇CPM-18HB	BSC24-01101(NP8)	1-2-4,3-7-10,11-12		地	+B108V	12V	ABL	地			
20	福日	福日HFC-236	BSC24-01101(NP8)	1-2-4,3-7-10,11-12		地	+B108V	12V	ABL	地			
21	日立	日立CMT-2110	BSC25-16175(NP8)	1-2-5,3-4-6-8,9-10	行管110V	+B110V	14.5V	场26V	视放180V	灯丝28VP-P	ABL	地	脉冲
20	日立	日立CMP-2085	BSC25-08178	1-5,2-6-8,3-9,4-10	行管110V	地	14V	地	+B110V	视放180V	ABL	灯丝28VP-P	D770
24	日立	日立CPT-2403	BSC25-08230(G7P)	1-5,2-3-4-6-8,9-10	行管110V	地	场26V	视放180V	+B110V	灯丝28VP-P	ABL	15.2	脉冲9VP-P
22	日立	日立CEP-5322XK	BSC25-10232	2-5,3-6,4-7-12,10-11		视放210V	行管115V	场69V	+B115V	+B115V	地	ABL	
20	日立	日立CPT-2099	BSC25-08333	1-5,3-4-6-8-9-10	行管111V		脉冲28VP-P	视放180V	+B111V	地	ABL	26V	15.3
25	日立	日立C-25ST2	BSC28-23382	1-2,3-5-6-8-9,4-10	行管110V	+B110	AFC110VP-P	12V	26.2	15.3	ABL	灯丝31VP-P	地
29	日立	日立CMT2918C	BSC28-23382	1-2,3-5-6-8-9,4-10	行管110V	+B110	AFC110VP-P	12V	26.2	15.3	ABL	灯丝31VP-P	地
29	日立	日立C29G66SR	BSC29-23704	1-2,3-4-5-6-7-8-9-10	行管110V	+B110	AFC110VP-P	-30V	场26V	14.8	地	灯丝31VP-P	视放152V
14	夏普	夏普C-1401DK	BSC22-04018	2-9,3-4-6-7-10,5-8	ABL	脉冲20VP-P	AFC140VP-P	场58V	行管110V	地	灯丝29VP-P	+B110	脉冲
14	夏普	夏普C-1401M	BSC22-04018	2-9,3-4-6-7-10,5-8	ABL	脉冲20VP-P	AFC140VP-P	场58V	行管110V	地	灯丝29VP-P	+B110	脉冲
18	夏普	夏普C-1855DK	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144VP-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	夏普	夏普C-1885DK	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	夏普	夏普C-1887DK	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	夏普	夏普18S11-A1	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	夏普	夏普C-1801DK	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	夏普	夏普C-1801XK	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	飞燕	飞燕DUC47-C4	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	夏普	夏普C-1805XK	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	三元	三元47SYC-3	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	孔雀	孔雀KQ47-36	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	雪莲	雪莲C47-2	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	雪莲	雪莲C47-3Y	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	虹美	虹美C4725-2	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	

第10脚	第11脚	第12脚	HV-阳极	FV-聚焦极	SV-加速极	FX-第二高压
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
视放180V	地	灯丝28VP-P	24KV	3.5-6.2KV		
视放180V	地	灯丝28VP-P	24KV	3.5-6.2KV		
视放180V	地	灯丝28VP-P	24KV	3.5-6.2KV		
视放180V	地	灯丝28VP-P	24KV	3.5-6.2KV		
视放180V	地	灯丝28VP-P	24KV	3.5-6.2KV		
视放180V	地	灯丝28VP-P	24KV	3.5-6.2KV		
视放180V	地	灯丝28VP-P	24KV	3.5-6.2KV		
脉冲28VP-P			25KV	4.6-9.2KV	340-1080V	
场26V			25KV	7-9KV	480-1100V	
脉冲			24KV	6.7-9KV	520-1100V	
16V	地		25KV	4.3-6.5KV		
灯丝28VP-P			25KV	6.3-8.6KV	200-820V	
地			28KV	4.2-9.2KV	190-980V	
地			28KV	4.2-9.2KV	190-980V	
视放234V			30KV	7-11.2KV	340-1000V	
14.5V			22KV	4.4-7.2KV	420-860V	
14.5V			22KV	4.4-7.2KV	420-860V	
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		

适用尺寸	品牌	机型	国标型号	脚位	第1脚	第2脚	第3脚	第4脚	第5脚	第6脚	第7脚	第8脚	第9脚
18	虹美	虹美DB47C4	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	虹美	虹美WCD25	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	珊瑚	珊瑚D47C	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	珊瑚	珊瑚D47C-1	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	珊瑚	珊瑚D47C-9	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	幸福	幸福SZ47C1	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
19	飞跃	飞跃49C2Y21-1	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	百合花	百合花CD47-6	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	百合花	百合花CD47-6A	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
19	百合花	百合花CD49-1	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
19	百合花	百合花CD49-1B	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
20	百合花	百合花CD51-4	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
20	百合花	百合花CD51-4A	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
20	飞跃	飞跃512Y21-2	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
20	虹美	虹美C5152	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
20	三元	三元51SYC-2	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
20	三元	三元51SYC-3A	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
20	熊猫	熊猫51L1	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
20	金星	金星C511	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
20	金星	金星C512	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
20	凯歌	凯歌4C5105	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
21	夏普	夏普C-2102VI	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
21	夏普	夏普C-2102VIA	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
21	凯歌	凯歌4C5401-1	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
21	百合花	百合花CD54-1	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
21	百合花	百合花CD54-1A	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
21	百合花	百合花CD54-4A	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
21	天鹅	天鹅4S54-S1	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
21	熊猫	熊猫3636A	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
21	熊猫	熊猫DB3638	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
21	熊猫	熊猫54L1	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
21	三元	三元54SYC-3	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
21	飞跃	飞跃54C2Y2-1	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
21	飞跃	飞跃54C2Y21-2	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
21	三元	三元54SYC-3B	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
21	夏普	夏普C-2102MK一	BSC24-11068	1-2-4,2-6-8	行管115V	地	+B115	视放180V		AFC144P-P	ABL	灯丝29VP-P	
18	夏普	夏普C-1804DK	BSC24-04016	1-3-6,2-7-8,4-5,10-11	行管115V	场25V	+B115	脉冲180VP-P	灯丝29VP-P	视放180V	地	14V	ABL
20	夏普	夏普C-2007DK	BSC24-04016	1-3-6,2-7-8,4-5,10-11	行管115V	场25V	+B115	脉冲180VP-P	灯丝29VP-P	视放180V	地	14V	ABL
18	海玛	海玛C-180	BSC24-04016	1-3-6,2-7-8,4-5,10-11	行管115V	场25V	+B115	脉冲180VP-P	灯丝29VP-P	视放180V	地	14V	ABL
18	夏普	夏普18S11-A2	BSC25-03199	1-3-4,5-6-7-9	行管115V		+B115	视放180V	场25V	脉冲300VP-P	地	ABL	灯丝29VP-P
21	夏普	夏普21S11-A1	BSC25-03199	1-3-4,5-6-7-9	行管115V		+B115	视放180V	场25V	脉冲300VP-P	地	ABL	灯丝29VP-P

第10脚	第11脚	第12脚	HV - 阳极	FV-聚焦极	SV-加速极	FX-第二高压
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
SV=510-1100V			24KV	6.5-9.2KV		
脉冲9VP-P	脉冲		24KV	7-9KV	540-1100V	
脉冲9VP-P	脉冲		24KV	7-9KV	540-1100V	
脉冲9VP-P	脉冲		24KV	7-9KV	540-1100V	
			25KV	6.2-9.3KV	260-980V	
			25KV	6.2-9.3KV	260-980V	

适用尺寸	品牌	机型	国标型号	脚位	第1脚	第2脚	第3脚	第4脚	第5脚	第6脚	第7脚	第8脚	第9脚
21	夏普	夏普21S11-A2	BSC25-03199	1-3-4,5-6-7-9	行管115V		+B115	视放180V	场25V	脉冲300VP-P	地	ABL	灯丝29VP-P
21	夏普	夏普C-2101VI	BSC25-12192	1-2-5-6-7-10,3-4-8,11-12	16V	场25V	行管115V	+B115	存储-30V	脉冲28VP-P	地	视放180V	ABL
21	夏普	夏普C-2121CK	BSC25-12192	1-2-5-6-7-10,3-4-8,11-12	16V	场25V	行管115V	+B115	存储-30V	脉冲28VP-P	地	视放180V	ABL
21	夏普	夏普C-2121DK	BSC25-12192	1-2-5-6-7-10,3-4-8,11-12	16V	场25V	行管115V	+B115	存储-30V	脉冲28VP-P	地	视放180V	ABL
21	夏普	夏普C-5407CK	BSC25-12192	1-2-5-6-7-10,3-4-8,11-12	16V	场25V	行管115V	+B115	存储-30V	脉冲28VP-P	地	视放180V	ABL
26	夏普	夏普DV-2560SPN	BSC28-16245	1-2-3,4-5-6-8	行管120V	+B120V	视放180V	16.5	脉冲135VP-P	灯丝30VP-P	ABL	地	
14	夏普	夏普14D-CM	BSC22-03426	1-2-9,3-4-6-7-8	行管115V	+B115	24V	12V		AFC150VP-P	地	灯丝28VP-P	视放180V
14	夏普	夏普C-1459	BSC22-03426	1-2-9,3-4-6-7-8	行管115V	+B115	24V	12V		AFC150VP-P	地	灯丝28VP-P	视放180V
21	夏普	夏普CV-2131CKI	BSC26-03443	1-3-6-8-10,2-4-9,11-12	16V	行管115V	27V	+B115		AFC140VP-P	ABL	地	视放180V
25	夏普	夏普25N21D2	BSC29-23465	1-3-4, 2-5-7-9-10	行管120V	视放195V		+B120	26V		AFC140VP-P	ABL	地
29	夏普	夏普C-29AW4	BSC30-23555	1-2-3, 4-6-7-9-10	行管120V	视放195V	+B120	26V		14V	AFC140VP-P	ABL	地
33	夏普	夏普C-33AW4	BSC30-23555	1-2-3, 4-6-7-9-10	行管120V	视放195V	+B120	26V		14V	AFC140VP-P	ABL	地
33	夏普	夏普W248	BSC29-23669	1-2-3, 4-6-7-9-10	行管120V	视放222V	+B120	16V		场33.5V	AFC170VP-P	ABL	地
29	夏普	夏普	BSC26-23724	1-2, 3-4-5-6-7-8-9	行管110V	+B110	视放171V	脉冲180VP-P	灯丝30VP-P	地	16.7V	25.1V	场30V
14	JVC	C-1403	BSC22-20238	1-3-9-10, 4-5-6, 7-8	行管115V	ABL		16.6V	地	脉冲65VP-P	地	灯丝28VP-P	+B115
14	沈阳	沈阳7190SY	BSC21-20162	1-3-6, 4-5, 7-8-9	场24V	ABL	5.3V	地	灯丝28VP-P	地	+B110V	视放180V	行管110V
14	襄阳	襄阳37XC1B	BSC22-20155A	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	地	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
14	白朗	白朗3614	BSC22-20155A	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	地	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
18	上海	上海X647-4A	BSC22-20155A	1-3,4-5,6-7-10	17V	ABL	地	地	灯丝28VP-P	+B110V	视放180V	行管110V	
18	上海	上海Z647-1A	BSC25-13147	1-3,2-4-5,7-8-9	17V	12V	D504	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放180V	行管110V
18	上海	上海Z647-1B	BSC25-13147	1-3,2-4-5,7-8-9	17V	12V	D504	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放180V	行管110V
18	上海	上海Z647-2A	BSC25-13147	1-3,2-4-5,7-8-9	17V	12V	D504	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放180V	行管110V
18	上海	上海Z647-2B	BSC25-13147	1-3,2-4-5,7-8-9	17V	12V	D504	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放180V	行管110V
18	上海	上海Z264-1	BSC25-13147	1-3,2-4-5,7-8-9	17V	12V	D504	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放180V	行管110V
18	上海	上海Z247-1A	BSC25-13147	1-3,2-4-5,7-8-9	17V	12V	D504	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放180V	行管110V
18	上海	上海Z247-2A	BSC25-13147	1-3,2-4-5,7-8-9	17V	12V	D504	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放180V	行管110V
18	牡丹	牡丹TC47C6	BSC25-13147	1-3,2-4-5,7-8-9	17V	12V	D504	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放180V	行管110V
18	三元	三元47SYC-2	BSC25-13147	1-3,2-4-5,7-8-9	17V	12V	D504	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放180V	行管110V
18	三元	三元47SYC-4	BSC25-13147	1-3,2-4-5,7-8-9	17V	12V	D504	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放180V	行管110V
18	飞跃	飞跃SC-C51D-CT	BSC25-13147	1-3,2-4-5,7-8-9	17V	12V	D504	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放180V	行管110V
18	山茶	山茶SC47A	BSC25-13147	1-3,2-4-5,7-8-9	17V	12V	D504	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放180V	行管110V
18	春风	春风C47-3A	BSC23-13147A	1-3-9,2-4-5,7-8	行管110V	地	+B110V	场44V	12V	ABL	灯丝28VP-P	地	视放170V
18	莺歌	莺歌C47-Q	BSC24-01200	2-10,3-6-8,4-5-7-9	ABL	+B110V	12V	灯丝28VP-P	61V	地	地	16V	视放190V
18	莺歌	莺歌C47-2	BSC24-01200	2-10,3-6-8,4-5-7-9	ABL	+B110V	12V	灯丝28VP-P	61V	地	地	16V	视放190V
18	北京	北京8302-1	BSC24-14197	1-3,4-5,6-7-8	16.5V	ABL	地	地	28VP-P	+B120V	视放190V	行管120V	
18	JVC	JVC7705	BSC24-14197	1-3,4-5,6-7-8	16.5V	ABL	地	地	28VP-P	+B120V	视放190V	行管120V	
18	长风	长风CFC47-4B	BSC24-14197	1-3,4-5,6-7-8	16.5V	ABL	地	地	28VP-P	+B120V	视放190V	行管120V	
20	JVC	JVC7745JM	BSC24-01120	2-11-12,3-4-7-9,5-6-8-10	ABL	+B110V	14.2V	场24.6V	灯丝28VP-P	32V	地	地	12V
20	JVC	JVC7745HC	BSC24-01120	2-11-12,3-4-7-9,5-6-8-10	ABL	+B110V	14.2V	场24.6V	灯丝28VP-P	32V	地	地	12V
20	JVC	JVC7755JM	BSC24-01120	2-11-12,3-4-7-9,5-6-8-10	ABL	+B110V	14.2V	场24.6V	灯丝28VP-P	32V	地	地	12V
18	JVC	JVC7755JM	BSC24-01120	2-11-12,3-4-7-9,5-6-8-10	ABL	+B110V	14.2V	场24.6V	灯丝28VP-P	32V	地	地	12V

第10脚	第11脚	第12脚	HV-阳极	FV-聚焦极	SV-加速极	FX-第二高压
			25KV	6.2-9.3KV	260-980V	
灯丝29VP-P	脉冲	脉冲9VP-P	25KV	6.2-9.3KV	260-980V	
灯丝29VP-P	脉冲	脉冲9VP-P	25KV	6.2-9.3KV	260-980V	
灯丝29VP-P	脉冲	脉冲9VP-P	25KV	6.2-9.3KV	260-980V	
灯丝29VP-P	脉冲	脉冲9VP-P	25KV	6.2-9.3KV	260-980V	
			28KV	6.8-10.2KV	270-980V	
ABL			22KV	5.1-7.8KV	130-1040V	
ABL			22KV	5.1-7.8KV	130-1040V	
灯丝29VP-P	脉冲	脉冲17VP-P	26KV	7.5-9.9KV	100-1150V	
灯丝29VP-P			29KV	6.5-10KV	190-1070V	
灯丝32VP-P			30KV	6.5-10KV	190-1070V	
灯丝32VP-P			30KV	6.5-10KV	190-1070V	
灯丝29VP-P			29KV	4.8-10.5KV	290-1100V	
ABL			22KV	5.2-7KV	180-760V	
视放180V			22KV			9.1KV
			21KV	8.7KV		
			22KV	6.9KV		
			22KV	6.9KV		
			22KV	6.9KV		
			25KV			
			25KV			
			25KV			
			25KV			
			25KV			
			25KV			
			25KV			
			25KV			
			25KV			
			25KV			
			25KV			
			25KV			
			23KV			
行管110V			24KV			
行管110V			24KV			
			24KV	8.9KV		
			24KV	8.9KV		
			24KV	8.9KV		
视放190V	行管110V	40VP-P	24KV	6.8-9KV	180-720V	
视放190V	行管110V	40VP-P	24KV	6.8-9KV	180-720V	
视放190V	行管110V	40VP-P	24KV	6.8-9KV	180-720V	
视放190V	行管110V	40VP-P	24KV	6.8-9KV	180-720V	

适用尺寸	品牌	机型	国标型号	脚位	第1脚	第2脚	第3脚	第4脚	第5脚	第6脚	第7脚	第8脚	第9脚
20	金凤	JVC7755LN	BSC24-01120	2-11-12,3-4-7-9,5-6-8-10	ABL	+B110V	14.2V	场24.6V	灯丝28VP-P	32V	地	地	12V
20	龙江	JVC7755JM	BSC24-01120	2-11-12,3-4-7-9,5-6-8-10	ABL	+B110V	14.2V	场24.6V	灯丝28VP-P	32V	地	地	12V
14	上海	上海Z237-2	BSC22-20155B	1-3-6,4-5,7-8-9	23.5V	ABL	5.1V	地	灯丝28VP-P	地	+B110V	视放180V	行管110V
14	上海	上海Z237-2A	BSC22-20155B	1-3-6,4-5,7-8-9	23.5V	ABL	5.1V	地	灯丝28VP-P	地	+B110V	视放180V	行管110V
14	莺歌	莺歌C37-3	BSC22-20155B	1-3-6,4-5,7-8-9	23.5V	ABL	5.1V	地	灯丝28VP-P	地	+B110V	视放180V	行管110V
18	龙江	龙江7685JM	BSC22-20155B	1-3-6,4-5,7-8-9	23.5V	ABL	5.1V	地	灯丝28VP-P	地	+B110V	视放180V	行管110V
14	铁锚	铁锚1407	BSC22-08132	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
14	铁锚	铁锚CV-1488A	BSC22-08132	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
14	穿梭	穿梭ZZH180	BSC22-08132	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
14	FCC	FCC-1414AL	BSC22-08132	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
14	东洋	东洋SE-1438G(F)	BSC22-08132	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
16	东洋	东洋SE-1638G(F)	BSC22-08132	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
16	南日	南日NA-10YD	BSC22-08132	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
16	南日	南日NA-16YD	BSC22-08132	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
16	南日	南日NA-16PD	BSC22-08132	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
14	康艺	康艺TF-1401	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
18	东洋	东洋SE-1838G(F)	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
18	天涯	天涯CD-168ET	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
18	南日	南日NA-189D	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
18	南日	南日NA-818	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
18	索尼	索尼KV-820	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
18	新日	新日XP-418	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
18	新日	新日XR-418	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
18	亚航	亚航1838G	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
18	东芝	东芝SE-1838F	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
18	888	888 CD-168ET	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
18	日丽	日丽HT-1838F	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
18	海立	海立HA-1808DI	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
20	海立	海立CB-504GH	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
20	海立	海立HI-2054DI	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
20	三星	三星CD-504G	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
20	海立	海立C51J1	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
20	科芝	科芝K-2504H	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
20	芙蓉	芙蓉TC-5504G	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
20	南竹	南竹TC-5504G	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
20	海珠	海珠TC-5504G	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
20	文乐	文乐SE-2038	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
20	文乐	文乐KJ-505G	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
20	华源	华源HuaYnan	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
18	东宝	东宝CV-183	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
20	星牌	星牌CT-2088	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容

[illegible]

适用尺寸	品牌	机型	国标型号	脚位	第1脚	第2脚	第3脚	第4脚	第5脚	第6脚	第7脚	第8脚	第9脚
20	星际	星际GX-201	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
20	星际	星际CD-435	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
20	蓬波	蓬波KJ505G	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
22	如意	如意SGC5602	BSC22-20155B	1-3-6,4-5,7-8-9	23.5V	ABL	5.1V	地	灯丝28VP-P	地	+B110V	视放180V	行管110V
14	北京	北京BSC22-N201	BSC22-20278	1-3,4-5,6-7-8	12V	ABL	地	地	灯丝28VP-P	+B114V	视放180V	行管113V	
20	长城	长城JTC513	BSC22-20278	1-3,4-5,6-7-8	12V	ABL	地	地	灯丝28VP-P	+B114V	视放180V	行管113V	
21	JVC	JVC C-201C	BSC25-07301	1-2-8,3-4-5-7	行管113V	+B115V	12V	地	场24.6V	ABL	灯丝28VP-P	视放180V	
18	JVC	JVC7685	BSC24-13398	1-2,3-4,6-7-8	17.5V	地	地	灯丝28VP-P	ABL	+B110V	视放180V	行管110V	
22	JVC	JVC7885JM	BSC21-20586	1-4,3-5,6-7-8-9	地	ABL	地	灯丝28VP-P	17		+B115V	视放180V	行管110V
22	上海	上海Z656	BSC21-20586	1-4,3-5,6-7-8-9	地	ABL	地	灯丝28VP-P	17		+B115V	视放180V	行管110V
14	翔宇	翔宇SE-1401G	BSC22-08132	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
14	南日	南日NA-14PD	BSC22-08132	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
14	南日	南日NA-813	BSC22-08132	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
14	南日	南日NA-1490	BSC22-08132	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
14	东芝	东芝C-1401	BSC22-08132	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
14	皇冠	皇冠CR838	BSC22-08132	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
14	华艺	华艺SE-1401G	BSC22-08132	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
14	星牌	星牌SE-1401G	BSC22-08132	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
14	华源	华源KDC371	BSC22-08132	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
14	星辰	星辰SE1401G	BSC22-08132	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
14	黄山	黄山7190HN	BSC21-20162	1-3-6, 4-5, 7-8-9	场24V	ABL	5.3V	地	灯丝28VP-P	地	+B110V	视放180V	行管110V
14	金风	金风C-37-4A	BSC21-20162	1-3-6, 4-5, 7-8-9	场24V	ABL	5.3V	地	灯丝28VP-P	地	+B110V	视放180V	行管110V
20	三星	三星CD-435F	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
20	蓬波	蓬波CB-808G	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
20	三立	三立CT-2088	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
20	东洋	东洋SE-2038G(F)	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
20	东洋	东洋FCC-2015AL	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
20	东芝	东芝C-2020F(S)	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
20	东芝	东芝C-2038F	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
20	东芝	东芝CT0-2088	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
20	东芝	东芝CT0-2015A	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
20	电声	电声TC-5504G	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
20	南日	南日NA-833	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
18	南日	南日NA-20PD	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
20	长海	长海C4901	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
20	天涯	天涯CD-198ET	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
20	海虹	海虹KA-2054H	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
20	天涯	天涯GX-201	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
20	天涯	天涯WI-208G	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
20	天涯	天涯WI-208ET	BSC24-08009	1-2-3-4-6,5-8-9-10	16.5V	AFC137VP-P	灯丝28VP-P	场24.6V	视放180V	地	ABL	+B103V	电容
14	海虹	海虹HH14-2	BSC22-16060	1-6-9,2-3-4-5-8	行管112V	场40V	16.5V	灯丝28VP-P	AFC150VP-P	+B112V	ABL	地	视放180V

第10脚	第11脚	第12脚	HV-阳极	FV-聚焦极	SV-加速极	FX-第二高压
行管103V			24KV	3.9-5.5KV	150-700V	
行管103V			24KV	3.9-5.5KV	150-700V	
行管103V			24KV	3.9-5.5KV	150-700V	
			24KV	8.4KV		
			22KV	8.4KV		
			22KV	8.4KV		
			25KV	5-9KV	190-1100V	
			24KV			
			21KV	7.8KV		
			21KV	7.8KV		
行管103V			22KV	3.9-5.5KV	150-700V	
行管103V			22KV	3.9-5.5KV	150-700V	
行管103V			22KV	3.9-5.5KV	150-700V	
行管103V			22KV	3.9-5.5KV	150-700V	
行管103V			22KV	3.9-5.5KV	150-700V	
行管103V			22KV	3.9-5.5KV	150-700V	
行管103V			22KV	3.9-5.5KV	150-700V	
行管103V			22KV	3.9-5.5KV	150-700V	
行管103V			22KV	3.9-5.5KV	150-700V	
			21KV	8.7KV		
			21KV	8.7KV		
行管103V			24KV	3.9-5.5KV	150-700V	
行管103V			24KV	3.9-5.5KV	150-700V	
行管103V			24KV	3.9-5.5KV	150-700V	
行管103V			24KV	3.9-5.5KV	150-700V	
行管103V			24KV	3.9-5.5KV	150-700V	
行管103V			24KV	3.9-5.5KV	150-700V	
行管103V			24KV	3.9-5.5KV	150-700V	
行管103V			24KV	3.9-5.5KV	150-700V	
行管103V			24KV	3.9-5.5KV	150-700V	
行管103V			24KV	3.9-5.5KV	150-700V	
行管103V			24KV	3.9-5.5KV	150-700V	
行管103V			24KV	3.9-5.5KV	150-700V	
行管103V			24KV	3.9-5.5KV	150-700V	
行管103V			24KV	3.9-5.5KV	150-700V	
行管103V			24KV	3.9-5.5KV	150-700V	
行管103V			24KV	3.9-5.5KV	150-700V	
行管103V			24KV	3.9-5.5KV	150-700V	
			22KV	3.9-6.4KV	360-920V	

适用尺寸	品牌	机型	国标型号	脚位	第1脚	第2脚	第3脚	第4脚	第5脚	第6脚	第7脚	第8脚	第9脚
14	海虹	海虹8401	BSC22-16060	1-6-9,2-3-4-5-8	行管112V	场40V	16.5V	灯丝28VP-P	AFC150VP-P	+B112V	ABL	地	视放180V
14	京宝	京宝8401B	BSC22-16060	1-6-9,2-3-4-5-8	行管112V	场40V	16.5V	灯丝28VP-P	AFC150VP-P	+B112V	ABL	地	视放180V
14	爱迪	爱迪SDY-4101	BSC22-16060	1-6-9,2-3-4-5-8	行管112V	场40V	16.5V	灯丝28VP-P	AFC150VP-P	+B112V	ABL	地	视放180V
14	京宝	京宝8402	BSC22-16060	1-6-9,2-3-4-5-8	行管112V	场40V	16.5V	灯丝28VP-P	AFC150VP-P	+B112V	ABL	地	视放180V
16	皇冠	皇冠DH828	BSC22-16060	1-6-9,2-3-4-5-8	行管112V	场40V	16.5V	灯丝28VP-P	AFC150VP-P	+B112V	ABL	地	视放180V
16	南韩	南韩DH-828	BSC22-16060	1-6-9,2-3-4-5-8	行管112V	场40V	16.5V	灯丝30VP-P	AFC170VP-P	+B112V	ABL	地	视放180V
16	海立	海立HA-1606DI	BSC22-16060	1-6-9,2-3-4-5-8	行管112V	场40V	16.5V	灯丝30VP-P	AFC170VP-P	+B112V	ABL	地	视放180V
18	南韩	南韩CD-168ET	BSC22-16060	1-6-9,2-3-4-5-8	行管112V	场40V	16.5V	灯丝30VP-P	AFC170VP-P	+B112V	ABL	地	视放180V
20	南韩	南韩DH-828	BSC22-16060	1-6-9,2-3-4-5-8	行管112V	场40V	16.5V	灯丝30VP-P	AFC170VP-P	+B112V	ABL	地	视放180V
20	海花	海花HaiHua	BSC22-16060	1-6-9,2-3-4-5-8	行管112V	场40V	16.5V	灯丝30VP-P	AFC170VP-P	+B112V	ABL	地	视放180V
20	海华	海华CDS-9021	BSC22-16060	1-6-9,2-3-4-5-8	行管112V	场40V	16.5V	灯丝30VP-P	AFC170VP-P	+B112V	ABL	地	视放180V
20	华海	华海CDY-9024	BSC22-16060	1-6-9,2-3-4-5-8	行管112V	场40V	16.5V	灯丝30VP-P	AFC170VP-P	+B112V	ABL	地	视放180V
20	乐德	乐德SDY-9024	BSC22-16060	1-6-9,2-3-4-5-8	行管112V	场40V	16.5V	灯丝30VP-P	AFC170VP-P	+B112V	ABL	地	视放180V
20	佳韵	佳韵CDS-9224	BSC22-16060	1-6-9,2-3-4-5-8	行管112V	场40V	16.5V	灯丝30VP-P	AFC170VP-P	+B112V	ABL	地	视放180V
20	南北	南北PC-02X	BSC22-16060	1-6-9,2-3-4-5-8	行管112V	场40V	16.5V	灯丝30VP-P	AFC170VP-P	+B112V	ABL	地	视放180V
20	888	888 CD-198ET	BSC22-16060	1-6-9,2-3-4-5-8	行管112V	场40V	16.5V	灯丝30VP-P	AFC170VP-P	+B112V	ABL	地	视放180V
20	888	888 5316	BSC22-16060	1-6-9,2-3-4-5-8	行管112V	场40V	16.5V	灯丝30VP-P	AFC170VP-P	+B112V	ABL	地	视放180V
20	爱迪	爱迪CDY-9024	BSC22-16060	1-6-9,2-3-4-5-8	行管112V	场40V	16.5V	灯丝30VP-P	AFC170VP-P	+B112V	ABL	地	视放180V
20	爱迪	爱迪SDY-9224	BSC22-16060	1-6-9,2-3-4-5-8	行管112V	场40V	16.5V	灯丝30VP-P	AFC170VP-P	+B112V	ABL	地	视放180V
20	威牌	威牌CDY-9024	BSC22-16060	1-6-9,2-3-4-5-8	行管112V	场40V	16.5V	灯丝30VP-P	AFC170VP-P	+B112V	ABL	地	视放180V
20	鄂鱼	鄂鱼ECC-200	BSC22-16060	1-6-9,2-3-4-5-8	行管112V	场40V	16.5V	灯丝30VP-P	AFC170VP-P	+B112V	ABL	地	视放180V
20	京宝	京宝PC-02X	BSC22-16060	1-6-9,2-3-4-5-8	行管112V	场40V	16.5V	灯丝30VP-P	AFC170VP-P	+B112V	ABL	地	视放180V
20	蓬波	蓬波DJJ-848	BSC22-16060	1-6-9,2-3-4-5-8	行管112V	场40V	16.5V	灯丝30VP-P	AFC170VP-P	+B112V	ABL	地	视放180V
20	日丽	日丽CDY-9224	BSC22-16060	1-6-9,2-3-4-5-8	行管112V	场40V	16.5V	灯丝30VP-P	AFC170VP-P	+B112V	ABL	地	视放180V
20	金凤	金凤CDY-9024	BSC22-16060	1-6-9,2-3-4-5-8	行管112V	场40V	16.5V	灯丝30VP-P	AFC170VP-P	+B112V	ABL	地	视放180V
20	皇冠	皇冠DH-828	BSC22-16060	1-6-9,2-3-4-5-8	行管112V	场40V	16.5V	灯丝30VP-P	AFC170VP-P	+B112V	ABL	地	视放180V
20	皇冠	皇冠CDY9024	BSC22-16060	1-6-9,2-3-4-5-8	行管112V	场40V	16.5V	灯丝30VP-P	AFC170VP-P	+B112V	ABL	地	视放180V
14	爱美	爱美D3121	BSC22-04122	1-2-3-4-5-6,8-9-10	AFC170VP-P	灯丝30VP-P	15V	视放180V	地	场45V	ABL	+B135V	偏转
14	爱美	爱美K3121S	BSC22-04122	1-2-3-4-5-6,8-9-10	AFC170VP-P	灯丝30VP-P	15V	视放180V	地	场45V	ABL	+B135V	偏转
20	爱美	爱美C9112	BSC24-06354	1-2-3-6,4-5-10,8-9	行管135V	300VP-P	视放180V	32.1V	3.2V	+B135V	ABL	灯丝28VP-P	地
20	爱美	爱美79A302-10	BSC24-06354	1-2-3-6,4-5-10,8-9	行管135V	300VP-P	视放180V	32.1V	3.2V	+B135V	ABL	灯丝28VP-P	地
14	爱美	爱美79A306-1	BSC22-04122	1-2-3-4-5-6,8-9-10	AFC170VP-P	灯丝30VP-P	15V	视放180V	地	场45V	ABL	+B135V	偏转
14	爱美	爱美79A306-1	BSC22-04122	1-2-3-4-5-6,8-9-10	AFC170VP-P	灯丝30VP-P	15V	视放180V	地	场45V	ABL	+B135V	偏转
14	爱美	爱美79A306-2	BSC22-04161	1-2-3-5-6,4-8-9-10	AFC170VP-P	灯丝28VP-P	15V	视放180V	地	场45V	ABL	+B135V	偏转
14	爱美	爱美79A306-3	BSC22-04161	1-2-3-5-6,4-8-9-10	AFC170VP-P	灯丝28VP-P	15V	视放180V	地	场45V	ABL	+B135V	偏转
14	爱美	爱美C4112	BSC22-10030	1-7-9,2-5-6-10,3-4,11-12	场25V	脉冲	脉冲	地	+B135V	行管135V	灯丝28VP-P	ABL	地
28	德律风根	德律风根COLORSP (CDS-10A50AT440V)	BSC23-17498	1-8-9-10-11,2-7,3-4-6	AFC70VP-P	地	+B118V	行管118V	ABL	视放165V	场24V	14.5V	8.8V
14	乐新	DCS-405ME	BSC22-1245A	1-4-6-7,2-3-5-8,11-12	行管103V	地	场24V	+B103V	灯丝28VP-P	视放180V	C425	16.5V	ABL
14	长海	C-3503	BSC22-1245A	1-4-6-7,2-3-5-8,11-12	行管103V	地	场24V	+B103V	灯丝28VP-P	视放180V	C425	16.5V	ABL
17	长海	C-4902	BSC22-1245A	1-4-6-7,2-3-5-8,11-12	行管103V	地	场24V	+B103V	灯丝28VP-P	视放180V	C425	16.5V	ABL
14	欧林匹亚	C-34P	BSC22-1245A	1-4-6-7,2-3-5-8,11-12	行管103V	地	场24V	+B103V	灯丝28VP-P	视放180V	C425	16.5V	ABL

[illegible]

适用尺寸	品牌	机型	国标型号	脚位	第1脚	第2脚	第3脚	第4脚	第5脚	第6脚	第7脚	第8脚	第9脚
14	欧林匹亚	DCS-405ME	BSC22-1245A	1-4-6-7,2-3-5-8,11-12	行管103V	地	场24V	+B103V	灯丝28VP-P	视放180V	C425	16.5V	ABL
14	星座	DCS-405ME	BSC22-1245A	1-4-6-7,2-3-5-8,11-12	行管103V	地	场24V	+B103V	灯丝28VP-P	视放180V	C425	16.5V	ABL
14	莲花	DCS-405MC	BSC22-1245A	1-4-6-7,2-3-5-8,11-12	行管103V	地	场24V	+B103V	灯丝28VP-P	视放180V	C425	16.5V	ABL
14	天声	DCS-504ME	BSC22-1245A	1-4-6-7,2-3-5-8,11-12	行管103V	地	场24V	+B103V	灯丝28VP-P	视放180V	C425	16.5V	ABL
14	天星	DCS-405ME	BSC22-1245A	1-4-6-7,2-3-5-8,11-12	行管103V	地	场24V	+B103V	灯丝28VP-P	视放180V	C425	16.5V	ABL
14	骆托斯	C-34P	BSC22-1245A	1-4-6-7,2-3-5-8,11-12	行管103V	地	场24V	+B103V	灯丝28VP-P	视放180V	C425	16.5V	ABL
14	骆托斯	DCS-405M	BSC22-1245A	1-4-6-7,2-3-5-8,11-12	行管103V	地	场24V	+B103V	灯丝28VP-P	视放180V	C425	16.5V	ABL
16	骆托斯	DCS-601VE	BSC22-1245A	1-4-6-7,2-3-5-8,11-12	行管103V	地	场24V	+B103V	灯丝28VP-P	视放180V	C425	16.5V	ABL
18	乐新	18C5320	BSC24-03027	1-4-5,3-6-10,8-9	行管115V		AFC100VP-P	+B115V	视放165V	地	ABL	地	灯丝28VP-P
18	飞彩	18C5320	BSC24-03027	1-4-5,3-6-10,8-9	行管115V		AFC100VP-P	+B115V	视放165V	地	ABL	地	灯丝28VP-P
18	海棱	18C5320	BSC24-03027	1-4-5,3-6-10,8-9	行管115V		AFC100VP-P	+B115V	视放165V	地	ABL	地	灯丝28VP-P
20	海棱	208C6320	BSC24-03027	1-4-5,3-6-10,8-9	行管115V		AFC100VP-P	+B115V	视放165V	地	ABL	地	灯丝28VP-P
20	乐新	208C6320	BSC24-03027	1-4-5,3-6-10,8-9	行管115V		AFC100VP-P	+B115V	视放165V	地	ABL	地	灯丝28VP-P
20	三菱	208C6320	BSC24-03027	1-4-5,3-6-10,8-9	行管115V		AFC100VP-P	+B115V	视放165V	地	ABL	地	灯丝28VP-P
14	索尼	KV-1400CH	BSC22-14241	3-4-5-6,7-9-10-11-12	ABL		灯丝28VP-P	视放185V	+B105V	行管105V	脉冲40VP-P		场24V
14	索尼	KV-1430CH	BSC22-15041	1-2,3-4-5,6-10-11,8-9	灯丝28VP-P	地	视放185V	+B115V	行管115V	15V	ABL	场24V	地
14	索尼	KV-1432CH	BSC22-15041	1-2,3-4-5,6-10-11,8-9	灯丝28VP-P	地	视放185V	+B115V	行管115V	15V	ABL	场24V	地
18	索尼	KV-1882CH	BSC24-15020	1-2,3-4-5,6-11,8-9	地	灯丝28VP-P	视放200V	+B115V	行管115V	15V	ABL	场24V	地
18	索尼	KV-1820HK	BSC24-15020	1-2,3-4-5,6-11,8-9	地	灯丝28VP-P	视放200V	+B115V	行管115V	15V	ABL	场24V	地
18	孔雀	KV-1882	BSC24-15020	1-2,3-4-5,6-11,8-9	地	灯丝28VP-P	视放200V	+B115V	行管115V	15V	ABL	场24V	地
21	索尼	PVM2010QM	BSC25-15233	1-2,3-4-5,6-11,8-9	灯丝28VP-P	地	视放200V	+B115V	行管115V	14.3V	ABL	场24V	地
21	索尼	KV-2102	BSC24-01194	1-2,3-4-5,6-8-9-10-11	地	灯丝28VP-P	视放165V	+B115V	行管115V	12V	ABL	脉冲250VP-P	场24V
21	索尼	KV-2181DC	BSC24-01194	1-2,3-4-5,6-8-9-10-11	地	灯丝28VP-P	视放165V	+B115V	行管115V	12V	ABL	脉冲250VP-P	场24V
21	索尼	KV-2182DC	BSC24-01194	1-2,3-4-5,6-8-9-10-11	地	灯丝28VP-P	视放165V	+B115V	行管115V	12V	ABL	脉冲250VP-P	场24V
21	索尼	KV-2182CH	BSC24-01194	1-2,3-4-5,6-8-9-10-11	地	灯丝28VP-P	视放165V	+B115V	行管115V	12V	ABL	脉冲250VP-P	场24V
21	索尼	KV-2184TC	BSC24-01194	1-2,3-4-5,6-8-9-10-11	地	灯丝28VP-P	视放165V	+B115V	行管115V	12V	ABL	脉冲250VP-P	场24V
20	索尼	KV-2020CH	BSC25-14237	1-2,3-4-5-6,9-10-11-12	灯丝28VP-P	地	+B115V	视放200V	脉冲65VP-P	行管115V		ABL	场30V
20	索尼	KV-2002CH	BSC14-15275	1-2	+B130V	行管130V	ABL						
20	索尼	KV-2010CH	BSC14-15275	1-2	+B130V	行管130V	ABL						
21	索尼	1-439-11/6K15/A2	BSC24-14319	1-2,3-4-5-6-10,8-9-11	地	灯丝28VP-P	视放200V	+B135V	行管135V	脉冲120VP-P	ABL	地	脉冲230VP-P
21	索尼	KV-21FX1MT	BSC24-14319	1-2,3-4-5-6-10,8-9-11	地	灯丝28VP-P	视放200V	+B135V	行管135V	脉冲120VP-P	ABL	地	脉冲230VP-P
21	索尼	KV-2189	BSC26-23441	1-2-3,4-5,6-7-8-9	行管115V	+B115V	视放200V	地	灯丝28VP-P	AFC140VP-P	地	15V	26V
25	索尼	KV-2584MT	BSC26-19579	1-2,3-4-5,6-8-9-10-11	地	灯丝28VP-P	视放200V	+B135V	行管135V	17V	ABL	AFC130VP-P	场28V
25	索尼	KV-2585	BSC26-19579	1-2,3-4-5,6-8-9-10-11	地	灯丝28VP-P	视放200V	+B135V	行管135V	17V	ABL	AFC130VP-P	场28V
25	索尼	KV-2565MTJ	BSC26-19579	1-2,3-4-5,6-8-9-10-11	地	灯丝28VP-P	视放200V	+B135V	行管135V	17V	ABL	AFC130VP-P	场28V
29	索尼	KV-2965MTJ/RM827	BSC26-19579	1-2,3-4-5,6-8-9-10-11	地	灯丝28VP-P	视放200V	+B135V	行管135V	17V	ABL	AFC130VP-P	场28V
25	索尼	KV-2553TC	BSC25-19580	1-2,3-4-5-8,6-9-10-11	地	灯丝28VP-P	+B115V	视放190V	行管115V	12V	ABL	脉冲75VP-P	场28V
18	彩华	CT-1803PDH	BSC25-16084	1-2-4-5-8,3-6-10	场40V	12V	+B115B	灯丝29VP-P	AFC160VP-P	视放185V	ABL	地	地
18	彩华	CT-1804PDH	BSC25-16084	1-2-4-5-8,3-6-10	场40V	12V	+B115B	灯丝29VP-P	AFC160VP-P	视放185V	ABL	地	地
18	南声	ZJ-1803RDH	BSC25-16084	1-2-4-5-8,3-6-10	场40V	12V	+B115B	灯丝29VP-P	AFC160VP-P	视放185V	ABL	地	地
18	赛格	CT-4703TDSX	BSC25-16084	1-2-4-5-8,3-6-10	场40V	12V	+B115B	灯丝29VP-P	AFC160VP-P	视放185V	ABL	地	地

第10脚	第11脚	第12脚	HV-阳极	FV-聚焦极	SV-加速极	FX-第二高压
脉冲20VP-P	脉冲		22KV	3.9-6KV	220-810V	
脉冲20VP-P	脉冲		22KV	3.9-6KV	220-810V	
脉冲20VP-P	脉冲		22KV	3.9-6KV	220-810V	
脉冲20VP-P	脉冲		22KV	3.9-6KV	220-810V	
脉冲20VP-P	脉冲		22KV	3.9-6KV	220-810V	
脉冲20VP-P	脉冲		22KV	3.9-6KV	220-810V	
脉冲20VP-P	脉冲		22KV	3.9-6KV	220-810V	
14V			24KV	5.5-8.8KV	320-890V	
14V			24KV	5.5-8.8KV	320-890V	
14V			24KV	5.5-8.8KV	320-890V	
14V			24KV	5.5-8.8KV	320-890V	
14V			24KV	5.5-8.8KV	320-890V	
14V			24KV	5.5-8.8KV	320-890V	
14V	脉冲19VP-P	地	22KV			
脉冲28VP-P	地		22KV			
脉冲28VP-P	地		22KV			
	地		24KV			
	地		24KV			
	地		24KV			
脉冲24VP-P	地		25KV			
脉冲70VP-P	地		24KV	3.5-7.2KV		
脉冲70VP-P	地		24KV	3.5-7.2KV		
脉冲70VP-P	地		24KV	3.5-7.2KV		
脉冲70VP-P	地		24KV	3.5-7.2KV		
脉冲70VP-P	地		24KV	3.5-7.2KV		
15	脉冲18VP-P	地	25KV			
			14KV			
			14KV			
脉冲48VP-P	场40V		24KV	3-7.4KV		
脉冲48VP-P	场40V		24KV	3-7.4KV		
ABL			26KV	4.4-8.2KV		
脉冲34VP-P	地		26KV	5.1-9.5KV		
脉冲34VP-P	地		26KV	5.1-9.5KV		
脉冲34VP-P	地		26KV	5.1-9.5KV		
脉冲34VP-P	地		26KV	5.1-9.5KV		
脉冲34VP-P	地		25KV	3.6-6.7KV		
行管115V			25KV	5.7-10KV	390-940KV	
行管115V			25KV	5.7-10KV	390-940KV	
行管115V			25KV	5.7-10KV	390-940KV	
行管115V			25KV	5.7-10KV	390-940KV	

适用尺寸	品牌	机型	国标型号	脚位	第1脚	第2脚	第3脚	第4脚	第5脚	第6脚	第7脚	第8脚	第9脚
18	长海	CT-1802PDH (R)	BSC25-16084	1-2-4-5-8,3-6-10	场40V	12V	+B115B	灯丝29VP-P	AFC160VP-P	视放185V	ABL	地	地
18	日电	CT-1802PDH (R)	BSC25-16084	1-2-4-5-8,3-6-10	场40V	12V	+B115B	灯丝29VP-P	AFC160VP-P	视放185V	ABL	地	地
18	海日	CT-1802PDH (R)	BSC25-16084	1-2-4-5-8,3-6-10	场40V	12V	+B115B	灯丝29VP-P	AFC160VP-P	视放185V	ABL	地	地
20	彩华	20T774PDH	BSC25-16084	1-2-4-5-8,3-6-10	场40V	12V	+B115B	灯丝29VP-P	AFC160VP-P	视放185V	ABL	地	地
20	赛格	CT-5130PDH	BSC25-16084	1-2-4-5-8,3-6-10	场40V	12V	+B115B	灯丝29VP-P	AFC160VP-P	视放185V	ABL	地	地
20	日电	20T774	BSC25-16084	1-2-4-5-8,3-6-10	场40V	12V	+B115B	灯丝29VP-P	AFC160VP-P	视放185V	ABL	地	地
20	日电	20T774PD (C)	BSC25-16084	1-2-4-5-8,3-6-10	场40V	12V	+B115B	灯丝29VP-P	AFC160VP-P	视放185V	ABL	地	地
20	日电	20T775MH	BSC25-16084	1-2-4-5-8,3-6-10	场40V	12V	+B115B	灯丝29VP-P	AFC160VP-P	视放185V	ABL	地	地
18	日电	18T672PD (C)	BSC24-01049	1-2-3-4-5,6-9-10	场41V	15V	地	灯丝29VP-P	AFC132VP-P	+B110V	ABL		视放185V
20	日电	20T772PDH	BSC24-01049	1-2-3-4-5,6-9-10	场41V	15V	地	灯丝29VP-P	AFC132VP-P	+B110V	ABL		视放185V
14	日电	CT-1402B/G	BSC22-0484A	1-2-4-5-8,3-6-10	场42V	12V	+B115B	灯丝29VP-P	AFC130VP-P	视放180V	ABL	地	
14	日电	CT-1402PDSX	BSC22-0484A	1-2-4-5-8,3-6-10	场42V	12V	+B115B	灯丝29VP-P	AFC130VP-P	视放180V	ABL	地	
14	日电	CT-1404PDH	BSC22-0484A	1-2-4-5-8,3-6-10	场42V	12V	+B115B	灯丝29VP-P	AFC130VP-P	视放180V	ABL	地	
14	双喜	CT-1402PDSX	BSC22-0484A	1-2-4-5-8,3-6-10	场42V	12V	+B115B	灯丝29VP-P	AFC130VP-P	视放180V	ABL	地	
14	双喜	CT-1404PDSX	BSC22-0484A	1-2-4-5-8,3-6-10	场42V	12V	+B115B	灯丝29VP-P	AFC130VP-P	视放180V	ABL	地	
14	双喜	CT-1405PDSX	BSC22-0484A	1-2-4-5-8,3-6-10	场42V	12V	+B115B	灯丝29VP-P	AFC130VP-P	视放180V	ABL	地	
14	飞鹿	CT-1402PDH	BSC22-0484A	1-2-4-5-8,3-6-10	场42V	12V	+B115B	灯丝29VP-P	AFC130VP-P	视放180V	ABL	地	
14	彩华	CT-1402PDSX	BSC22-0484A	1-2-4-5-8,3-6-10	场42V	12V	+B115B	灯丝29VP-P	AFC130VP-P	视放180V	ABL	地	
14	彩华	CT-1404PDSX	BSC22-0484A	1-2-4-5-8,3-6-10	场42V	12V	+B115B	灯丝29VP-P	AFC130VP-P	视放180V	ABL	地	
14	彩华	CT-1405PDSX	BSC22-0484A	1-2-4-5-8,3-6-10	场42V	12V	+B115B	灯丝29VP-P	AFC130VP-P	视放180V	ABL	地	
14	日电	CT-14025PDH	BSC22-0484A	1-2-4-5-8,3-6-10	场42V	12V	+B115B	灯丝29VP-P	AFC130VP-P	视放180V	ABL	地	
20	日电	20T-516R	BSC25-04229	1-4-5-8,2-3-7-9-10	行管118V	12V	灯丝29VP-P	+B118V	视放180V	ABL	脉冲130VP-P	脉冲30VP-P	地
20	日电	TC-2023CX	BSC25-04229	1-4-5-8,2-3-7-9-10	行管118V	12V	灯丝29VP-P	+B118V	视放180V	ABL	脉冲130VP-P	脉冲30VP-P	地
20	三菱	CT-2011HD	BSC26-01257	1-5-8,3-6-7-9,10-11	行管114V		场20V		+B115V	地	6V	视放165V	脉冲110VP-P
25	三菱	CT-2002HC	BSC25-01307	1-11,2-7-6,3-4,8-9-10	灯丝29VP-P	+B116V	地	脉冲108VP-P	ABL	行管109V	视放170V	地	20V
14	三菱	CP-147HC	BSC24-01388	1-11,2-7-6,3-4,8-9-10	灯丝29VP-P	+B116V	地	脉冲108VP-P	ABL	行管109V	视放170V	地	20V
14	三菱	15C-331/M51307	BSC26-03466	1-2,3-4-5-6-7,9-10	+B115V	行管115V	场25V	12.1V	AFC40VP-P	视放170V	地	ABL	地
25	三菱	25C792	BSC25-23571	1-2-6,3-4-5-7,9-10	行管115V	+B115V	场25V	12.1V	AFC40VP-P	视放170V	地	ABL	地
28	三菱	28C892	BSC25-23571	1-2-6,3-4-5-7,9-10	行管115V	+B115V	场25V	12.1V	AFC40VP-P	视放170V	地	ABL	地
21	三菱	CT-203P	BSC24-03662	1-2-6,3-4-5-7,9-10	行管110V	+B110V	场25V	14.8V	AFC80VP-P	视放170V	地	ABL	地
21	三菱	G17T	BSC25-23737	1-2,3-4-5-6-7,9-10	+B115V	行管115V	场26.5V	14.2V	AFC50VP-P	视放170V	地	ABL	地
25	三菱	334P12903	BSC30-27741	1-2,3-4-5-6,9-10	行管115V	+B115V	场34V	18V	地	视放170V	地	ABL	地
14	佳丽彩	EC-141D	BSC22-01014	1-2-3-4-5,6-9-10	场44V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V
14	南宝	EC-141D	BSC22-01014	1-2-3-4-5,6-9-10	场44V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V
14	天虹	RC-141D	BSC22-01014	1-2-3-4-5,6-9-10	场44V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V
18	南宝	EC-182D	BSC24-08015	1-2-3-4-5,6-9-10	场50V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V
18	南宝	NC-18B	BSC24-08015	1-2-3-4-5,6-9-10	场50V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V
18	南宝	HC-8414	BSC24-08015	1-2-3-4-5,6-9-10	场50V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V
18	南宝	HC-8418	BSC24-08015	1-2-3-4-5,6-9-10	场50V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V
18	天虹	RC-182D	BSC24-08015	1-2-3-4-5,6-9-10	场50V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V
18	乐华	RC-471	BSC24-08015	1-2-3-4-5,6-9-10	场50V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V

第10脚	第11脚	第12脚	HV-阳极	FV-聚焦极	SV-加速极	FX-第二高压
行管115V			25KV	5.7-10KV	390-940KV	
行管115V			25KV	5.7-10KV	390-940KV	
行管115V			25KV	5.7-10KV	390-940KV	
行管115V			25KV	5.7-10KV	390-940KV	
行管115V			25KV	5.7-10KV	390-940KV	
行管115V			25KV	5.7-10KV	390-940KV	
行管115V			25KV	5.7-10KV	390-940KV	
行管115V			25KV	5.7-10KV	390-940KV	
+B110V			24KV	7-9KV		
+B110V			24KV	7-9KV		
行管115V			22KV	2.8-6KV	150-500V	
行管115V			22KV	2.8-6KV	150-500V	
行管115V			22KV	2.8-6KV	150-500V	
行管115V			22KV	2.8-6KV	150-500V	
行管115V			22KV	2.8-6KV	150-500V	
行管115V			22KV	2.8-6KV	150-500V	
行管115V			22KV	2.8-6KV	150-500V	
行管115V			22KV	2.8-6KV	150-500V	
行管115V			22KV	2.8-6KV	150-500V	
行管115V			22KV	2.8-6KV	150-500V	
行管115V			22KV	2.8-6KV	150-500V	
场43V			25KV	5.3-9KV	180-1100V	
场43V			25KV	5.3-9KV	180-1100V	
地	灯丝29VP-P		26KV	10.5KV		
AFC190VP-P	地		25KV	3.8-7.8KV		
AFC190VP-P	地		24KV	6.7KV		
灯丝29VP-P			26KV	6.4-10.3KV	160-1050V	
灯丝29VP-P			25KV	5.6-9.5KV	150-980V	
灯丝29VP-P			25KV	5.6-9.5KV	150-980V	
灯丝29VP-P			24KV	6.2-10.3KV	60-990V	
灯丝29VP-P			25KV	4.7-9.8KV	70-750V	
灯丝29VP-P			30KV	5.4-9.8KV	100-1050V	
行管112V			22KV	4-6KV		
行管112V			22KV	4-6KV		
行管112V			22KV	4-6KV		
行管112V			24KV	3.6-5.5KV	260-820V	
行管112V			24KV	3.6-5.5KV	260-820V	
行管112V			24KV	3.6-5.5KV	260-820V	
行管112V			24KV	3.6-5.5KV	260-820V	
行管112V			24KV	3.6-5.5KV	260-820V	
行管112V			24KV	3.6-5.5KV	260-820V	

适用尺寸	品牌	机型	国标型号	脚位	第1脚	第2脚	第3脚	第4脚	第5脚	第6脚	第7脚	第8脚	第9脚
18	佳丽彩	EC-182D	BSC24-08015	1-2-3-4-5,6-9-10	场50V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V
18	佳丽彩	TC-1802	BSC24-08015	1-2-3-4-5,6-9-10	场50V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V
18	佳丽彩	L-871	BSC24-08015	1-2-3-4-5,6-9-10	场50V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V
18	华艺	EC-182	BSC24-08015	1-2-3-4-5,6-9-10	场50V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V
20	华艺	EC-206T	BSC24-08015	1-2-3-4-5,6-9-10	场50V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V
20	佳丽彩	EC-2021R	BSC24-08015	1-2-3-4-5,6-9-10	场50V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V
20	佳丽彩	EC-206D	BSC24-08015	1-2-3-4-5,6-9-10	场50V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V
20	天虹	RC-227	BSC24-08015	1-2-3-4-5,6-9-10	场50V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V
20	新星	CH201-P	BSC24-08015	1-2-3-4-5,6-9-10	场50V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V
22	新星		BSC24-08015	1-2-3-4-5,6-9-10	场50V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V
22	海城		BSC24-08015	1-2-3-4-5,6-9-10	场50V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V
22	华艺	EC-227T	BSC24-08015	1-2-3-4-5,6-9-10	场50V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V
22	佳丽彩	EC-227T	BSC24-08015	1-2-3-4-5,6-9-10	场50V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V
22	海虹	HC22-1	BSC24-08015	1-2-3-4-5,6-9-10	场50V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V
22	百花	EC-227	BSC24-08015	1-2-3-4-5,6-9-10	场50V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V
22	红岩	SC-561	BSC24-08015	1-2-3-4-5,6-9-10	场50V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V
20	天虹	EC-206D	BSC24-08015	1-2-3-4-5,6-9-10	场50V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V
14	天虹	RC-142D	BSC22-0815A	1-2-3-4-5,6-9-10	场50V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V
14	南宝	EC-142	BSC22-0815A	1-2-3-4-5,6-9-10	场50V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V
14	南宝	EC-142D	BSC22-0815A	1-2-3-4-5,6-9-10	场50V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V
14	乐华	RC-351	BSC22-0815A	1-2-3-4-5,6-9-10	场50V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V
14	乐华	RC-352A	BSC22-0815A	1-2-3-4-5,6-9-10	场50V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V
14	西湖	37CD2	BSC22-0815A	1-2-3-4-5,6-9-10	场50V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V
14	佳丽彩	RC-142D	BSC22-0815A	1-2-3-4-5,6-9-10	场50V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V
14	华艺	RC-142	BSC22-0815A	1-2-3-4-5,6-9-10	场50V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V
18	佳丽彩	EC-186	BSC24-04092	1-3-5,4-6-8-9-10	视放175V		行管112V	AFC165VP-P	+B112V	场44V	ABL	地	12V
20	百花	EC-2013R	BSC24-04092	1-3-5,4-6-8-9-10	视放175V		行管112V	AFC165VP-P	+B112V	场44V	ABL	地	12V
20	飞燕	DCU51-C2	BSC24-04092	1-3-5,4-6-8-9-10	视放175V		行管112V	AFC165VP-P	+B112V	场44V	ABL	地	12V
20	华日	C51J2	BSC24-04092	1-3-5,4-6-8-9-10	视放175V		行管112V	AFC165VP-P	+B112V	场44V	ABL	地	12V
20	佳丽彩	C-202DR	BSC24-04092	1-3-5,4-6-8-9-10	视放175V		行管112V	AFC165VP-P	+B112V	场44V	ABL	地	12V
20	佳丽彩	EC-2063R	BSC24-04092	1-3-5,4-6-8-9-10	视放175V		行管112V	AFC165VP-P	+B112V	场44V	ABL	地	12V
20	佳丽彩	E-206	BSC24-04092	1-3-5,4-6-8-9-10	视放175V		行管112V	AFC165VP-P	+B112V	场44V	ABL	地	12V
20	佳丽彩	MEC-2013	BSC24-04092	1-3-5,4-6-8-9-10	视放175V		行管112V	AFC165VP-P	+B112V	场44V	ABL	地	12V
20	佳丽彩	EC-2013	BSC24-04092	1-3-5,4-6-8-9-10	视放175V		行管112V	AFC165VP-P	+B112V	场44V	ABL	地	12V
20	佳丽彩	EC-2061AR	BSC24-04092	1-3-5,4-6-8-9-10	视放175V		行管112V	AFC165VP-P	+B112V	场44V	ABL	地	12V
20	佳丽彩	EC-2061D	BSC24-04092	1-3-5,4-6-8-9-10	视放175V		行管112V	AFC165VP-P	+B112V	场44V	ABL	地	12V
18	威牌	VC-18E517	BSC25-04208	1-2-4,3-6-8-9-10	视放175V	行管112V	AFC130VP-P	+B112V		场40V	ABL	地	12V
20	佳丽彩	EC-2061AR	BSC25-04208	1-2-4,3-6-8-9-10	视放175V	行管112V	AFC130VP-P	+B112V		场40V	ABL	地	12V
18	百花	EC-1861AR	BSC24-04055	1-2-4,3-5-6-8-9-10	视放190V	行管112V	AFC160VP-P	+B112V	场45V	场26V	ABL	地	12V
20	南宝	NC-20B	BSC24-04055	1-2-4,3-5-6-8-9-10	视放190V	行管112V	AFC160VP-P	+B112V	场45V	场26V	ABL	地	12V
20	南宝	NC-20C	BSC24-04055	1-2-4,3-5-6-8-9-10	视放190V	行管112V	AFC160VP-P	+B112V	场45V	场26V	ABL	地	12V

第10脚	第11脚	第12脚	HV-阳极	FV-聚焦极	SV-加速极	FX-第二高压
行管112V			24KV	3.6-5.5KV	260-820V	
行管112V			24KV	3.6-5.5KV	260-820V	
行管112V			24KV	3.6-5.5KV	260-820V	
行管112V			24KV	3.6-5.5KV	260-820V	
行管112V			24KV	3.6-5.5KV	260-820V	
行管112V			24KV	3.6-5.5KV	260-820V	
行管112V			24KV	3.6-5.5KV	260-820V	
行管112V			24KV	3.6-5.5KV	260-820V	
行管112V			24KV	3.6-5.5KV	260-820V	
行管112V			24KV	3.6-5.5KV	260-820V	
行管112V			24KV	3.6-5.5KV	260-820V	
行管112V			24KV	3.6-5.5KV	260-820V	
行管112V			24KV	3.6-5.5KV	260-820V	
行管112V			24KV	3.6-5.5KV	260-820V	
行管112V			24KV	3.6-5.5KV	260-820V	
行管112V			24KV	3.6-5.5KV	260-820V	
行管112V			24KV	3.6-5.5KV	260-820V	
行管112V			22KV	3.6-5.5KV	260-820V	
行管112V			22KV	3.6-5.5KV	260-820V	
行管112V			22KV	3.6-5.5KV	260-820V	
行管112V			22KV	3.6-5.5KV	260-820V	
行管112V			22KV	3.6-5.5KV	260-820V	
行管112V			22KV	3.6-5.5KV	260-820V	
行管112V			22KV	3.6-5.5KV	260-820V	
灯丝28VP-P			24KV	4-6.8KV	220-860V	
灯丝28VP-P			24KV	4-6.8KV	220-860V	
灯丝28VP-P			24KV	4-6.8KV	220-860V	
灯丝28VP-P			24KV	4-6.8KV	220-860V	
灯丝28VP-P			24KV	4-6.8KV	220-860V	
灯丝28VP-P			24KV	4-6.8KV	220-860V	
灯丝28VP-P			24KV	4-6.8KV	220-860V	
灯丝28VP-P			24KV	4-6.8KV	220-860V	
灯丝28VP-P			24KV	4-6.8KV	220-860V	
灯丝28VP-P			24KV	4-6.8KV	220-860V	
灯丝28VP-P			25KV	4.8-8.5KV	150-720V	
灯丝28VP-P			25KV	4.8-8.5KV	150-720V	
灯丝28VP-P			24KV	4.8-7.6KV	220-860V	
灯丝28VP-P			24KV	4.8-7.6KV	220-860V	
灯丝28VP-P			24KV	4.8-7.6KV	220-860V	

适用尺寸	品牌	机型	国标型号	脚位	第1脚	第2脚	第3脚	第4脚	第5脚	第6脚	第7脚	第8脚	第9脚
20	南宝	NC-20D	BSC24-04055	1-2-4,3-5-6-8-9-10	视放190V	行管112V	AFC160VP-P	+B112V	场45V	场26V	ABL	地	12V
20	南宝	NC51-DR	BSC24-04055	1-2-4,3-5-6-8-9-10	视放190V	行管112V	AFC160VP-P	+B112V	场45V	场26V	ABL	地	12V
20	海虹	EC-2063R	BSC24-04055	1-2-4,3-5-6-8-9-10	视放190V	行管112V	AFC160VP-P	+B112V	场45V	场26V	ABL	地	12V
20	海虹	HH-2063R	BSC24-04055	1-2-4,3-5-6-8-9-10	视放190V	行管112V	AFC160VP-P	+B112V	场45V	场26V	ABL	地	12V
20	长城	JTC512	BSC24-04055	1-2-4,3-5-6-8-9-10	视放190V	行管112V	AFC160VP-P	+B112V	场45V	场26V	ABL	地	12V
20	华日	C51J-1	BSC24-04055	1-2-4,3-5-6-8-9-10	视放190V	行管112V	AFC160VP-P	+B112V	场45V	场26V	ABL	地	12V
20	星海	51CJ3	BSC24-04055	1-2-4,3-5-6-8-9-10	视放190V	行管112V	AFC160VP-P	+B112V	场45V	场26V	ABL	地	12V
20	星海	51CJ1	BSC24-04055	1-2-4,3-5-6-8-9-10	视放190V	行管112V	AFC160VP-P	+B112V	场45V	场26V	ABL	地	12V
20	乐华	T514-3PD/ACR	BSC24-04055	1-2-4,3-5-6-8-9-10	视放190V	行管112V	AFC160VP-P	+B112V	场45V	场26V	ABL	地	12V
20	STAR星牌	TCH-8720	BSC24-04055	1-2-4,3-5-6-8-9-10	视放190V	行管112V	AFC160VP-P	+B112V	场45V	场26V	ABL	地	12V
20	佳丽彩	EC-2063AR	BSC24-04055	1-2-4,3-5-6-8-9-10	视放190V	行管112V	AFC160VP-P	+B112V	场45V	场26V	ABL	地	12V
20	佳丽彩	MEC-2061AR	BSC24-04055	1-2-4,3-5-6-8-9-10	视放190V	行管112V	AFC160VP-P	+B112V	场45V	场26V	ABL	地	12V
20	佳丽彩	HC-2061	BSC24-04055	1-2-4,3-5-6-8-9-10	视放190V	行管112V	AFC160VP-P	+B112V	场45V	场26V	ABL	地	12V
20	佳丽彩	HC-2063R	BSC24-04055	1-2-4,3-5-6-8-9-10	视放190V	行管112V	AFC160VP-P	+B112V	场45V	场26V	ABL	地	12V
21	佳丽彩	EMT-2103	BSC25-22215	1-2-4,3-5-6-8-9-10	视放175V	行管112V	AFC145VP-P	+B112V	场45V	场26V	ABL	地	12V
21	佳丽彩	EC-2123	BSC25-22215	1-2-4,3-5-6-8-9-10	视放175V	行管112V	AFC145VP-P	+B112V	场45V	场26V	ABL	地	12V
21	山茶	SC-54SY	BSC25-22215	1-2-4,3-5-6-8-9-10	视放175V	行管112V	AFC145VP-P	+B112V	场45V	场26V	ABL	地	12V
21	如意	SGC-5413A	BSC25-22215	1-2-4,3-5-6-8-9-10	视放175V	行管112V	AFC145VP-P	+B112V	场45V	场26V	ABL	地	12V
21	熊猫	C54L3	BSC25-22215	1-2-4,3-5-6-8-9-10	视放175V	行管112V	AFC145VP-P	+B112V	场45V	场26V	ABL	地	12V
21	南宝	NC54-AR	BSC25-22215	1-2-4,3-5-6-8-9-10	视放175V	行管112V	AFC145VP-P	+B112V	场45V	场26V	ABL	地	12V
21	南宝	EC-2103	BSC25-22215	1-2-4,3-5-6-8-9-10	视放175V	行管112V	AFC145VP-P	+B112V	场45V	场26V	ABL	地	12V
21	佳丽彩	MEC-2013R	BSC25-03190	1-2-4,3-5-6-8-9-10	视放175V	行管112V	AFC240VP-P	+B112V	场26V	场45V	ABL	地	12V
21	百花	MEC-2013R	BSC25-22215	1-2-4,3-5-6-8-9-10	视放175V	行管112V	AFC145VP-P	+B112V	场45V	场26V	ABL	地	12V
22	佳丽彩	EC-227D	BSC25-08003	1-2-3-4-5,6-9-10	场50V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V
22	天虹	RC-227D	BSC25-08003	1-2-3-4-5,6-9-10	场50V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V
22	南宝	EC-227D	BSC25-08003	1-2-3-4-5,6-9-10	场50V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V
22	百花	EC-227D	BSC25-08003	1-2-3-4-5,6-9-10	场50V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V
22	华艺	EC-227D	BSC25-08003	1-2-3-4-5,6-9-10	场50V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V
22	飞燕	DUC56-2	BSC25-08003	1-2-3-4-5,6-9-10	场50V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V
21	百花	EC-2103R	BSC25-16267	1-2-4,3-5-6-8-9-10	视放190V	行管106V	AFC145VP-P	+B106V	场26V	场42V	ABL	地	12V
21	佳丽彩	EC-2103R	BSC25-16267	1-2-4,3-5-6-8-9-10	视放190V	行管106V	AFC145VP-P	+B106V	场26V	场42V	ABL	地	12V
21	皇冠	CT9038R	BSC25-16267	1-2-4,3-5-6-8-9-10	视放190V	行管106V	AFC145VP-P	+B106V	场26V	场42V	ABL	地	12V
21	红岩	SC-531	BSC25-16267	1-2-4,3-5-6-8-9-10	视放190V	行管106V	AFC145VP-P	+B106V	场26V	场42V	ABL	地	12V
21	长城	JTC532	BSC25-16267	1-2-4,3-5-6-8-9-10	视放190V	行管106V	AFC145VP-P	+B106V	场26V	场42V	ABL	地	12V
21	佳丽彩	EC-2173	BSC23-04290	1-2-4,3-6-8-9-10	视放170V	行管112V	AFC145VP-P	+B112V		场26V	ABL	地	12V
20	佳丽彩	EC-2013(L913B机 +H)	BSC25-22215	1-2-4,3-5-6-8-9-10	视放195V	行管112V	AFC250VP-P	+B112V	脉冲600VP-P	场26V	ABL	地	12V
20	上海	Z651-7A	BSC25-22215	1-2-4,3-5-6-8-9-10	视放195V	行管112V	AFC250VP-P	+B112V	脉冲600VP-P	场26V	ABL	地	12V
21	佳丽彩	EC-2183M	BSC25-22215	1-2-4,3-5-6-8-9-10	视放195V	行管112V	AFC250VP-P	+B112V	脉冲600VP-P	场26V	ABL	地	12V
14	佳丽彩	MODEL-1481	BSC23-19385	1-2-3-4-5,6-9-10	44.5V	16.5V	地	灯丝29VP-P	AFC165VP-P	+B112V	ABL		视放170V
25	佳丽彩	EC-2505	BSC31-23428	1-2-10,3-4-5-7-9	行管150V	+B150V	AFC160V	27V	15V		灯丝28VP-P	ABL	地
25	佳丽彩	EC-2588	BSC31-23428	1-2-10,3-4-5-7-9	行管150V	+B150V	AFC160V	27V	15V		灯丝28VP-P	ABL	地

第10脚	第11脚	第12脚	HV-阳极	FV-聚焦极	SV-加速极	FX-第二高压
灯丝28VP-P			24KV	4.8-7.6KV	220-860V	
灯丝28VP-P			24KV	4.8-7.6KV	220-860V	
灯丝28VP-P			24KV	4.8-7.6KV	220-860V	
灯丝28VP-P			24KV	4.8-7.6KV	220-860V	
灯丝28VP-P			24KV	4.8-7.6KV	220-860V	
灯丝28VP-P			24KV	4.8-7.6KV	220-860V	
灯丝28VP-P			24KV	4.8-7.6KV	220-860V	
灯丝28VP-P			24KV	4.8-7.6KV	220-860V	
灯丝28VP-P			24KV	4.8-7.6KV	220-860V	
灯丝28VP-P			24KV	4.8-7.6KV	220-860V	
灯丝28VP-P			24KV	4.8-7.6KV	220-860V	
灯丝28VP-P			24KV	4.8-7.6KV	220-860V	
灯丝28VP-P			24KV	4.8-7.6KV	220-860V	
灯丝28VP-P			24KV	4.8-7.6KV	220-860V	
灯丝28VP-P			25KV	4.8-8.8KV	65-590V	
灯丝28VP-P			25KV	4.8-8.8KV	65-590V	
灯丝28VP-P			25KV	4.8-8.8KV	65-590V	
灯丝28VP-P			25KV	4.8-8.8KV	65-590V	
灯丝28VP-P			25KV	4.8-8.8KV	65-590V	
灯丝28VP-P			25KV	4.8-8.8KV	65-590V	
灯丝28VP-P			25KV	4.8-8.8KV	65-590V	
灯丝28VP-P			25KV	5.7-9.8KV	240-930V	
灯丝28VP-P			25KV	4.8-8.8KV	65-590V	
行管112V			25KV	4-6KV	410-870V	
行管112V			25KV	4-6KV	410-870V	
行管112V			25KV	4-6KV	410-870V	
行管112V			25KV	4-6KV	410-870V	
行管112V			25KV	4-6KV	410-870V	
灯丝28VP-P			26KV	6.1-10.4KV	250-1200V	
灯丝28VP-P			26KV	6.1-10.4KV	250-1200V	
灯丝28VP-P			26KV	6.1-10.4KV	250-1200V	
灯丝28VP-P			26KV	6.1-10.4KV	250-1200V	
灯丝28VP-P			26KV	6.1-10.4KV	250-1200V	
灯丝28VP-P			23KV	5.1-8.2KV	200-1060V	
灯丝28VP-P			25KV	4.8-8.8KV	100-1100V	
灯丝28VP-P			25KV	4.8-8.8KV	100-1100V	
灯丝28VP-P			25KV	4.8-8.8KV	100-1100V	
行管112V			23KV	4-6KV		
视放216V			31KV	6.9-10.8KV	240-1200V	
视放216V			31KV	6.9-10.8KV	240-1200V	

适用尺寸	品牌	机型	国标型号	脚位	第1脚	第2脚	第3脚	第4脚	第5脚	第6脚	第7脚	第8脚	第9脚
28	佳丽彩	EC-2808	BSC31-23428	1-2-10,3-4-5-7-9	行管150V	+B150V	AFC160V	27V	15V		灯丝28VP-P	ABL	地
28	佳丽彩	SR7123	BSC31-23428	1-2-10,3-4-5-7-9	行管150V	+B150V	AFC160V	27V	15V		灯丝28VP-P	ABL	地
28	佳丽彩	MULTI-SYSTEM	BSC31-23428	1-2-10,3-4-5-7-9	行管150V	+B150V	AFC160V	27V	15V		灯丝28VP-P	ABL	地
21	佳丽彩	EC-2113AR	BSC24-04562	1-2-4,3-6-8-9-10	视放190V	行管129V	AFC130VP-P	+B129V		场26V	ABL	地	14V
21	佳丽彩	SC-C54A	BSC24-04562	1-2-4,3-6-8-9-10	视放190V	行管129V	AFC130VP-P	+B129V		场26V	ABL	地	14V
21	佳丽彩	EC-2188M	BSC28-23742	1-2-4,3-5-6-8-9-10	视放200V	行管110V	AFC165VP-P	+B110V	12V	场26V	ABL	地	12V
21	佳丽彩	EC-2188MH	BSC28-23742	1-2-4,3-5-6-8-9-10	视放200V	行管110V	AFC165VP-P	+B110V	12V	场26V	ABL	地	12V
21	王牌	TCL9621B	BSC28-23742	1-2-4,3-5-6-8-9-10	视放200V	行管110V	AFC165VP-P	+B110V	12V	场26V	ABL	地	12V
21	王牌	TCL9621C	BSC28-23742	1-2-4,3-5-6-8-9-10	视放200V	行管110V	AFC165VP-P	+B110V	12V	场26V	ABL	地	12V
21	王牌	TCL9621D	BSC28-23742	1-2-4,3-5-6-8-9-10	视放200V	行管110V	AFC165VP-P	+B110V	12V	场26V	ABL	地	12V
20	佳丽彩	EC-2061D(9脚)	BSC24-06133	1-2-4,3-5-7-8-9	视放175V	行管112V	AFC165VP-P	+B112V	场41V	ABL	地	12V	灯丝28VP-P
18	飞浪	FC471	BSC24-06133	1-2-4,3-5-7-8-9	视放175V	行管112V	AFC165VP-P	+B112V	场41V	ABL	地	12V	灯丝28VP-P
20	翔宇	EC-2063	BSC24-06133	1-2-4,3-5-7-8-9	视放175V	行管112V	AFC165VP-P	+B112V	场41V	ABL	地	12V	灯丝28VP-P
20	快乐	EC-2061	BSC24-06133	1-2-4,3-5-7-8-9	视放175V	行管112V	AFC165VP-P	+B112V	场41V	ABL	地	12V	灯丝28VP-P
20	快乐	EC-2061D	BSC24-06133	1-2-4,3-5-7-8-9	视放175V	行管112V	AFC165VP-P	+B112V	场41V	ABL	地	12V	灯丝28VP-P
20	快乐	HC-2061	BSC24-06133	1-2-4,3-5-7-8-9	视放175V	行管112V	AFC165VP-P	+B112V	场41V	ABL	地	12V	灯丝28VP-P
20	快乐	HC-2063R	BSC24-06133	1-2-4,3-5-7-8-9	视放175V	行管112V	AFC165VP-P	+B112V	场41V	ABL	地	12V	灯丝28VP-P
20	快乐	EC-227	BSC24-06133	1-2-4,3-5-7-8-9	视放175V	行管112V	AFC165VP-P	+B112V	场41V	ABL	地	12V	灯丝28VP-P
22	佳丽彩	HC-2263R	BSC24-06133	1-2-4,3-5-7-8-9	视放175V	行管112V	AFC165VP-P	+B112V	场41V	ABL	地	12V	灯丝28VP-P
18	快乐	EC-182T	BSC24-07025	1-2-4,3-5-7-8-9	视放170V	行管112V	AFC150VP-P	+B112V	场41V	ABL	地	12V	灯丝28VP-P
20	快乐	EC-206T	BSC24-07025	1-2-4,3-5-7-8-9	视放170V	行管112V	AFC150VP-P	+B112V	场41V	ABL	地	12V	灯丝28VP-P
22	快乐	EC-227T	BSC24-07025	1-2-4,3-5-7-8-9	视放170V	行管112V	AFC150VP-P	+B112V	场41V	ABL	地	12V	灯丝28VP-P
22	快乐	EC-227T	BSC24-07025	1-2-4,3-5-7-8-9	视放170V	行管112V	AFC150VP-P	+B112V	场41V	ABL	地	12V	灯丝28VP-P
22	快乐	EC-227E	BSC24-07025	1-2-4,3-5-7-8-9	视放170V	行管112V	AFC150VP-P	+B112V	场41V	ABL	地	12V	灯丝28VP-P
22	翔宇	SC-206	BSC24-07025	1-2-4,3-5-7-8-9	视放170V	行管112V	AFC150VP-P	+B112V	场41V	ABL	地	12V	灯丝28VP-P
22	翔宇	EC-227D	BSC24-07025	1-2-4,3-5-7-8-9	视放170V	行管112V	AFC150VP-P	+B112V	场41V	ABL	地	12V	灯丝28VP-P
21	长虹	CJK53B	BSC24-07025	1-2-4,3-5-7-8-9	视放170V	行管112V	AFC150VP-P	+B112V	场41V	ABL	地	12V	灯丝28VP-P
16	飞利浦	16CT2025/50S	BSC22-17213	1-3-4-5-9,2-8,6-10	脉冲60VP-P	灯丝28VP-P	场26V	视放180V	12V	+B125V	ABL	地	地
14	飞利浦	14CT06020/93Z	BSC22-17168	1-3,2-4-5-6,8-9	灯丝28VP-P	视放180V	地	12.5V	地	场25V	ABL	行管115V	+B115V
14	飞利浦	14CT06020/93D	BSC22-17168	1-3,2-4-5-6,8-9	灯丝28VP-P	视放180V	地	12.5V	地	场25V	ABL	行管115V	+B115V
20	飞利浦	ATV-8201/K12	BSC25-17210	1-13,2-4,3-5,6-12,8-9,10-11,14,15	+B145V	地	脉冲50VP-P	26V	地	脉冲60VP-P	ABL	场30V	地
22	飞利浦	K12机芯	BSC25-17210	1-13,2-4,3-5,6-12,8-9,10-11,14,15	+B145V	地	脉冲50VP-P	26V	地	脉冲60VP-P	ABL	场30V	地
26	飞利浦	26CT853/96Z	BSC25-17210	1-13,2-4,3-5,6-12,8-9,10-11,14,15	+B145V	地	脉冲50VP-P	26V	地	脉冲60VP-P	ABL	场30V	地
22	飞利浦	26C852/70Z	BSC25-17210	1-13,2-4,3-5,6-12,8-9,10-11,14,15	+B145V	地	脉冲50VP-P	26V	地	脉冲60VP-P	ABL	场30V	地
20	飞利浦	20C937/96Z	BSC24-17220	1-2,4-5,6-7-8-9	+B129V	行管129V	ABL	灯丝28VP-P	地	视放180V	地	13V	场30V
18	飞利浦	18C927/96Z	BSC24-17220	1-2,4-5,6-7-8-9	+B129V	行管129V	ABL	灯丝28VP-P	地	视放180V	地	13V	场30V
20	飞利浦	203010/57Z	BSC24-17220	1-2,4-5,6-7-8-9	+B129V	行管129V	ABL	灯丝28VP-P	地	视放180V	地	13V	场30V
16	飞利浦	16CT729	BSC24-17220	1-2,4-5,6-7-8-9	+B129V	行管129V	ABL	灯丝28VP-P	地	视放180V	地	13V	场30V
20	飞利浦	KT3机芯	BSC24-17220	1-2,4-5,6-7-8-9	+B129V	行管129V	ABL	灯丝28VP-P	地	视放180V	地	13V	场30V
20	飞利浦	20CT3030	BSC24-17220	1-2,4-5,6-7-8-9	+B129V	行管129V	ABL	灯丝28VP-P	地	视放180V	地	13V	场30V
20	飞利浦	ITT	BSC25-17320	1-2,3-8,4-5-6-15,9-10-11,12,13	灯丝28VP-P	地	23V	地	地	脉冲128VP-P	ABL	地	脉冲880VP-P

第10脚	第11脚	第12脚	HV-阳极	FV-聚焦极	SV-加速极	FX-第二高压
视放216V			31KV	6.9-10.8KV	240-1200V	
视放216V			31KV	6.9-10.8KV	240-1200V	
视放216V			31KV	6.9-10.8KV	240-1200V	
灯丝28VP-P			24KV	5.4-9.6KV	120-980V	
灯丝28VP-P			24KV	5.4-9.6KV	120-980V	
灯丝28VP-P			28KV	6.2-10.4V	140-1120V	
灯丝28VP-P			28KV	6.2-10.4V	140-1120V	
灯丝28VP-P			28KV	6.2-10.4V	140-1120V	
灯丝28VP-P			28KV	6.2-10.4V	140-1120V	
灯丝28VP-P			28KV	6.2-10.4V	140-1120V	
			24KV	3.8-7.2KV	180-770V	
			24KV	3.8-7.2KV	180-770V	
			24KV	3.8-7.2KV	180-770V	
			24KV	3.8-7.2KV	180-770V	
			24KV	3.8-7.2KV	180-770V	
			24KV	3.8-7.2KV	180-770V	
			24KV	3.8-7.2KV	180-770V	
			24KV	3.8-7.2KV	180-770V	
			24KV	3.8-7.2KV	180-770V	
			24KV	3.8-5.8KV	180-520V	
			24KV	3.8-5.8KV	180-520V	
			24KV	3.8-5.8KV	180-520V	
			24KV	3.8-5.8KV	180-520V	
			24KV	3.8-5.8KV	180-520V	
			24KV	3.8-5.8KV	180-520V	
			24KV	3.8-5.8KV	180-520V	
			24KV	3.8-5.8KV	180-520V	
行管125V			22KV	8.1KV		
			22KV	9KV		
			22KV	9KV		
地	灯丝28VP-P	地,13接14,15行 管445V	25KV	6KV		
地	灯丝28VP-P	地,13接14,15行 管445V	25KV	6KV		
地	灯丝28VP-P	地,13接14,15行 管445V	25KV	6KV		
地	灯丝28VP-P	地,13接14,15行 管445V	25KV	6KV		
			24KV	7.5KV		
			24KV	7.5KV		
			24KV	7.5KV		
			24KV	7.5KV		
			24KV	7.5KV		
			24KV	7.5KV		
地	场30V	+B120V,13行管12 0V,45脚油124V	25KV	9.2KV		

适用尺寸	品牌	机型	国标型号	脚位	第1脚	第2脚	第3脚	第4脚	第5脚	第6脚	第7脚	第8脚	第9脚
20	日电	CT5140PDH	BSC24-23572	1-2-3,4-6-8	行管112V	视放194V	+B 112V	地		B1 12V	ALB	灯丝32VP-P	
28	南宝南虹	CTV-2835	BSC28-23315	1-2-3,4-5-6-7-10	行管105V	+B 105V	视放190V	灯丝30VP-P	场26.4V	低B 16V	地	ABL	
20	丹尼福根	DCS-2011	BSC25-08286	2-4-10-11,3-5-6-7-9		脉冲210VP-P	灯丝28VP-P	视放175V	低B15V	AFC 300VP-P	地	ABL	场21V
20	黄河	DFC-2052P	BSC25-08286	2-4-10-11,3-5-6-7-9		脉冲210VP-P	灯丝28VP-P	视放175V	低B15V	AFC 300VP-P	地	ABL	场21V
21	百花	EC-2103	BSC26-03336	1-2-4,3-6-8-9-10	视放200V	行管106V	AFC 180VP-P	+B 106V		B2 43V	ABL	地	B1 13V
21	百花	EC2103AR	BSC22-04646	1-2-4,3-6-8-9-10	视放180V	行管106V	AFC 160VP-P	+B 106V		场25.5V	ABL	地	B1 13V
25	长城	G8171M	BSC28-27691	1-2,9-10,4-5-6-7	行管130V	+B 130V		场25V	B1 16.9V	地	灯丝35VP-P	ABL	地
28	长城	G8271MF	BSC28-23595	1-2,4-5-6-7-9-10	行管133V	+B 133V		场26KV	B1 17V	地	灯丝33VP-P	ABL	AFC 60VP-P
21	快乐	HC-2104	BSC25-23341	1-2-3,4-5-6-8-10	行管106V	视放190V	+B 106V	地	B2 26.1V	B1 16.2V	ABL	灯丝30VP-P	地
14	黄河	HC3710	BSC21-21588	1-2-8,3-4-5-6	行管115V	+B 115V	B1 6.2V	AFC 90VP-P	地	灯丝27VP-P	ABL		
21	黄河	HC5404	BSC25-03346	1-2-3,4-7-9-10	行管135V	+B 135V	视放135V	地			B2 14V	ABL	灯丝30VP-P
21	黄河	HC5409	BSC23-03394	1-2-3,4-5-6-7-9	行管112V	+B 112V	AFC 170VP-P	B1 14.3V	B2 24.8V	灯丝30VP-P	地	ABL	AFC 120VP-P
21	黄河	HC54FS- II	BSC25-03346	1-2-3,4-7-9-10	行管135V	+B 135V	视放135V	地			B2 14V	ABL	灯丝30VP-P
21	黄河	HC54FS- IIIB	BSC23-03394	1-2-3,4-5-6-7-9	行管112V	+B 112V	AFC 170VP-P	B1 14.3V	B2 24.8V	灯丝30VP-P	地	ABL	AFC 120VP-P
22	黄河	HC56- I	BSC24-16282	1-2-4,3-6-8-9-10	行管120V	视放190V	+B 120V	地	脉冲160VP-P	ABL	B1 16.5V	场60V	灯丝32VP-P
28	黄河	HC71FS- I	BSC29-23376	1-2-4,3-6-8-9-10	视放200V	行管129V	AFC 170VP-P	+B 129V		B2 24V	ABL	地	B1 12V
28	扬子SG7101B	HC71FS- I	BSC29-23376	1-2-4,3-6-8-9-10	视放200V	行管129V	AFC 170VP-P	+B 129V		B2 24V	ABL	地	B1 12V
20	长城	JTC472	BSC22-03326	1-2-3,4-6-8	行管111.8V	视放180V	+B 118V	地		B1 13.3V	ABL	灯丝28VP-P	
21	南声	JZ-5401	BSC25-23337	1-2-3,4-6-8	行管112V	视放190V	+B112V	地		B1 13.9V	ABL	灯丝29VP-P	
28	安华	K-9228MF	BSC28-23595	1-2,4-5-6-7-9-10	行管133V	+B 133V		场26KV	B1 17V	地	灯丝33VP-P	ABL	AFC 60VP-P
20	赣新	KG5106	BSC25-23574	1-2-3-5,4-6-8	行管104V	视放183V	+B 107V	地	空	B1 12V	ABL	灯丝29VP-P	
21	赣新	KG-5406	BSC25-23574	1-2-3-5,4-6-8	行管104V	视放183V	+B 107V	地	空	B1 12V	ABL	灯丝29VP-P	
21	赣新	KG-5418	BSC26-23680	1-2-3-5,4-6-8	行管107V	视放190V	+B 107V	地	脉冲	B1 15V	ABL	灯丝29VP-P	
21	雪莲	LXC54-2PZ	BSC23-03394	1-2-3,4-5-6-7-9	行管112V	+B 112V	AFC 170VP-P	B1 14.3V	B2 24.8V	灯丝30VP-P	地	ABL	AFC 120VP-P
28	SAKURA	CTV71	BSC31-23501	1-2-3,5-6-7-9-10	行管110V	+B 设110V	视放195V		B1 19.7V	场29V	地	ABL	AFC 180VP-P
17	百花	SBCY44-1	BSC24-13445	1-3-9,2-4-5-7-8	行管110V	地	+B 110V	B2 24V	B1 12V	ABL	灯丝29VP-P	地	视放190V
21	百花	SBCY54-2	BSC24-13445	1-3-9,2-4-5-7-8	行管110V	地	+B 110V	B2 24V	B1 12V	ABL	灯丝29VP-P	地	视放190V
20	如意	SC-5107	BSC28-21438	3-9-10,1-2-4-5-8	B2 45V	B1 19V	+B 125V	灯丝29VP-P	AFC 140VP-P		ABL	地	视放180V
20	神彩	SC-5107	BSC28-21438	3-9-10,1-2-4-5-8	B2 45V	B1 19V	+B 125V	灯丝29VP-P	AFC 140VP-P		ABL	地	视放180V
14	山茶	SC-C37BY	BSC22-23575	1-2-3,4-5-6-8-10	行管110V	视放180V	+B 110V	地	场42V	B1 12V	ABL	灯丝30VP-P	地
14	山茶	SC-C38E	BSC22-20361	1-3-9,7-8,2-4-5	行管115V	地	+B 115V	B2 50V	B1 12V	ABL	灯丝32VP-P	地	视放190V
21	如意	SDC-5403D	BSC24-23516	1-2-3,4-5-6-8	行管112V								
20	百花	SDCY51-2	BSC21-13677	1-3-9,2-4-5,7-8	行管115V	地	+B 115V	B2 52V	B1 13.5V	ABL	灯丝22VP-P	地	视放167V
20	百花	SDCY51-2	BSC21-13677	1-3-9,2-4-5,7-8	行管115V	地	+B 115V	B2 52V	B1 13.5V	ABL	灯丝22VP-P	地	视放167V
21	百花	SDCY54-2	BSC21-13677	1-3-9,2-4-5,7-8	行管115V	地	+B 115V	B2 52V	B1 13.5V	ABL	灯丝22VP-P	地	视放167V
20	韶峰	SFC51-2	BSC24-23572	1-2-3,4-6-8	行管112V	视放194V	+B 112V	地		B1 12V	ALB	灯丝32VP-P	
20	韶峰	SFC51-4	BSC25-23345	1-2-3,4-6-8	行管118V	视放190V	+B 118V	地		B1 14.2V	ALB	灯丝29VP-P	
21	韶峰	SFC54-4	BSC26-23525	1-2-3,4-6-8	行管111V	视放200V	+B 110V	地		B1 12V	ALB	灯丝30VP-P	
21	韶峰	SFC54-4A	BSC26-23525	1-2-3,4-6-8	行管111V	视放200V	+B 110V	地		B1 12V	ALB	灯丝30VP-P	
28	神彩	SG7101	BSC29-23376	1-2-4,3-6-8-9-10	视放200V	行管129V	AFC 170VP-P	+B 129V		B2 24V	ABL	地	B1 12V
17	如意	SGC-4403	BSC22-23380	1-2-3,4-5-6-8	行管115V	视放180V	+B 115V	地	B2 26V	B1 12V	ABL	灯丝30VP-P	

第10脚	第11脚	第12脚	HV-阳极	FV-聚焦极	SV-加速极	FX-第二高压
			24KV	3-5.4KV	80-820V	
AFC 190VP-P			28KV	6.2-10.4KV	170-1150V	
+B 112V	行管112V		25KV	3.7-6.9KV	100-1000V	
+B 112V	行管112V		25KV	3.7-6.9KV	100-1000V	
灯丝29VP-P			26KV	6.2-9.8KV	190-980V	
灯丝26VP-P			22KV	5.7-9.6KV	100-850V	
视放175V			28KV	7.2-10.8KV	160-1050V	
视放200V			28KV	6-10.2KV	200-1100V	
AFC 170VP-P			25KV	6.2-9.4KV	210-1030V	
			21KV	3-6.6KV	105-810V	
AFC 150VP-P			25KV	5.7-9KV	140-1100V	
			23KV	5.6-9.4KV	130-950V	
AFC 150VP-P			25KV	5.7-9KV	140-1100V	
			23KV	5.6-9.4KV	130-950V	
AFC 130VP-P			23KV			
灯丝28VP-P			29KV	4.7-8.8KV	180-970V	
灯丝28VP-P			29KV	4.7-8.8KV	180-970V	
			22KV	4.6-7.8KV	120-960V	
			25KV	5.6-9.1KV	210-1000V	
视放200V			28KV	6-10.2KV	200-1100V	
			25KV	4.3-9KV	100-1000V	
			25KV	4.3-9KV	100-1000V	
			26KV	6-9.6KV	110-910V	
			23KV	5.6-9.4KV	130-950V	
灯丝34VP-P			31KV	16.9-11KV	11-1300V	
			24KV			
			24KV			
行管125V			28KV	7.3-10.4KV	110-1020V	
行管125V			28KV	7.3-10.4KV	110-1020V	
AFC 170VP-P			22KV	3-5.1KV	120-960V	
			22KV	8.4KV		
			21KV			
			21KV			
			21KV			
			24KV	3-5.4KV	80-820V	
			25KV	5.8-6.3KV	200-1050V	
			26KV	5.7-9.1KV	150-1140V	
			26KV	5.7-9.1KV	150-1140V	
灯丝28VP-P			29KV	4.7-8.8KV	180-970V	
			22KV	5-9.1KV	150-950V	

适用尺寸	品牌	机型	国标型号	脚位	第1脚	第2脚	第3脚	第4脚	第5脚	第6脚	第7脚	第8脚	第9脚
20	如意	SGC-5103	BSC22-23380	1-2-3,4-5-6-8	行管115V	视放180V	+B 115V	地	B2 26V	B1 12V	ABL	灯丝30VP-P	
20	如意	SGC-5113	BSC28-21438	3-9-10,1-2-4-5-8	B2 45V	B1 19V	+B 125V	灯丝29VP-P	AFC 140VP-P		ABL	地	视放180V
28	如意	SGC-7112	BSC29-23376	1-2-4,3-6-8-9-10	视放200V	行管129V	AFC 170VP-P	+B 129V		B2 24V	ABL	地	B1 12V
21	威牌	VC-2118HP	BSC25-23341	1-2-3,4-5-6-8-10	行管106V	视放190V	+B 106V	地	B2 26.1V	B1 16.2V	ABL	灯丝30VP-P	地
14	上海	Z637-2A	BSC23-13506	1-3-9,7-8,2-4-5	行管115V	地	+B 115V	场50V	B1 12V	ABL	灯丝28VP-P	地	视放185V
14	上海	Z637-3A	BSC21-21588	1-2-8,3-4-5-6	行管115V	+B 115V	B1 6.2V	AFC 90VP-P	地	灯丝27VP-P	ABL		
20	上海	Z651-6A	BSC25-23341	1-2-3,4-5-6-8-10	行管106V	视放190V	+B 106V	地	B2 26.1V	B1 16.2V	ABL	灯丝30VP-P	地
21	上海	Z651-6A2	BSC25-23341	1-2-3,4-5-6-8-10	行管106V	视放190V	+B 106V	地	B2 26.1V	B1 16.2V	ABL	灯丝30VP-P	地
21	上海	Z654-6A	BSC25-23341	1-2-3,4-5-6-8-10	行管106V	视放190V	+B 106V	地	B2 26.1V	B1 16.2V	ABL	灯丝30VP-P	地
21	南声	ZJ-5401	BSC25-23337	1-2-3,4-6-8	行管112V	视放190V	+B 112V	地		B1 13.9V	ABL	灯丝29VP-P	
21	百花	EC-2003R	BSC25-03310	1-2-4,3-6-8-9-10	视放	行管115V	AFC200VP-P	+B 115V		场48V	ABL	地	低B 12V
21	长城	C536	BSC24-23521	1-2-4,3-6-8-9-10	视放185V	行管106V	AFC150VP-P	+B106V		场30V	ABL	地	B1 12V
19	长虹	长虹1941	BSC25-24666	1-6-7-9,2-4-5	灯丝30VP-P	视放190V		行管113V	+B113V	B1 15V	脉冲44VP-P	ABL	地
21	长虹	长虹2143	BSC25-24666	1-6-7-9,2-4-5	灯丝30VP-P	视放190V		行管113V	+B113V	B1 15V	脉冲44VP-P	ABL	地
25	长虹	长虹2588A	BSC29-23673	1-2-3,4-5-6-7-9-10	行管115V	+B115V	视放197V	地	B1-2 3V	场27V	B1 14V	ABL	灯丝32VP-P
18	长虹	长虹C1492	BSC25-23511	1-2-4,3-8-9-10	视放190V	行管116V	AFC150VP-P	+B116V			ABL	地	B1 12V
18	长虹	长虹C185	BSC25-23727	2-4,3-5-8-10		行管130V	AFC130VP-P	+B130V	B1 6.7V		ABL	地	
18	长虹	长虹C-1861	BSC28-23512	1-2-4,3-8-9-10	视放190V	行管112V	AFC180VP-P	+B112V			ABL	地	B1 14V
21	长虹	长虹C2152	BSC25-23727	2-4,3-5-8-10		行管130V	AFC130VP-P	+B130V	B1 6.7V		ABL	地	
21	长虹	长虹C-2167	BSC28-23512	1-2-4,3-8-9-10	视放190V	行管112V	AFC180VP-P	+B112V			ABL	地	B1 14V
21	长虹	长虹C2188	BSC26-23544	1-2-3,4-5-6-7-9-10	行管115V	+B115V	视放180V	地	场27V	空	B1 14V	ABL	灯丝32VP-P
21	长虹	长虹C2192	BSC25-23734	1-2-3,4-8-9	行管115V	+B115V	行管190	地			B1 12V	ABL	灯丝30VP-P
21	长虹	长虹C2192A	BSC25-23734	1-2-3,4-8-9	行管115V	+B115V	行管190	地			B1 12V	ABL	灯丝30VP-P
21	长虹	长虹C2192AV	BSC25-23734	1-2-3,4-8-9	行管115V	+B115V	行管190	地			B1 12V	ABL	灯丝30VP-P

第10脚	第11脚	第12脚	HV-阳极	FV-聚焦极	SV-加速极	FX-第二高压
			22KV	5-9.1KV	150-950V	
行管125V			28KV	7.3-10.4KV	110-1020V	
灯丝28VP-P			29KV	4.7-8.8KV	180-970V	
AFC 170VP-P			25KV	6.2-9.4KV	210-1030V	
			23KV			
			21KV	3-6.6KV	105-810V	
AFC 170VP-P			25KV	6.2-9.4KV	210-1030V	
AFC 170VP-P			25KV	6.2-9.4KV	210-1030V	
AFC 170VP-P			25KV	6.2-9.4KV	210-1030V	
			25KV	5.6-9.1KV	210-1000V	
灯丝30VP-P			25KV	5.6-9.1KV	150-1120V	
灯丝34VP-P			24KV	4.6-7.8KV	120-900V	
			25KV	6.2-9.8KV	160-980V	
			25KV	6.2-9.8KV	160-980V	
AFC200VP-P			29KV	7-11KV	150-1100V	
灯丝28VP-P			25KV	3.5-6.6KV	140-1060V	
灯丝30VP-P			25KV	5.8-9.5KV	120-850KV	
灯丝32VP-P			28KV	5.8-10KV	160-1290V	
灯丝30VP-P			25KV	5.8-9.5KV	120-850KV	
灯丝32VP-P			28KV	5.8-10KV	160-1290V	
AFC160VP-P			26KV	6.2-10.1KV	180-1170V	
			25KV	6-9.9KV	140-890V	
			25KV	6-9.9KV	140-890V	
			25KV	6-9.9KV	140-890V	